



**Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza**



PLIEGO DE CONDICIONES

INSTALACION EN B.T. DE OPERA CLUB

AUTOR: ALBERTO SALAZAR CALURANO

DIRECTOR DE PROYECTO: PEDRO IBAÑEZ CARABANTES

TITULO: INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL

ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD

CONVOCATORIA: JUNIO 2013

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

INDICE

CONDICIONES FACULTATIVAS.....	6
1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.....	6
2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.....	7
3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.....	7
4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	8
5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.....	8
6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.....	8
7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.....	9
8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.....	9
9. FALTAS DE PERSONAL.....	9
10. CAMINOS Y ACCESOS.....	10
11. REPLANTEO.....	10
12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.....	10
13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.....	10
14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.....	10
15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.....	11
16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.....	11
17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.....	11
18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.....	11
19. OBRAS OCULTAS.....	12
20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.....	12
21. VICIOS OCULTOS.....	12
22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.....	12

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

23. MATERIALES NO UTILIZABLES.	13
24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.	13
25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.....	13
26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA.....	13
27. PLAZO DE GARANTÍA.....	14
28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.	14
29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.....	14
30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.....	14
31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.	15
CONDICIONES ECONÓMICAS.....	16
1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	16
2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.	17
3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.	17
4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.	17
5. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.	18
6. ACOPIO DE MATERIALES.	18
7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES.	18
8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.	19
9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.	19
11. PAGOS.....	20
12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.	20
13. DEMORA DE LOS PAGOS.....	21
14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.	21

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.....21

16. SEGURO DE LAS OBRAS.21

17. CONSERVACIÓN DE LA OBRA.....22

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.....22

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN.....23

1. CONDICIONES GENERALES.....23

2. CANALIZACIONES ELECTRICAS.23

2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.23

2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.29

2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.....29

2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.30

2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.30

2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.31

2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.....32

2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.33

2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS.33

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.....34

3. CONDUCTORES.34

3.1. MATERIALES.34

3.2. DIMENSIONADO.....35

3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.....36

3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.36

4. CAJAS DE EMPALME.....36

5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.37

6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.37

6.1. CUADROS ELECTRICOS.37

6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS.39

6.3. GUARDAMOTORES.....39

6.4. FUSIBLES.....40

6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES.40

6.6. SECCIONADORES.....42

6.7. EMBARRADOS.42

6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.42

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.....43

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

8. RECEPTORES A MOTOR	44
9. PUESTAS A TIERRA.....	47
9.1. UNIONES A TIERRA.....	47
10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.....	49
11. CONTROL.....	50
12. SEGURIDAD.....	50
13. LIMPIEZA.....	51
14. MANTENIMIENTO.....	51
15. CRITERIOS DE MEDICION.....	51

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Facultativas.

1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

Corresponde al Técnico Director:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica.
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador.
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción.
- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o Instalador, impariéndole, en su caso, las órdenes oportunas.
- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

- Suscribir el certificado final de la obra.

2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

Corresponde al Constructor o Instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la ejecución de la obra.

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

9. FALTAS DE PERSONAL.

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

10. CAMINOS Y ACCESOS.

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa.

11. REPLANTEO.

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente.

16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

19. OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá.

21. VICIOS OCULTOS.

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan realmente.

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

23. MATERIALES NO UTILIZABLES.

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico.

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA.

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

27. PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción.

28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva.

29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.

30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Económicas

1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerarán costes directos:

- a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
- c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
- d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras.
- e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y

Se considerarán costes indirectos:

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán Gastos Generales:

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio Industrial:

- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de Ejecución Material:

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata:

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas).

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

5. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100.

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

6. ACOPIO DE MATERIALES.

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordena por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES.

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico Director.

Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma preventiva de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas.

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido.

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere.

9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:

- a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
- b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
- c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

11. PAGOS.

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

13. DEMORA DE LOS PAGOS.

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

16. SEGURO DE LAS OBRAS.

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director.

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

17. CONSERVACIÓN DE LA OBRA.

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en baja tensión

1. CONDICIONES GENERALES.

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

2. CANALIZACIONES ELECTRICAS.

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento.

2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

Los tubos protectores pueden ser:

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación:

Característica	Código	Grado
- Resistencia a la compresión	4	Fuerte
- Resistencia al impacto	3	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+ 60 °C
- Resistencia al curvado	1-2	Rígido/curvable
- Propiedades eléctricas	1-2	Continuidad eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ≥ 1 mm

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

- Resistencia a la penetración del agua verticalmente	2	Contra gotas de agua cayendo cuando el sistema de tubos está inclinado 15 °
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	2	Protección interior y exterior media y compuestos
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas.

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación:

1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra.

Característica	Código	Grado
- Resistencia a la compresión	2	Ligera
- Resistencia al impacto	2	Ligera
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+ 60 °C
- Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas	0	No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ≥ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua	2	Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 °
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	2	Protección interior y exterior media y compuestos
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.

Característica	Código	Grado
- Resistencia a la compresión	3	Media
- Resistencia al impacto	3	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	2	+ 90 °C (+ 60 °C canal. precabl. ordinarias)
- Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

- Propiedades eléctricas	0	No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	5	Protegido contra el polvo
- Resistencia a la penetración del agua forma de lluvia	3	Protegido contra el agua en
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	2	Protección interior y exterior media y compuestos
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación:

Característica	Código	Grado
- Resistencia a la compresión	4	Fuerte
- Resistencia al impacto	3	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+ 60 °C
- Resistencia al curvado	4	Flexible
- Propiedades eléctricas	1/2	Continuidad/aislado
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua	2	Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15°
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	2	Protección interior mediana y exterior elevada y compuestos
- Resistencia a la tracción	2	Ligera
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	2	Ligera

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm².

Tubos en canalizaciones enterradas.

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:

Característica	Código	Grado
- Resistencia a la compresión	NA	250 N / 450 N / 750 N
- Resistencia al impacto	NA	Ligero / Normal / Normal

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

- Temperatura mínima de instalación y servicio	NA	NA
- Temperatura máxima de instalación y servicio	NA	NA
- Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas	0	No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua	3	Contra el agua en forma de lluvia
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	2	Protección interior y exterior media y compuestos
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	0	No declarada
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Notas:

- NA: No aplicable.
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.

Instalación.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.

2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5°C y 90°C respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.

Las paredes que separan un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas a continuación:

Característica	Grado	
Dimensión del lado mayor de la sección transversal	≤ 16 mm	> 16 mm
- Resistencia al impacto	Muy ligera	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	+ 15 °C	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	+ 60 °C	+ 60 °C
- Propiedades eléctricas eléctrica/aislante	Aislante	Continuidad
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	No inferior a 2
- Resistencia a la penetración de agua	No declarada	
- Resistencia a la propagación de la llama	No propagador	

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 501085.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorrientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm² serán, como mínimo, de 6 mm.

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo.
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o sistemas equivalentes.
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.

2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja.

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas.

2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.

3. CONDUCTORES.

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

3.1. MATERIALES.

Los conductores serán de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tensión nominal.

- Conductor: de cobre.
- Formación: unipolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
- Tensión de prueba: 2.500 V.
- Instalación: bajo tubo.
- Normativa de aplicación: UNE 21.031.

- De 0,6/1 kV de tensión nominal.

- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).
- Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
- Tensión de prueba: 4.000 V.
- Instalación: al aire o en bandeja.
- Normativa de aplicación: UNE 21.123.

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 °C será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño,

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 °C. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V.

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm² deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.

3.2. DIMENSIONADO.

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación.

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

Tensión nominal instalación	Tensión ensayo corriente continua (V)	Resistencia de aislamiento (MW)
MBTS o MBTP	250	³ 0,25
£ 500 V	500	³ 0,50
> 500 V	1000	³ 1,00

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de $2U + 1000$ V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

4. CAJAS DE EMPALME.

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuerca y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.

5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 °C en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.

Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.

6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.

6.1. CUADROS ELECTRICOS.

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal transparente.

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de polvo.

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada.

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos.

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores, commutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros.

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación.

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.

6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS.

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión.

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras él.

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.

6.3. GUARDAMOTORES.

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro.

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque.

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con otros aparatos.

6.4. FUSIBLES.

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores.

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad de ruptura y de acción rápida.

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.

6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:

Protección por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

$$Ra \times I_a \leq U$$

donde:

- R_a es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

6.6. SECCIONADORES.

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del operador.

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

6.7. EMBARRADOS.

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionalable a la entrada del cuadro.

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida.

6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible.

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco.

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

8. RECEPTORES A MOTOR.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-tríangulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior

a la señalada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5

De 1,50 kW a 5 kW: 3,0

De 5 kW a 15 kW: 2

Más de 15 kW: 1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-tríangulo del motor.

Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea.

La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección).

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie.

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo de temperatura de 80 °C sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 °C, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 °C.

El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC.

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación:

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitudes térmicas y dinámicas a las que viene sometido.
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el devanado secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble.
- eje: de acero duro.
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico inyectado.
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración).

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-estopas.

Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada uno de los siguientes factores:

- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión.
- velocidad de rotación de la máquina accionada.
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).
- clase de protección (IP 44 o IP 54).
- clase de aislamiento (B o F).
- forma constructiva.
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de emplazamiento.
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del motor.
- curva del par resistente en función de la velocidad.

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensión.

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.

El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos:

- potencia dle motor.
- velocidad de rotación.
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.
- tensión(es) de funcionamiento.
- nombre del fabricante y modelo.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

9. PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitudes térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.

9.1. UNIONES A TIERRA.

Tomas de tierra.

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

Conductores de tierra.

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.

Tipo	Protegido mecánicamente	No protegido mecánicamente
Protegido contra la corrosión	Igual a conductores protección apdo. 7.7.1	16 mm ² Cu 16 mm ² Acero Galvanizado
No protegido contra la corrosión	25 mm ² Cu 50 mm ² Hierro	25 mm ² Cu 50 mm ² Hierro

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de protección.

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm ²)	Sección conductores protección (mm ²)
---	---

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

Sf £ 16	Sf
16 < S f £ 35	16
Sf > 35	Sf/2

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:

- 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

Como conductores de protección pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.

La aparmanta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos mecánicos y eléctricos.

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al menos 0,50 Mohm.
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal.
- Se inspeccionarán visulamente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas las partes móviles.
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente.
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante.

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma.

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente certificados por el fabricante, a la DO.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

11. CONTROL.

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

12. SEGURIDAD.

En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación.
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.

13. LIMPIEZA.

Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.

14. MANTENIMIENTO.

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los reemplazados.

15. CRITERIOS DE MEDICION.

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificados en la normativa vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio.

Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones.

En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción.

Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas.

La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control, etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.

INSTALACION EN B.T. OPERA CLUB

PLIEGO DE CONDICIONES

El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM.



PRESUPUESTO

INSTALACION EN B.T. DE OPERA CLUB

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.

Cuadro de mano de obra

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad (Horas)	Total (euros)
1	Ayudante	10,40	30,000 h.	312,00
2	Peón ordinario	10,24	30,000 h.	307,20
3	Oficial 1 ^a Electricista	11,44	551,780 h.	6.312,36
4	Oficial 2 ^a Electricista	11,15	317,430 h.	3.539,34
5	Ayudante-Electricista	10,56	81,050 h.	855,89
			Importe total:	11.326,79

Cuadro de materiales

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
1	Pequeño material	0,71	2.369.000 ud	1.681,99
2	Cond.aisla. 0,6-1kV 2x10 Cu	6,72	30.000 m.	201,60
3	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x70 Cu	30,64	3.000 m.	91,92
4	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x95 Cu	41,16	12.000 m.	493,92
5	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x150 Cu	90,38	20.000 m.	1.807,60
6	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,65	35.000 m.	57,75
7	Caja protec. 400A(III+N)+fusib	196,94	1.000 ud	196,94
8	Módul.conta.2 cont.trifa.+reloj	53,95	1.000 ud	53,95
9	Electrodo toma de tierra 2 m.	9,30	6.000 ud	55,80
10	Conduc. cobre desnudo 35 mm ²	6,01	25.000 m.	150,25
11	Arm. puerta 500x400x150	67,24	5.000 ud	336,20
12	Arm.puerta 1000x800x250	327,00	5.000 ud	1.635,00
13	Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA	95,45	1.000 ud	95,45
14	Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA	98,39	15.000 ud	1.475,85
15	Interr.auto.difer. 2x40A 300mA	94,66	20.000 ud	1.893,20
16	Interr.auto.difer. 2x63A 300mA	165,55	2.000 ud	331,10
17	Interr.auto.difer. 4x40A 300mA	152,39	13.000 ud	1.981,07
18	Interr.auto.difer. 4x63A 300mA	200,84	5.000 ud	1.004,20
19	PIA (I+N) 10 A.	25,41	2.000 ud	50,82
20	PIA (I+N) 16 A	25,88	10.000 ud	258,80
21	PIA 2x10 A.	31,73	17.000 ud	539,41
22	PIA 2x16 A	32,31	30.000 ud	969,30
23	PIA 2x32 A	34,04	1.000 ud	34,04
24	PIA 2x40 A	43,46	2.000 ud	86,92
25	PIA 4x16 A	75,98	19.000 ud	1.443,62
26	PIA 4x20 A	78,15	4.000 ud	312,60
27	PIA 4x32 A.	84,45	4.000 ud	337,80
28	PIA 4x40 A	99,17	1.000 ud	99,17
29	PIA 4x50 A	206,04	3.000 ud	618,12
30	PIA 4x63 A	218,52	6.000 ud	1.311,12
31	Int. aut. 4x160 A 40 KA	280,54	1.000 ud	280,54
32	Int. aut. 4x400 A 40 KA	1.845,23	1.000 ud	1.845,23
33	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm ² Cu	0,13	5.600.300 m.	728,04
34	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm ² Cu	0,20	3.278.100 m.	655,62
35	Cond. rígi. 750 V 4 mm ² Cu	0,35	131.800 m.	46,13
36	Cond. rígi. 750 V 6 mm ² Cu	0,55	319.700 m.	175,84
37	Cond. rígi. 750 V 10 mm ² Cu	0,94	60.000 m.	56,40
38	Cond. rígi. 750 V 16 mm ² Cu	1,44	77.500 m.	111,60
39	Cond. rígi. 750 V 25 mm ² Cu	1,47	260.000 m.	382,20
40	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,10	2.586.100 m.	258,61
41	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,13	659.700 m.	85,76
42	Tubo PVC p.estruc.D=21 mm.	0,16	26.000 m.	4,16
43	Tubo PVC p.estruc.D=23 mm.	0,20	65.700 m.	13,14
44	Tubo PVC p.estruc.D=29 mm.	0,30	12.000 m.	3,60
45	Tubo PVC p.estruc.D=36 mm.	0,41	67.500 m.	27,68
46	Tubo PVC p.estruc.forrado D=29	0,48	30.000 m.	14,40
47	Interruptor unipolar	5,98	146.000 ud	873,08
48	Base ench. schuko	3,50	55.000 ud	192,50
49	Grupo elec. compl. 34 KVA	10.084,04	1.000 ud	10.084,04
50	Proy.simé.lámp. VSAP 100 W.	238,30	3.000 ud	714,90
51	Conjunto regleta 2x36 W. AF	33,28	21.000 ud	698,88
52	Foco lámp. halógena 40 W.	140,49	55.000 ud	7.726,95
53	Luminaria colgante 360 W	190,61	6.000 ud	1.143,66
54	Luminaria Colgante 240 W	160,62	4.000 ud	642,48
55	Luminaria Colgante 60 W	130,57	12.000 ud	1.566,84
56	Tubo fluorescente 33/36 W.	8,00	42.000 ud	336,00
57	Emergencia flu. IP42 120lm	110,82	45.000 ud	4.986,90
58	Comp.vert. agua-aire 17.000 Wf	3.868,00	1.000 ud	3.868,00
59	Comp.vert. agua-aire 27.000 Wf	6.207,00	2.000 ud	12.414,00

Cuadro de materiales

Importe total: 69.542,69

Cuadro de maquinaria

Importe total: 0,00

Cuadro de precios auxiliares

Nº	Designación					Importe (euros)
1	h. de Cuadrilla G			Precio	Cantidad	
	Código	Ud	Descripción			
	001OA050	h.	Ayudante	10,40	1,000	10,40
	001OA070	h.	Peón ordinario	10,24	1,000	10,24
					Importe:	20,64

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
1 INSTALACIONES DE ENLACE				
1.1 E15NMT010	ud		Módulo para dos contadores trifásicos más reloj commutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.	
	O01OB200	0,450 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44
	O01OB220	0,450 h.	Ayudante-Electricista	10,56
	P15DB060	1,000 ud	Módul.conta.2 cont.trifa.+reloj	53,95
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	64,56
	Precio total por ud			66,50
	Son sesenta y seis euros con cincuenta céntimos			
1.2 E15GP050	ud		Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.	
	O01OB200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44
	O01OB220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	10,56
	P15CA050	1,000 ud	Caja protec. 400A(III+N)+fusib	196,94
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	208,65
	Precio total por ud			214,91
	Son doscientos catorce euros con noventa y un céntimos			
1.3 E15RC060	m.		Línea repartidora, formada por cable de cobre de 4x95 mm² + 1x50 mm², con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.	
	O01OB200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44
	O01OB210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	11,15
	P15AF060	1,000 m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,65
	P15AE140	1,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x95 Cu	41,16
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	48,04
	Precio total por m.			49,48
	Son cuarenta y nueve euros con cuarenta y ocho céntimos			
1.4 E15RC070	m.		Línea repartidora, formada por cable de cobre de 4x150 mm² + 1x95 mm², con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.	
	O01OB200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44
	O01OB210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	11,15
	P15AF060	1,000 m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,65
	P15AE150	1,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x150 Cu	90,38
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	97,26
	Precio total por m.			100,18
	Son cien euros con dieciocho céntimos			

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción	Total	
----	--------	----	-------------	-------	--

2 CUADROS DE DISTRIBUCION

2.1 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION

2.1.1 E15SM010	ud	Cuadro General de Distribución			
O01OB200	12,000 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44	137,28	
P15FB080	1,000 ud	Arm.puerta 1000x800x250	327,00	327,00	
P15FE290	1,000 ud	Int. aut. 4x400 A 40 KA	1.845,23	1.845,23	
P15FE270	1,000 ud	Int. aut. 4x160 A 40 KA	280,54	280,54	
P15FE240	3,000 ud	PIA 4x63 A	218,52	655,56	
P15FE230	2,000 ud	PIA 4x50 A	206,04	412,08	
P15FE210	1,000 ud	PIA 4x32 A.	84,45	84,45	
P15FE220	1,000 ud	PIA 4x40 A	99,17	99,17	
P15FE100	1,000 ud	PIA 2x40 A	43,46	43,46	
P15FE190	1,000 ud	PIA 4x20 A	78,15	78,15	
P15FD120	4,000 ud	Interr.auto.difer. 4x63A 300mA	200,84	803,36	
P15FD110	2,000 ud	Interr.auto.difer. 4x40A 300mA	152,39	304,78	
P15FD020	3,000 ud	Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA	98,39	295,17	
P15FD050	3,000 ud	Interr.auto.difer. 2x40A 300mA	94,66	283,98	
P15FD060	1,000 ud	Interr.auto.difer. 2x63A 300mA	165,55	165,55	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71	
	3,000 %	Costes indirectos	5.816,47	174,49	
		Precio total por ud		5.990,96	

Son cinco mil novecientos noventa euros con noventa y seis céntimos

2.2 C.S.1 COCINA

2.2.1 E15SI010	ud	C.S.1 Cocina			
O01OB200	10,000 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44	114,40	
P15FB080	1,000 ud	Arm.puerta 1000x800x250	327,00	327,00	
P15FE050	2,000 ud	PIA 2x10 A.	31,73	63,46	
P15FE060	7,000 ud	PIA 2x16 A	32,31	226,17	
P15FE180	3,000 ud	PIA 4x16 A	75,98	227,94	
P15FD020	1,000 ud	Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA	98,39	98,39	
P15FD050	2,000 ud	Interr.auto.difer. 2x40A 300mA	94,66	189,32	
P15FD110	4,000 ud	Interr.auto.difer. 4x40A 300mA	152,39	609,56	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71	
	3,000 %	Costes indirectos	1.856,95	55,71	
		Precio total por ud		1.912,66	

Son mil novecientos doce euros con sesenta y seis céntimos

2.3 C.S.2 RESTAURANTE

2.3.1 E15SX010	ud	C.S.2 RESTAURANTE			
O01OB200	12,000 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44	137,28	
P15FB080	1,000 ud	Arm.puerta 1000x800x250	327,00	327,00	
P15FD010	1,000 ud	Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA	95,45	95,45	
P15FE010	2,000 ud	PIA (I+N) 10 A.	25,41	50,82	
P15FE020	10,000 ud	PIA (I+N) 16 A	25,88	258,80	
P15FE180	3,000 ud	PIA 4x16 A	75,98	227,94	
P15FE240	1,000 ud	PIA 4x63 A	218,52	218,52	
P15FD020	1,000 ud	Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA	98,39	98,39	
P15FD050	5,000 ud	Interr.auto.difer. 2x40A 300mA	94,66	473,30	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71	
	3,000 %	Costes indirectos	1.888,21	56,65	
		Precio total por ud		1.944,86	

Son mil novecientos cuarenta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos

2.4 C.S.3 CAFETERIA

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción		Total
2.4.1 E15SV010		ud	C.S.3 CAFETERIA		
	O01OB200	12,000 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44	137,28
	P15FB080	1,000 ud	Arm.puerta 1000x800x250	327,00	327,00
	P15FD020	1,000 ud	Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA	98,39	98,39
	P15FD050	5,000 ud	Interr.auto.difer. 2x40A 300mA	94,66	473,30
	P15FD110	1,000 ud	Interr.auto.difer. 4x40A 300mA	152,39	152,39
	P15FE180	1,000 ud	PIA 4x16 A	75,98	75,98
	P15FE060	12,000 ud	PIA 2x16 A	32,31	387,72
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	1.652,77	49,58
	Precio total por ud				1.702,35
	Son mil setecientos dos euros con treinta y cinco céntimos				
	2.5 C.S.4 PLANTA ARRIBA				
2.5.1 E15SV020		ud	C.S.4 PLANTA ARRIBA		
	O01OB200	10,000 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44	114,40
	P15FB060	1,000 ud	Arm. puerta 500x400x150	67,24	67,24
	P15FE210	1,000 ud	PIA 4x32 A.	84,45	84,45
	P15FE050	2,000 ud	PIA 2x10 A.	31,73	63,46
	P15FE060	5,000 ud	PIA 2x16 A	32,31	161,55
	P15FE180	1,000 ud	PIA 4x16 A	75,98	75,98
	P15FD020	2,000 ud	Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA	98,39	196,78
	P15FD050	2,000 ud	Interr.auto.difer. 2x40A 300mA	94,66	189,32
	P15FD110	1,000 ud	Interr.auto.difer. 4x40A 300mA	152,39	152,39
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	1.106,28	33,19
	Precio total por ud				1.139,47
	Son mil ciento treinta y nueve euros con cuarenta y siete céntimos				
	2.6 C.S.5 SONIDO				
2.6.1 E28PI010		ud	C.S.5 SONIDO Y LUCES		
	O01OB200	8,000 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44	91,52
	P15FB060	1,000 ud	Arm. puerta 500x400x150	67,24	67,24
	P15FE100	1,000 ud	PIA 2x40 A	43,46	43,46
	P15FD060	1,000 ud	Interr.auto.difer. 2x63A 300mA	165,55	165,55
	P15FE060	1,000 ud	PIA 2x16 A	32,31	32,31
	P15FE090	1,000 ud	PIA 2x32 A	34,04	34,04
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	434,83	13,04
	Precio total por ud				447,87
	Son cuatrocientos cuarenta y siete euros con ochenta y siete céntimos				
	2.7 C.S.6 CLIMATIZACION				
2.7.1 E15SV030		ud	C.S.6 CLIMATIZACION		
	O01OB200	8,000 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44	91,52
	P15FB060	1,000 ud	Arm. puerta 500x400x150	67,24	67,24
	P15FE240	1,000 ud	PIA 4x63 A	218,52	218,52
	P15FE210	2,000 ud	PIA 4x32 A.	84,45	168,90
	P15FE190	1,000 ud	PIA 4x20 A	78,15	78,15
	P15FE180	1,000 ud	PIA 4x16 A	75,98	75,98
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	701,02	21,03
	Precio total por ud				722,05
	Son setecientos veintidos euros con cinco céntimos				
	2.8 C.S.7 SOTANO				

Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3 LINEAS DE DISTRIBUCION INTERIOR				
3.1 E15CM060	m.		Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm², aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	
	O01OB200	0,150 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44
	O01OB210	0,150 h.	Oficial 2 ^a Electricista	11,15
	P15GB010	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,10
	P15GA010	3,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm ² Cu	0,13
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	4,59
	Precio total por m.			4,73
	Son cuatro euros con setenta y tres céntimos			
3.2 E15CM020	m.		Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm², aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	
	O01OB200	0,150 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44
	O01OB210	0,150 h.	Oficial 2 ^a Electricista	11,15
	P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,13
	P15GA020	3,000 m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm ² Cu	0,20
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	4,83
	Precio total por m.			4,97
	Son cuatro euros con noventa y siete céntimos			
3.3 E15CM030	m.		Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm², aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	
	O01OB200	0,200 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44
	O01OB210	0,200 h.	Oficial 2 ^a Electricista	11,15
	P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,13
	P15GA030	3,000 m.	Cond. rígi. 750 V 4 mm ² Cu	0,35
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	6,41
	Precio total por m.			6,60
	Son seis euros con sesenta céntimos			
3.4 E15CM040	m.		Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm², aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	
	O01OB200	0,250 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44
	O01OB210	0,250 h.	Oficial 2 ^a Electricista	11,15
	P15GB030	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=23 mm.	0,20
	P15GA040	3,000 m.	Cond. rígi. 750 V 6 mm ² Cu	0,55
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	8,21
	Precio total por m.			8,46
	Son ocho euros con cuarenta y seis céntimos			

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3.5 E15RC010	m.		Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm ² , con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.	
	O01OB200	0,200 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44
	O01OB210	0,200 h.	Oficial 2 ^a Electricista	11,15
	P15GC040	1,000 m.	Tubo PVC p.estrucc.forrado D=29	0,48
	P15AE090	1,000 m.	Cond.aisl. 0,6-1kV 2x10 Cu	6,72
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	12,43
			Precio total por m.	12,80
			Son doce euros con ochenta céntimos	
3.6 E15CT020	m.		Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 16 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	
	O01OB200	0,200 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44
	O01OB210	0,200 h.	Oficial 2 ^a Electricista	11,15
	P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC p.estrucc.D=16 mm.	0,13
	P15GA020	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm ² Cu	0,20
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	6,36
			Precio total por m.	6,55
			Son seis euros con cincuenta y cinco céntimos	
3.7 E15CT030	m.		Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	
	O01OB200	0,200 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44
	O01OB210	0,200 h.	Oficial 2 ^a Electricista	11,15
	P15GB025	1,000 m.	Tubo PVC p.estrucc.D=21 mm.	0,16
	P15GA030	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 4 mm ² Cu	0,35
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	7,14
			Precio total por m.	7,35
			Son siete euros con treinta y cinco céntimos	
3.8 E15CT040	m.		Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	
	O01OB200	0,200 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44
	O01OB210	0,200 h.	Oficial 2 ^a Electricista	11,15
	P15GB030	1,000 m.	Tubo PVC p.estrucc.D=23 mm.	0,20
	P15GA040	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 6 mm ² Cu	0,55
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	8,18
			Precio total por m.	8,43
			Son ocho euros con cuarenta y tres céntimos	

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción		Total
3.9 E15CT050		m.	Círculo de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 29 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.		
	O01OB200	0,200 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44	2,29
	O01OB210	0,200 h.	Oficial 2 ^a Electricista	11,15	2,23
	P15GB040	1,000 m.	Tubo PVC p.estruç.D=29 mm.	0,30	0,30
	P15GA050	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 10 mm ² Cu	0,94	4,70
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	10,23	0,31
	Precio total por m.				10,54
	Son diez euros con cincuenta y cuatro céntimos				
3.10 E15CT060		m.	Círculo de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.		
	O01OB200	0,200 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44	2,29
	O01OB210	0,200 h.	Oficial 2 ^a Electricista	11,15	2,23
	P15GB050	1,000 m.	Tubo PVC p.estruç.D=36 mm.	0,41	0,41
	P15GA060	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 16 mm ² Cu	1,44	7,20
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	12,84	0,39
	Precio total por m.				13,23
	Son trece euros con veintitres céntimos				
3.11 E15CT070		m.	Círculo de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.		
	O01OB200	0,200 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44	2,29
	O01OB210	0,200 h.	Oficial 2 ^a Electricista	11,15	2,23
	P15GB050	1,000 m.	Tubo PVC p.estruç.D=36 mm.	0,41	0,41
	P15GA070	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 25 mm ² Cu	1,47	7,35
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	12,99	0,39
	Precio total por m.				13,38
	Son trece euros con treinta y ocho céntimos				
3.12 E15RC050		m.	Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x70 mm ² , con aislamiento de 0,6/1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexiónado.		
	O01OB200	0,200 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44	2,29
	O01OB210	0,200 h.	Oficial 2 ^a Electricista	11,15	2,23
	P15AF060	1,000 m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,65	1,65
	P15AE130	1,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x70 Cu	30,64	30,64
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	37,52	1,13
	Precio total por m.				38,65
	Son treinta y ocho euros con sesenta y cinco céntimos				
3.13 P15GH090		m.	Bandeja chapa perforada galvanizada 400 x 50 mm		
			Sin descomposición	26,20	26,20
		3,000 %	Costes indirectos	0,79	0,79
	Precio total redondeado por m.				26,99
	Son veintiseis euros con noventa y nueve céntimos				

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3.14	P15GH070	m.	Bandeja de chapa perforada galvanizada 200x50	
			Sin descomposición	13,62
		3,000 %	Costes indirectos	0,41
			Precio total redondeado por m.	14,03
			Son catorce euros con tres céntimos	

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción			Total						
4 RECEPTORES												
4.1 TOMAS DE CORRIENTE												
4.1.1 E15MOB020	ud		Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.									
	O01OB200	0,500 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44	5,72							
	O01OB220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	10,56	5,28							
	P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,10	0,60							
	P15GA020	18,000 m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm ² Cu	0,20	3,60							
	P15HE090	1,000 ud	Base ench. schuko	3,50	3,50							
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71							
		3,000 %	Costes indirectos	19,41	0,58							
	Precio total redondeado por ud					19,99						
	Son diecinueve euros con noventa y nueve céntimos											
4.2 ILUMINACION												
4.2.1 ALUMBRADO EMERGENCIA												
4.2.1.1 E16IM290	ud		Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización fluorescente, flujo luminoso 120 lm., superficie que cubre 24 m ² , funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción según prescripciones del REBT y la NBE-CPI/96. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado.									
	O01OB200	0,600 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44	6,86							
	P16FB040	1,000 ud	Emergencia flu. IP42 120lm	110,82	110,82							
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71							
		3,000 %	Costes indirectos	118,39	3,55							
	Precio total redondeado por ud					121,94						
	Son ciento veintiún euros con noventa y cuatro céntimos											
4.2.1.2 E15ML010	ud		Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.									
	O01OB200	0,300 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44	3,43							
	O01OB220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	10,56	3,17							
	P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,10	0,80							
	P15GA010	16,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm ² Cu	0,13	2,08							
	P15HE010	1,000 ud	Interruptor unipolar	5,98	5,98							
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71							
		3,000 %	Costes indirectos	16,17	0,49							
	Precio total redondeado por ud					16,66						
	Son dieciseis euros con sesenta y seis céntimos											
4.2.2 ALUMBRADO INTERIOR												

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción			Total
4.2.2.1 E15ML010		ud	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.			
	O01OB200	0,300 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44	3,43	
	O01OB220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	10,56	3,17	
	P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,10	0,80	
	P15GA010	16,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm ² Cu	0,13	2,08	
	P15HE010	1,000 ud	Interruptor unipolar	5,98	5,98	
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71	
		3,000 %	Costes indirectos	16,17	0,49	
	Precio total redondeado por ud					16,66
	Son dieciseis euros con sesenta y seis céntimos					
4.2.2.2 E16IAF030		ud	Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujetada con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
	O01OB200	0,300 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44	3,43	
	O01OB220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	10,56	3,17	
	P16BA030	1,000 ud	Conjunto regleta 2x36 W. AF	33,28	33,28	
	P16EC070	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	8,00	16,00	
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71	
		3,000 %	Costes indirectos	56,59	1,70	
	Precio total redondeado por ud					58,29
	Son cincuenta y ocho euros con veintinueve céntimos					
4.2.2.3 E16IBA030		ud	Foco base con lámpara halógena de 40 W. para conexión directa o con adaptador para carril, con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, con articulación giratoria, lámpara halógena 40 W. 12 V. y transformador. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
	O01OB200	0,300 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44	3,43	
	P16BG030	1,000 ud	Foco lámp. halógena 40 W.	140,49	140,49	
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71	
		3,000 %	Costes indirectos	144,63	4,34	
	Precio total redondeado por ud					148,97
	Son ciento cuarenta y ocho euros con noventa y siete céntimos					
4.2.2.4 E15ML010		ud	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.			
	O01OB200	0,300 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44	3,43	
	O01OB220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	10,56	3,17	
	P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,10	0,80	
	P15GA010	16,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm ² Cu	0,13	2,08	
	P15HE010	1,000 ud	Interruptor unipolar	5,98	5,98	
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71	
		3,000 %	Costes indirectos	16,17	0,49	
	Precio total redondeado por ud					16,66
	Son dieciseis euros con sesenta y seis céntimos					

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción			Total
4.2.2.5 E16IAA070		ud	Aplice de pared con cuerpo de material plástico indeformable, y difusor en metacrilato opal, grado de protección IP21 clase I,con lámpara linestra de 60 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
	O01OB200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44	3,43	
	P16BI070	1,000 ud	Luminaria Colgante 60 W	130,57	130,57	
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71	
		3,000 %	Costes indirectos	134,71	4,04	
	Precio total redondeado por ud					138,75
	Son ciento treinta y ocho euros con setenta y cinco céntimos					
4.2.2.6 E15ML010		ud	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.			
	O01OB200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44	3,43	
	O01OB220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	10,56	3,17	
	P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC p.estrucc.D=13 mm.	0,10	0,80	
	P15GA010	16,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm ² Cu	0,13	2,08	
	P15HE010	1,000 ud	Interruptor unipolar	5,98	5,98	
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71	
		3,000 %	Costes indirectos	16,17	0,49	
	Precio total redondeado por ud					16,66
	Son dieciseis euros con sesenta y seis céntimos					
4.2.2.7 E16IAA050		ud	Aplice estanco de pared decorativo para exterior, formado por cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara de alta presión de 100 W. 220 V., y el equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
	O01OB200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44	3,43	
	P16BI050	1,000 ud	Luminaria Colgante 240 W	160,62	160,62	
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71	
		3,000 %	Costes indirectos	164,76	4,94	
	Precio total redondeado por ud					169,70
	Son ciento sesenta y nueve euros con setenta céntimos					
4.2.2.8 E15ML010		ud	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.			
	O01OB200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44	3,43	
	O01OB220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	10,56	3,17	
	P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC p.estrucc.D=13 mm.	0,10	0,80	
	P15GA010	16,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm ² Cu	0,13	2,08	
	P15HE010	1,000 ud	Interruptor unipolar	5,98	5,98	
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71	0,71	
		3,000 %	Costes indirectos	16,17	0,49	
	Precio total redondeado por ud					16,66
	Son dieciseis euros con sesenta y seis céntimos					

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción				Total
4.2.2.9 E16IAA040		ud	Aplice de pared luz indirecta, formado por cuerpo metálico sobre disco de cristal, reflector de aluminio y tapa de protección de vidrio, con lámpara halógena de 150 W. 220 V. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.				
	O01OB200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista		11,44	3,43	
	P16BI040	1,000 ud	Luminaria colgante 360 W		190,61	190,61	
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material		0,71	0,71	
		3,000 %	Costes indirectos		194,75	5,84	
	Precio total redondeado por ud						200,59
	Son doscientos euros con cincuenta y nueve céntimos						
4.2.2.10 E15ML010		ud	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.				
	O01OB200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista		11,44	3,43	
	O01OB220	0,300 h.	Ayudante-Electricista		10,56	3,17	
	P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC p.estrucc.D=13 mm.		0,10	0,80	
	P15GA010	16,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm ² Cu		0,13	2,08	
	P15HE010	1,000 ud	Interruptor unipolar		5,98	5,98	
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material		0,71	0,71	
		3,000 %	Costes indirectos		16,17	0,49	
	Precio total redondeado por ud						16,66
	Son dieciseis euros con sesenta y seis céntimos						
4.2.3 ALUMBRADO EXTERIOR							
4.2.3.1 E16EPS030		ud	Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.				
	O01OB200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista		11,44	11,44	
	P16AC040	1,000 ud	Proy.simé.lámp. VSAP 100 W.		238,30	238,30	
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material		0,71	0,71	
		3,000 %	Costes indirectos		250,45	7,51	
	Precio total redondeado por ud						257,96
	Son doscientos cincuenta y siete euros con noventa y seis céntimos						
4.2.3.2 E15ML010		ud	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.				
	O01OB200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista		11,44	3,43	
	O01OB220	0,300 h.	Ayudante-Electricista		10,56	3,17	
	P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC p.estrucc.D=13 mm.		0,10	0,80	
	P15GA010	16,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm ² Cu		0,13	2,08	
	P15HE010	1,000 ud	Interruptor unipolar		5,98	5,98	
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material		0,71	0,71	
		3,000 %	Costes indirectos		16,17	0,49	
	Precio total redondeado por ud						16,66
	Son dieciseis euros con sesenta y seis céntimos						

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
5 TOMA DE TIERRA				
5.1 E15TE010	m.		Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm ² , uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.	
	O01OB200	2,500 h.	Oficial 1 ^a Electricista	11,44
	O01OB220	2,500 h.	Ayudante-Electricista	10,56
	P15EB010	25,000 m.	Conduc. cobre desnudo 35 mm ²	6,01
	P15EA030	6,000 ud	Electrodo toma de tierra 2 m.	9,30
	P01DW090	25,000 ud	Pequeño material	0,71
		3,000 %	Costes indirectos	278,80
				8,36
			Precio total redondeado por m.	287,16
			Son doscientos ochenta y siete euros con dieciseis céntimos	

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
6 CLIMATIZACION				
6.1 E23EHV050	ud		Equipo compacto vertical de condensación por agua de 27.000 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado.	
	O01OA150	10,000 h.	Cuadrilla G	20,64
	P21AE060	1,000 ud	Comp.vert. agua-aire 27.000 Wf	6.207,00
		3,000 %	Costes indirectos	6.413,40
			Precio total redondeado por ud	6.605,80
			Son seis mil seiscientos cinco euros con ochenta céntimos	
6.2 E23EHV030	ud		Equipo compacto vertical de condensación por agua de 17.000 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado.	
	O01OA150	10,000 h.	Cuadrilla G	20,64
	P21AE040	1,000 ud	Comp.vert. agua-aire 17.000 Wf	3.868,00
		3,000 %	Costes indirectos	4.074,40
			Precio total redondeado por ud	4.196,63
			Son cuatro mil ciento noventa y seis euros con sesenta y tres céntimos	

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
7 GRUPO ELETROGENO				
7.1 E36AF010		m2	GRUPO ELECTROGENO	
	O01OB200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44 2,29
	P15JA010	1,000 ud	Grupo elec. compl. 34 KVA	10.084,04 10.084,04
	P15FE240	1,000 ud	PIA 4x63 A	218,52 218,52
	P15FD120	1,000 ud	Interr.auto.difer. 4x63A 300mA	200,84 200,84
	P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,71 0,71
		3,000 %	Costes indirectos	10.506,40 315,19
	Precio total redondeado por m2			10.821,59
	Son diez mil ochocientos veintiun euros con cincuenta y nueve céntimos			

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1.1	1 INSTALACIONES DE ENLACE ud Módulo para dos contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.	66,50	SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
1.2	ud Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.	214,91	DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
1.3	m. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 4x95 mm ² + 1x50 mm ² , con aislamiento de 0,6 /1 KV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.	49,48	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.4	m. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 4x150 mm ² + 1x95 mm ² , con aislamiento de 0,6 /1 KV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.	100,18	CIEN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2 CUADROS DE DISTRIBUCION			
2.1 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION			
2.1.1	ud Cuadro General de Distribución	5.990,96	CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2.2 C.S.1 COCINA			
2.2.1	ud C.S.1 Cocina	1.912,66	MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2.3 C.S.2 RESTAURANTE			
2.3.1	ud C.S.2 RESTAURANTE	1.944,86	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2.4 C.S.3 CAFETERIA			
2.4.1	ud C.S.3 CAFETERIA	1.702,35	MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.5 C.S.4 PLANTA ARRIBA			
2.5.1	ud C.S.4 PLANTA ARRIBA	1.139,47	MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.6 C.S.5 SONIDO			
2.6.1	ud C.S.5 SONIDO Y LUCES	447,87	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.7 C.S.6 CLIMATIZACION			
2.7.1	ud C.S.6 CLIMATIZACION	722,05	SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
2.8.1	2.8 C.S.7 SOTANO ud. C.S.7 SOTANO	739,57	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.9.1	2.9 C.S.8 SOCORRO ud C.S.8. SOCORRO	2.989,88	DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.10.1	2.10 C.S.9 GRUPO CI ud. C.S.9 GRUPO CI	611,76	SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.1	3 LINEAS DE DISTRIBUCION INTERIOR m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm ² , aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.	4,73	CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.2	m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.	4,97	CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.3	m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.	6,60	SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
3.4	m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.	8,46	OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.5	m. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm ² , con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.	12,80	DOCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
3.6	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 16 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	6,55	SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.7	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	7,35	Siete EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.8	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	8,43	OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.9	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 29 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	10,54	DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.10	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	13,23	TRECE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
3.11	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	13,38	TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.12	m. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x70 mm ² , con aislamiento de 0,6/1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.	38,65	TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.13	m. Bandeja chapa perforada galvanizada 400 x 50 mm	26,99	VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.14	m. Bandeja de chapa perforada galvanizada 200x50	14,03	CATORCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
4 RECEPTORES			
4.1 TOMAS DE CORRIENTE			
4.1.1	ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.	19,99	DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
4.2 ILUMINACION			
4.2.1 ALUMBRADO EMERGENCIA			
4.2.1.1	ud Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización fluorescente, flujo luminoso 120 lm., superficie que cubre 24 m ² ., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción según prescripciones del REBT y la NBE-CPI/96. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado.	121,94	CIENTO VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
4.2.1.2	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.	16,66	DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.2.2 ALUMBRADO INTERIOR			

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
4.2.2.1	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.	16,66	DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.2.2.2	ud Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujetada con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.	58,29	CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
4.2.2.3	ud Foco base con lámpara halógena de 40 W. para conexión directa o con adaptador para carril, con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, con articulación giratoria, lámpara halógena 40 W. 12 V. y transformador. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.	148,97	CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.2.2.4	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.	16,66	DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.2.2.5	ud Aplique de pared con cuerpo de material plástico indeformable, y difusor en metacrilato opal, grado de protección IP21 clase I, con lámpara lineal de 60 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.	138,75	CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.2.2.6	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.	16,66	DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.2.2.7	ud Aplique estanco de pared decorativo para exterior, formado por cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara de alta presión de 100 W. 220 V., y el equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.	169,70	CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
4.2.2.8	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.	16,66	DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.2.2.9	ud Aplique de pared luz indirecta, formado por cuerpo metálico sobre disco de cristal, reflector de aluminio y tapa de protección de vidrio, con lámpara halógena de 150 W. 220 V. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.	200,59	DOSCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
4.2.2.10	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.	16,66	DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.2.3.1	4.2.3 ALUMBRADO EXTERIOR ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.	257,96	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.2.3.2	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.	16,66	DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
5.1	5 TOMA DE TIERRA m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm ² , uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.	287,16	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
6.1	6 CLIMATIZACION ud Equipo compacto vertical de condensación por agua de 27.000 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado.	6.605,80	SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
6.2	ud Equipo compacto vertical de condensación por agua de 17.000 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado.	4.196,63	CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
7.1	7 GRUPO ELETROGENO m2 GRUPO ELECTROGENO	10.821,59	DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
1.1	1 INSTALACIONES DE ENLACE ud Módulo para dos contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	9,90 54,66 1,94	66,50
1.2	ud Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	11,00 197,65 6,26	214,91
1.3	m. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 4x95 mm ² + 1x50 mm ² , con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	4,52 43,52 1,44	49,48
1.4	m. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 4x150 mm ² + 1x95 mm ² , con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	4,52 92,74 2,92	100,18
2 CUADROS DE DISTRIBUCION			
2.1 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION			
2.1.1	ud Cuadro General de Distribución <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	137,28 5.679,19 174,49	5.990,96
2.2.1	2.2 C.S.1 COCINA ud C.S.1 Cocina <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	114,40 1.742,55 55,71	1.912,66
2.3.1	2.3 C.S.2 RESTAURANTE ud C.S.2 RESTAURANTE <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	137,28 1.750,93 56,65	1.944,86
2.4.1	2.4 C.S.3 CAFETERIA ud C.S.3 CAFETERIA <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	137,28 1.515,49 49,58	1.702,35
2.5 C.S.4 PLANTA ARRIBA			

Cuadro de precios nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
2.5.1	ud C.S.4 PLANTA ARRIBA Mano de obra Materiales 3 % Costes Indirectos	114,40 991,88 33,19	1.139,47
2.6.1	2.6 C.S.5 SONIDO ud C.S.5 SONIDO Y LUCES Mano de obra Materiales 3 % Costes Indirectos	91,52 343,31 13,04	447,87
2.7.1	2.7 C.S.6 CLIMATIZACION ud C.S.6 CLIMATIZACION Mano de obra Materiales 3 % Costes Indirectos	91,52 609,50 21,03	722,05
2.8.1	2.8 C.S.7 SOTANO ud. C.S.7 SOTANO Mano de obra Materiales 3 % Costes Indirectos	91,52 626,51 21,54	739,57
2.9.1	2.9 C.S.8 SOCORRO ud C.S.8. SOCORRO Mano de obra Materiales 3 % Costes Indirectos	137,28 2.765,52 87,08	2.989,88
2.10.1	2.10 C.S.9 GRUPO CI ud. C.S.9 GRUPO CI Mano de obra Materiales 3 % Costes Indirectos	91,52 502,42 17,82	611,76
3.1	3 LINEAS DE DISTRIBUCION INTERIOR m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm ² , aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Mano de obra Materiales 3 % Costes Indirectos	3,39 1,20 0,14	4,73
3.2	m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Mano de obra Materiales 3 % Costes Indirectos	3,39 1,44 0,14	4,97
3.3	m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Mano de obra Materiales 3 % Costes Indirectos	4,52 1,89 0,19	6,60

Cuadro de precios nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
3.4	m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	5,65 2,56 0,25	8,46
3.5	m. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm ² , con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexiónado. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	4,52 7,91 0,37	12,80
3.6	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 16 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	4,52 1,84 0,19	6,55
3.7	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	4,52 2,62 0,21	7,35
3.8	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	4,52 3,66 0,25	8,43
3.9	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 29 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	4,52 5,71 0,31	10,54
3.10	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	4,52 8,32 0,39	13,23
3.11	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	4,52 8,47 0,39	13,38

Cuadro de precios nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
3.12	m. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x70 mm ² , con aislamiento de 0,6/1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.		
	<i>Mano de obra</i>	4,52	
	<i>Materiales</i>	33,00	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	1,13	
3.13	m. Bandeja chapa perforada galvanizada 400 x 50 mm		38,65
	<i>Sin descomposición</i>	26,20	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	0,79	
3.14	m. Bandeja de chapa perforada galvanizada 200x50		26,99
	<i>Sin descomposición</i>	13,62	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	0,41	
	4 RECEPTORES		14,03
	4.1 TOMAS DE CORRIENTE		
4.1.1	ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.		
	<i>Mano de obra</i>	11,00	
	<i>Materiales</i>	8,41	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	0,58	
			19,99
	4.2 ILUMINACION		
	4.2.1 ALUMBRADO EMERGENCIA		
4.2.1.1	ud Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización fluorescente, flujo luminoso 120 lm., superficie que cubre 24 m ² ., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción según prescripciones del REBT y la NBE-CPI/96. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado.		
	<i>Mano de obra</i>	6,86	
	<i>Materiales</i>	111,53	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	3,55	
			121,94
4.2.1.2	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.		
	<i>Mano de obra</i>	6,60	
	<i>Materiales</i>	9,57	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	0,49	
			16,66
	4.2.2 ALUMBRADO INTERIOR		
4.2.2.1	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.		
	<i>Mano de obra</i>	6,60	
	<i>Materiales</i>	9,57	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	0,49	
			16,66

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
4.2.2.2	ud Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujetada con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.		
	<i>Mano de obra</i>	6,60	
	<i>Materiales</i>	49,99	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	1,70	
4.2.2.3	ud Foco base con lámpara halógena de 40 W. para conexión directa o con adaptador para carril, con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, con articulación giratoria, lámpara halógena 40 W. 12 V. y transformador. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.		58,29
	<i>Mano de obra</i>	3,43	
	<i>Materiales</i>	141,20	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	4,34	
4.2.2.4	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.		148,97
	<i>Mano de obra</i>	6,60	
	<i>Materiales</i>	9,57	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	0,49	
4.2.2.5	ud Aplique de pared con cuerpo de material plástico indeformable, y difusor en metacrilato opal, grado de protección IP21 clase I, con lámpara lineal de 60 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.		16,66
	<i>Mano de obra</i>	3,43	
	<i>Materiales</i>	131,28	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	4,04	
4.2.2.6	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.		138,75
	<i>Mano de obra</i>	6,60	
	<i>Materiales</i>	9,57	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	0,49	
4.2.2.7	ud Aplique estanco de pared decorativo para exterior, formado por cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara de alta presión de 100 W. 220 V., y el equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.		16,66
	<i>Mano de obra</i>	3,43	
	<i>Materiales</i>	161,33	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	4,94	
4.2.2.8	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.		169,70
	<i>Mano de obra</i>	6,60	
	<i>Materiales</i>	9,57	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	0,49	
4.2.2.9	ud Aplique de pared luz indirecta, formado por cuerpo metálico sobre disco de cristal, reflector de aluminio y tapa de protección de vidrio, con lámpara halógena de 150 W. 220 V. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.		16,66
	<i>Mano de obra</i>	3,43	
	<i>Materiales</i>	191,32	
	<i>3 % Costes Indirectos</i>	5,84	
			200,59

Cuadro de precios nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
4.2.2.10	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	6,60 9,57 0,49	16,66
4.2.3.1	4.2.3 ALUMBRADO EXTERIOR ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	11,44 239,01 7,51	257,96
4.2.3.2	ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	6,60 9,57 0,49	16,66
5.1	5 TOMA DE TIERRA m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm ² , uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	55,00 223,80 8,36	287,16
6.1	6 CLIMATIZACION ud Equipo compacto vertical de condensación por agua de 27.000 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	206,40 6.207,00 192,40	6.605,80
6.2	ud Equipo compacto vertical de condensación por agua de 17.000 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	206,40 3.868,00 122,23	4.196,63
7.1	7 GRUPO ELETROGENO m2 GRUPO ELECTROGENO <i>Mano de obra</i> <i>Materiales</i> <i>3 % Costes Indirectos</i>	2,29 10.504,11 315,19	10.821,59

Cuadro de precios nº 2

PRESUPUESTO Y MEDICION

PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 INSTALACIONES DE ENLACE

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1	Ud. Módulo para dos contadores trifásicos más reloj commutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.					1,000	66,50	66,50
1.2	Ud. Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.					1,000	214,91	214,91
1.3	M.. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 4x95 mm ² + 1x50 mm ² , con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.					12,000	49,48	593,76
1.4	M.. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 4x150 mm ² + 1x95 mm ² , con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.					20,000	100,18	2.003,60

PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 CUADROS DE DISTRIBUCION

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2.1 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION								
2.1.1	Ud. Cuadro General de Distribución					1,000	5.990,96	5.990,96
2.2 C.S.1 COCINA								
2.2.1	Ud. C.S.1 Cocina					1,000	1.912,66	1.912,66
2.3 C.S.2 RESTAURANTE								
2.3.1	Ud. C.S.2 RESTAURANTE					1,000	1.944,86	1.944,86
2.4 C.S.3 CAFETERIA								
2.4.1	Ud. C.S.3 CAFETERIA					1,000	1.702,35	1.702,35
2.5 C.S.4 PLANTA ARRIBA								
2.5.1	Ud. C.S.4 PLANTA ARRIBA					1,000	1.139,47	1.139,47
2.6 C.S.5 SONIDO								
2.6.1	Ud. C.S.5 SONIDO Y LUCES					1,000	447,87	447,87
2.7 C.S.6 CLIMATIZACION								
2.7.1	Ud. C.S.6 CLIMATIZACION					1,000	722,05	722,05
2.8 C.S.7 SOTANO								
2.8.1	Ud.. C.S.7 SOTANO					1,000	739,57	739,57
2.9 C.S.8 SOCORRO								
2.9.1	Ud. C.S.8. SOCORRO					1,000	2.989,88	2.989,88
2.10 C.S.9 GRUPO CI								
2.10.1	Ud.. C.S.9 GRUPO CI					1,000	611,76	611,76

PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 LINEAS DE DISTRIBUCION INTERIOR

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3.1	M.. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm ² , aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.							
	L1		23				23,000	
	L2		13				13,000	
	L3		16				16,000	
	L4		9				9,000	
	L5		12				12,000	
	L6		18				18,000	
	L7		26				26,000	
	L8		13				13,000	
	L9		16				16,000	
	L10		29				29,000	
	L11		30				30,000	
	L12		15				15,000	
	L13		11				11,000	
	L14		6,5				6,500	
	L15		12,5				12,500	
	L16		19,5				19,500	
	L17		23				23,000	
	L18		37,5				37,500	
	L19		14				14,000	
	L20		12				12,000	
	L21		3,5				3,500	
	L22 ASEOS		16				16,000	
	L23		34				34,000	
	L24 FACHADA		15				15,000	
	L25		32				32,000	
	L26		28				28,000	
	L27		42				42,000	
	L28		36				36,000	
	L29		41				41,000	
	L30		39				39,000	
	L31		35				35,000	
	L32		39				39,000	
	L33		44				44,000	
	L34 ASEOS		21				21,000	
	L35		3				3,000	
	L36		5				5,000	
	L37		11				11,000	
	L38		6				6,000	
	L39		6				6,000	
	L40		8,6				8,600	
	L41		11				11,000	
	L42		4,5				4,500	
	L43		6				6,000	
	L44		38				38,000	
	L45		2,5				2,500	
	L46 EMERG.		18				18,000	
	L47 EMERG.		14				14,000	
	L48 EMERG.		30				30,000	
	L49 EMERG.		30				30,000	
	L50 EMERG.		14				14,000	
	L51 EMERG.		12				12,000	
	L52 BALIZAS		31				31,000	
	L53 BALIZAS		8				8,000	
	L54 BALIZAS		38				38,000	
	L55 EMERG.		10				10,000	
							1.088,100	4,73
								5.146,71

PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 LINEAS DE DISTRIBUCION INTERIOR

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3.2	M.. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.							
	COCINA GAS		7,5			7,500		
	FREIDORA		8,5			8,500		
	PLANCHA		9,5			9,500		
	LF4 CS1		0,3			0,300		
	TERMO		10			10,000		
	T1 COCINA		9,2			9,200		
	T2 COCINA		11,4			11,400		
	T3 COCINA		12,4			12,400		
	EXT. ASEOS CS3		16			16,000		
	CAFETERA		6			6,000		
	SERPENTIN		15			15,000		
	T1 BARRA1		16			16,000		
	T1 SALA		11			11,000		
	PREVISION		5			5,000		
	T2 BARRA1		13			13,000		
	T3 BARRA1		10			10,000		
	EQ.SONIDO		5			5,000		
	ALTAVOCES		5			5,000		
	SECA1		15			15,000		
	SECA2		20			20,000		
	LF3 CS3		0,3			0,300		
	LF6 CS3		0,3			0,300		
	SERPENTIN CS2		16			16,000		
	T3 BARRA3		17			17,000		
	LF1 CS2		0,3			0,300		
	MAQUINA HIELO		10			10,000		
	T2 SALA2		18			18,000		
	T1 SALA2		23			23,000		
	T1 BARRA2		14			14,000		
	T1 BARRA3		15			15,000		
	T2 BARRA3		17			17,000		
	T2 BARRA2		21			21,000		
	PREVISION		5			5,000		
	LAVAVAJILLAS 1 CS2		9			9,000		
	LAVAVAJILLAS 2 CS2		12			12,000		
	LAVAVAJILLAS 3 CS2		21			21,000		
	EXT. ASEOS CS4		21			21,000		
	T1 SALA3		10			10,000		
	T1 BARRA4		8,5			8,500		
	T2 SALA3		13			13,000		
	T2 BARRA4		15			15,000		
	T1 SONIDO		2,5			2,500		
	T1 SOTANO		6			6,000		
	T2 SOTANO		9			9,000		
	T3 SOTANO		9			9,000		
	PREVISION		5			5,000		
						503,700	4,97	2.503,39
3.3	M.. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.							
	LF7 CS3		0,3			0,300		
	LF4 CS2		0,3			0,300		
						0,600	6,60	3,96
3.4	M.. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.							
	LF6 CS1		0,3			0,300		
	LF4 CS3		0,3			0,300		
	LF5 CS3		0,3			0,300		
	LF6 CS2		0,3			0,300		
	LF7 CS2		0,3			0,300		
	LF8 CS2		0,3			0,300		
	DIMMER		2			2,000		
	LF1 CS7		0,3			0,300		
	LF2 CS7		0,3			0,300		
						4,400	8,46	37,22

Suma y sigue ... 7.691,28

PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 LINEAS DE DISTRIBUCION INTERIOR

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3.5	M.. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm ² , con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.	CS5 SONIDO	30			30,000		
						30,000	12,80	384,00
3.6	M.. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 16 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	LF2	7			7,000		
		LF1	0,3			0,300		
		LF3	0,3			0,300		
		LAVAJILLAS C.S.1	6			6,000		
		CAMPANA 1	6,5			6,500		
		CAMPANA 2	7			7,000		
		LF3 CS1	0,3			0,300		
		LAVAJILLAS C.S.3	13			13,000		
		LAVAJILLAS CS4	14			14,000		
		BOMBA POZO	12			12,000		
		CAMARA1	3,5			3,500		
		CAMARA2	6,5			6,500		
		CAMARA3	8,5			8,500		
		EXT. COCINA	8			8,000		
		EXT. CAFETERIA	20			20,000		
		EXT. RESTAURANTE	20			20,000		
		EXT. PLANTA ARRIBA	20			20,000		
		GRUPO CI	2,5			2,500		
						155,400	6,55	1.017,87
3.7	M.. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	LF5 HORNO	6			6,000		
		BOMBA3	4			4,000		
		CS7 SOTANO	16			16,000		
						26,000	7,35	191,10
3.8	M.. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	LF2 CS1	0,3			0,300		
		BOMBA1	17			17,000		
		BOMBA2	7			7,000		
		CS4 PLANTA ARRIBA	37			37,000		
						61,300	8,43	516,76
3.9	M.. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 29 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	CS1 COCINA	12			12,000		
						12,000	10,54	126,48
3.10	M.. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	CS3 CAFETERIA	14			14,000		
		CS8 SOCORRO	1,5			1,500		
						15,500	13,23	205,07

PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 LINEAS DE DISTRIBUCION INTERIOR

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3.11	M.. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm ² . de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.							
	CS2 RESTAURANTE		27			27,000		
	CS6 CLIMATIZACION		25			25,000		
						52,000	13,38	695,76
3.12	M.. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x70 mm ² , con aislamiento de 0,6/1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.							
						3,000	38,65	115,95
3.13	M.. Bandeja chapa perforada galvanizada 400 x 50 mm					70,000	26,99	1.889,30
3.14	M.. Bandeja de chapa perforada galvanizada 200x50					40,000	14,03	561,20

PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 RECEPTORES

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
4.1 TOMAS DE CORRIENTE									
4.1.1	Ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.						55,000	19,99	1.099,45

4.2 ILUMINACION

4.2.1 ALUMBRADO EMERGENCIA

4.2.1.1	Ud. Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización fluorescente, flujo luminoso 120 lm., superficie que cubre 24 m ² , funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción según prescripciones del REBT y la NBE-CPI/96. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado.
---------	---

L46	4	4,000
L47	7	7,000
L48	6	6,000
L49	6	6,000
L50	7	7,000
L51	13	13,000
L55	2	2,000
		45,000
		121,94
		5.487,30

4.2.1.2	Ud. Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.
---------	---

L46	4	4,000
L47	7	7,000
L48	6	6,000
L49	6	6,000
L50	7	7,000
L51	13	13,000
L55	2	2,000
		45,000
		16,66
		749,70

4.2.2 ALUMBRADO INTERIOR

4.2.2.1	Ud. Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.
---------	---

COCINA	4	4,000
SOTANO	14	14,000
ESCALERAS	3	3,000
		21,000
		16,66
		349,86

4.2.2.2	Ud. Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujetada con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
---------	---

COCINA	4	4,000
SOTANO	14	14,000
ESCALERAS	3	3,000
		21,000
		58,29
		1.224,09

PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 RECEPTORES

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
4.2.2.3	Ud. Foco base con lámpara halógena de 40 W. para conexión directa o con adaptador para carril, con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, con articulación giratoria, lámpara halógena 40 W. 12 V. y transformador. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.							
	L17 GUARDARROPIA	2				2,000		
	L22 ASEOS	21				21,000		
	L23	3				3,000		
	L39	3				3,000		
	L43 CAMARAS	3				3,000		
	L45	2				2,000		
	L34 ASEOS	18				18,000		
	L35	1				1,000		
	L36	1				1,000		
	L37	1				1,000		
	L17 GUARDARROPIA	2				2,000		
	L22 ASEOS	21				21,000		
	L23	3				3,000		
	L39	3				3,000		
	L43 CAMARAS	3				3,000		
	L45	2				2,000		
						55,000	148,97	8.193,35
4.2.2.4	Ud. Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.							
	L34 ASEOS	18				18,000		
	L35	1				1,000		
	L36	1				1,000		
	L37	1				1,000		
	L17 GUARDARROPIA	2				2,000		
	L22 ASEOS	21				21,000		
	L23	3				3,000		
	L39	3				3,000		
	L43 CAMARAS	3				3,000		
	L45	2				2,000		
						55,000	16,66	916,30
4.2.2.5	Ud. Aplique de pared con cuerpo de material plástico indeformable, y difusor en metacrilato opal, grado de protección IP21 clase I, con lámpara linestra de 60 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.							
	L2	4				4,000		
	L10	2				2,000		
	L13	6				6,000		
						12,000	138,75	1.665,00
4.2.2.6	Ud. Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.							
	L2	4				4,000		
	L10	2				2,000		
	L13	6				6,000		
						12,000	16,66	199,92
4.2.2.7	Ud. Aplique estanco de pared decorativo para exterior, formado por cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara de alta presión de 100 W. 220 V., y el equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.							
	L1	2				2,000		
	L6	1				1,000		
	L33	1				1,000		
						4,000	169,70	678,80
4.2.2.8	Ud. Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.							
	L1	2				2,000		
	L6	1				1,000		
	L33	1				1,000		
						4,000	16,66	66,64

PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 RECECTORES

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
4.2.2.9	Ud. Aplique de pared luz indirecta, formado por cuerpo metálico sobre disco de cristal, reflector de aluminio y tapa de protección de vidrio, con lámpara halógena de 150 W. 220 V. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.							
	L25			3		3,000		
	L26			3		3,000		
						6,000	200,59	1.203,54
4.2.2.10	Ud. Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.							
	L25			3		3,000		
	L26			3		3,000		
						6,000	16,66	99,96
4.2.3 ALUMBRADO EXTERIOR								
4.2.3.1	Ud. Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.							
	L24			3		3,000		
						3,000	257,96	773,88
4.2.3.2	Ud. Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.							
	L24			3		3,000		
						3,000	16,66	49,98

PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 TOMA DE TIERRA

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
5.1	M.. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm ² , uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.					1,000	287,16	287,16

PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 CLIMATIZACION

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
6.1	Ud. Equipo compacto vertical de condensación por agua de 27.000 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado.					2,000	6.605,80	13.211,60
6.2	Ud. Equipo compacto vertical de condensación por agua de 17.000 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado.					1,000	4.196,63	4.196,63

PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 GRUPO ELETROGENO

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7.1	M2. GRUPO ELECTROGENO					1,000	10.821,59	10.821,59

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO INSTALACIONES DE ENLACE	2.878,77
CAPITULO CUADROS DE DISTRIBUCION	18.201,43
CAPITULO LINEAS DE DISTRIBUCION INTERIOR	13.394,77
CAPITULO RECEPTORES	22.757,77
CAPITULO TOMA DE TIERRA	287,16
CAPITULO CLIMATIZACION	17.408,23
CAPITULO GRUPO ELETROGENO	10.821,59
REDONDEO.....	
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.....	<hr/> 85.749,72

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Capítulo	Importe
Capítulo 1 INSTALACIONES DE ENLACE	2.878,77
Capítulo 2 CUADROS DE DISTRIBUCION	18.201,43
Capítulo 2.1 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION	5.990,96
Capítulo 2.2 C.S.1 COCINA	1.912,66
Capítulo 2.3 C.S.2 RESTAURANTE	1.944,86
Capítulo 2.4 C.S.3 CAFETERIA	1.702,35
Capítulo 2.5 C.S.4 PLANTA ARRIBA	1.139,47
Capítulo 2.6 C.S.5 SONIDO	447,87
Capítulo 2.7 C.S.6 CLIMATIZACION	722,05
Capítulo 2.8 C.S.7 SOTANO	739,57
Capítulo 2.9 C.S.8 SOCORRO	2.989,88
Capítulo 2.10 C.S.9 GRUPO CI	611,76
Capítulo 3 LINEAS DE DISTRIBUCION INTERIOR	13.394,77
Capítulo 4 RECEPTORES	22.757,77
Capítulo 4.1 TOMAS DE CORRIENTE	1.099,45
Capítulo 4.2 ILUMINACION	21.658,32
Capítulo 4.2.1 ALUMBRADO EMERGENCIA	6.237,00
Capítulo 4.2.2 ALUMBRADO INTERIOR	14.597,46
Capítulo 4.2.3 ALUMBRADO EXTERIOR	823,86
Capítulo 5 TOMA DE TIERRA	287,16
Capítulo 6 CLIMATIZACION	17.408,23
Capítulo 7 GRUPO ELETROGENO	10.821,59
Presupuesto de ejecución material	85.749,72
13% de gastos generales	11.147,46
6% de beneficio industrial	5.144,98
Suma	102.042,16
21% IVA	21.428,85
Presupuesto de ejecución por contrata	123.471,01

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO.