



Universidad
Zaragoza

TRABAJO FIN DE GRADO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSION DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Autor/es

CARLOS ARTAL ANSÓN

Director/es

VICENTE ALCALA

**ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
JUNIO 2017**



Universidad
Zaragoza

MEMORIA

PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Autor

CARLOS ARTAL ANSÓN

Director/es

VICENTE ALCALA

ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

JUNIO 2017

INDICE

A.MEMORIA DESCRIPTIVA	6
1. ANTECEDENTES	6
2. OBJETO DEL PROYECTO.....	6
3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.....	6
5. INSTALACIONES DE ENLACE.	7
5.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA.....	7
5.2. DERIVACION INDIVIDUAL.....	8
5.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION.	8
6. INSTALACIONES INTERIORES.....	10
6.1. CONDUCTORES.....	10
6.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES.....	10
6.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES.....	10
6.4. EQUILIBRADO DE CARGAS.....	11
6.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.....	11
6.6. CONEXIONES.	11
6.7. SISTEMAS DE INSTALACION.....	12
7. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES.	17
8. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES.....	18
8.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES.....	18
8.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES.....	19
8.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN.....	19
9. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.	20
9.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.....	20



9.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS	21
9.3. TABLA DE CIRCUITOS	21
10. PUESTAS A TIERRA.....	34
10.1. UNIONES A TIERRA.....	35
10.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD.....	37
10.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA	37
10.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES.....	37
10.5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACION Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION.	37
10.6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA.....	38
11. RECEPTORES DE ALUMBRADO.....	38
12. RECEPTORES A MOTOR.....	39
13. RESUMEN PRESUPUESTO.....	40
14. CONCLUSIÓN.....	41
B. ANEXO DE CALCULOS	42
1. FÓRMULAS	42
2. FÓRMULA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	42
3. FÓRMULAS SOBRECARGAS	43
4. FÓRMULAS COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA.....	43
5. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION.....	43
6. SUBCUADRO Planta B Izq	46
7. SUBCUADRO Planta B Dcha.....	75
8. SUBCUADRO Planta B Centro	97
9. SUBCUADRO Planta 1 Izq	110
10. SUBCUADRO Planta 1 Dcha	132



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

11. SUBCUADRO Planta 1 Centro	145
12. SUBCUADRO Planta 2 Izq.	165
13. SUBCUADRO Planta 2 Dcha	178
14. SUBCUADRO Planta 2 Centro	196
15. SUBCUADRO Ascensor 1	211
16. SUBCUADRO Ascensor 2	213
17. SUBCUADRO Cocina	216
18. SUBCUADRO Lavanderia	224
19. SUBCUADRO Planta B centro G	229
20. SUBCUADRO Planta 1 centro G	232
21. SUBCUADRO Planta 2 centro G	235
22. TRAFO INTERMEDIO Trafo quirófano 1	238
23. SUBCUADRO Qirofano1	239
24. TRAFO INTERMEDIO Trafo quirófano 2	242
25. SUBCUADRO Quirofano 2	243
26. SUBCUADRO Ascensor 3	247
27. SUBCUADRO Telecomunicaciones	249
28. RESUMEN RESULTADOS	250
29. CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA	259
C.ESTUDIO SEE	260
1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	260
1.1. INTRODUCCION	260
1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES	261
1.3. SERVICIOS DE PREVENCION	265
1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	266

2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO	267
2.1. INTRODUCCION	267
2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO	267
3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	271
3.1. INTRODUCCION	271
3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO	271
4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	272
4.1. INTRODUCCION	272
4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO	272
5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION	277
5.1. INTRODUCCION	277
5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD	277
5.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS	287
6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	288
6.1. INTRODUCCION	288
6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO	288

A. MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES.

Se redacta el presente proyecto de instalación eléctrica en baja tensión de una clínica deportiva a petición de la universidad de Zaragoza, y a instancia de la Consejería de Trabajo e Industria, Delegación Provincial de Zaragoza y del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto.

3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
- Código Técnico de la Edificación, DB SI sobre Seguridad en caso de incendio.
- Código Técnico de la Edificación, DB HE sobre Ahorro de energía.
- Código Técnico de la Edificación, DB SU sobre Seguridad de utilización.
- Código Técnico de la Edificación, DB-HR sobre Protección frente al ruido.
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
- Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre)
- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

4. ACOMETIDA.

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11.

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida es subterránea 3(3x185/95)mm²Al. Los cables serán unipolares y aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y enterrados bajo tubo con un aislamiento XLPE y una longitud de 34m.

Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella.

5. INSTALACIONES DE ENLACE.

5.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA.

Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida, dicho equipo irá alojado en el centro de transformación que se ubicará al lado de la clínica.

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.

Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m.

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta.

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13.

5.2. DERIVACION INDIVIDUAL.

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15.

Las derivaciones individuales estarán constituidas por:

- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2.

Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y unipolares, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. La sección será de 185 mm² para los cables polares y neutro y de 95 mm² para protección.

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción.

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %.

5.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION.

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares.

En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m.

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 - 3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. En este caso el interruptor general será de 1000 A y el poder de corte de 15 kA.
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición:

$$Ra \times Ia \leq U$$

donde:

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada).

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos).

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22).
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.



6. INSTALACIONES INTERIORES.

6.1. CONDUCTORES.

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos.

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

<u>Sección conductores fase (mm²)</u>	<u>Sección conductores protección (mm²)</u>
$S_f \leq 16$	S_f
$16 < S_f \leq 35$	16
$S_f > 35$	$S_f/2$

6.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

6.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES.

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos

de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

6.4. EQUILIBRADO DE CARGAS.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

6.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

Tensión nominal instalación	Tensión ensayo corriente continua(V)	Resistencia de aislamiento(MΩ)
MBTS o MBTP	250	$\geq 0,25$
≤ 500 V	500	$\geq 0,50$
> 500 V	1000	$\geq 1,00$

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de $2U + 1000$ V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

6.6. CONEXIONES.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes.

6.7. SISTEMAS DE INSTALACION.

6.7.1. Prescripciones Generales.

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.

6.7.2. Conductores aislados bajo tubos protectores.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros

sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

6.7.3. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes.

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 KV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.

6.7.4. Conductores aislados enterrados.

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

6.7.5. Conductores aislados directamente empotrados en estructuras.

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5°C y 90°C respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

6.7.6. Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.

Las paredes que separan un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarneidos y decoraciones.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

6.7.7. Conductores aislados bajo canales protectoras.

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

6.7.8. Conductores aislados bajo molduras.

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorrientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm² serán, como mínimo, de 6 mm.

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo.
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o sistemas equivalentes.
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.

6.7.9. Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas.

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.

7. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES.

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles.

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia.
- Cortocircuitos.
- Descargas eléctricas atmosféricas.

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar.

La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión.

8. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES.

8.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES.

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos.

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación.

Categoría I

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico.

Categoría II

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares).

Categoría III

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores,

máquinas industriales, etc.

Categoría IV

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc).

8.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES.

Se pueden presentar dos situaciones diferentes:

- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias.
- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados.

También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.).

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación.

8.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN.

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría.

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante:

- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable.
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada.

9. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

9.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.

Protección por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

9.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

$$Ra \times Ia \leq U$$

donde:

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

9.3. TABLA DE CIRCUITOS

Distribución de los cables:

CUADRO GENERAL	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Trif. Cu 4 mm ² +TT	Clima 1, Clima 2, Clima 3
Trif. Cu 10 mm ² +TT	Cocina
Trif. Cu 16 mm ² +TT	Planta B Centro, Planta 1 Dcha, Planta 2 Izq, Planta 2 Centro, Lavandería
Trif. Cu 25 mm ² +TT	Planta 1 Centro, Planta 2 Dcha, Ascensor 1, Ascensor 2
Trif. Cu 35 mm ² +TT	Planta B Dcha
Trif. Cu 50 mm ² +TT	Planta B Izq, Planta 1 Izq



CUADRO GENERAL GRUPO	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 16 mm ² +TT	Quirófano 1, Quirófano 2
Trif. Cu 1,5 mm ² +TT	Planta B centro G, Planta 1 centro G, Planta 2 centro G
Trif. Cu 2,5 mm ² +TT	Grupo AF, Trafo quirófano 1, Trafo quirófano 2, Telecomunicaciones
Trif. Cu 10 mm ² +TT	Grupo incendios,
Trif. Cu 25 mm ² +TT	Ascensor 3

CUADRO PLANTA B IZQUIERDA	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm ² +TT	LC1, LEMC1, LC2, LEMC2, LC3, LEMC3, LC4, LEMC4, LC5, LEMC5, LC6, LEMC6, LC7, LEMC7, LC8, LEMC8, LC9, LEMC9, LC10, LEMC10, LPE1, LEMPE1, LPE2, LEMPE2, LPE3, LEMPE3, LS1, LEMS1, LF, LEMF, LA1, LEMA1
Mono. Cu 2.5 mm ² +TT	TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC6, TC7, TC8, TC9, TC10, TPE2, TPE3, TS1, TF, TA1
Mono. Cu 4 mm ² +TT	TPE1
Mono. Cu 2,5 mm ²	Servicios1
Mono. Cu 4 mm ²	Consulta1, Consulta2, Consulta3, Consulta4, Consulta5, Consulta6, Consulta7, Consulta8, Consulta9, Consulta10, Prueba esfuerzo1, Prueba esfuerzo2, Prueba esfuerzo3, Farmacia, Archivo clínico

CUADRO PLANTA B DERECHA	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm ² +TT	LD, LEMD, LO1, LEMO1, LO2, LEMO2, LO3, LEMO3, LO4, LEMO4, LO5, LEMO5, LO6, LEMO6, LO7, LEMO7, LSJ, LEMSJ, LS2, LEMS2, LA2, LEMA2, LAT1, LAT2, LATC
Mono. Cu 2.5 mm ² +TT	TD, TO1, TO3, TO4, TO5, TO6, TO7, TSJ, TS2, TA2, TAT1
Mono. Cu 4 mm ² +TT	TO2, TAT2

Mono. Cu 1,5 mm2	Area de tabajo1
Mono. Cu 2,5 mm2	Servicios2
Mono. Cu 4 mm2	Direccion, Oficina1, Oficina2, Oficina3, Oficina4, Oficina5, Oficina6, Oficina7, Sala Juntas, Archivo fotocopias
Mono. Cu 6 mm2	Area de trabajo2

CUADRO PLANTA B CENTRO	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	LCM, LEMCM, LCH, LEMCH, LAB1, LEMAB1, LP1B.DCHA, LSH1, LEMSH1, LM1, LEMSM1
Mono. Cu 2.5 mm2+TT	TCM, TCH, TABD1, LP1.IZQ, LP1A.DCHA, LP1.C, TSH1, TSHM1
Mono. Cu 4 mm2+TT	TCP1.1
Mono. Cu 6 mm2+TT	TCP1.2
Mono. Cu 2,5 mm2	Aseo Basura 1, SH1, SM1
Mono. Cu 4 mm2	Cuarto de maquinas, Cuarto hidraulica
Mono. Cu 6 mm2	Pasillos Ilu 1, Pasillos TC 1

CUADRO PLANTA 1 IZQUIERDA	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	LEAB, LEMEAB, LJR, LEMJR, LDR, LEMDR, LRT, LEMRT, LUO, LEMUO, LS3, LEMS3, LLC, LEMLC, LTM, LEMTM, LJ, LEMJ, LA3, LEMA3, LS4, LEMS4, LA4, LEMA4
Mono. Cu 2.5 mm2+TT	TJR, TDR, TRT, TUO, TS3, TLC, TTM, TJ, TA3, TS4, TA4
Mono. Cu 4 mm2+TT	TEAB
Trif. Cu 10 mm2+TT	RAYOS X
Mono. Cu 2,5 mm2	Jefatura Reposo, Ultrasonidos Cto osc., Servicios3, Toma muestra, Jefatura, Servicios4
Mono. Cu 4 mm2	Entrega alm. Bdga, Donacion Reconoci., RayosX Tecnicos, Laboratorio Cult., Archivo 3, Archivo 4,

CUADRO PLANTA 1 DERECHA	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	LVH1, LEMVH1, LVM1, LEMVM1, LZH1, LZH2, LEMZH, LDB, LEMDB, LM1.2, LEMM1.2, LM3.4, LEMM3.4, LFI, LEMFI
Mono. Cu 2.5 mm2+TT	TVH1, TVM1, TDB, TM1.2, TM3.4, TFI
Mono. Cu 1,5 mm2	Zona humeda
Mono. Cu 2,5 mm2	Descanso Bdga, Mesoterapia 1y2, Mesoterapia 3y4
Mono. Cu 4 mm2	Vestuario hombre1, Vestuario mujeres1, Fisio

CUADRO PLANTA 1 CENTRO	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	LLA1, LLA2, LLA3, LLA4, LABD2, LEMABD1, LP2A.C, LP2B.IZQ, LP2B.C, LSH2, LEMSH2, LSM2, LEMSM2, LSF1.A, LEMSF, LSF1.B
Mono. Cu 2.5 mm2+TT	TABD2, LP2A.IZQ, LP2A.DCHA, LP2B.DCHA, TSH2, TSM2, LSF2.A, LSF3.A, LSF2.B, LSF3.B
Mono. Cu 4 mm2+TT	TCP2.1, TDF1, TSF2, TDF4
Mono. Cu 6 mm2+TT	TCP2.2, TSF3
Mono. Cu 1,5 mm2	LavanderiaAlmacen
Mono. Cu 2,5 mm2	Aseo Basura 2, SH2, SM2
Mono. Cu 4 mm2	Pasillos 2.A, Pasillos 2.B, Salon fisio.A, Salon fisio.B
Mono. Cu 6 mm2	Salon fisio TC1, Salon fisio TC2
Mono. Cu 10 mm2	Pasillos TC 2

CUADRO PLANTA 2 IZQUIERDA	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	LEMT, LEE1, LEE2, LRDE, LEMRDE, LTI, LEMTI, LPO,



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

	LEMPO, LDeR, LEMDeR, LRCO, LEMRCO
Mono. Cu 2.5 mm2+TT	LT, TEE, TRDE, TPO, TDeR
Mono. Cu 4 mm2+TT	TT, TTI, TRCO
Mono. Cu 2,5 mm2	Post-operatorio
Mono. Cu 4 mm2	Transfer, EstacionEnfermeras, ReciboDesinfEntrg, Terapia Intensiva, DesinfeccionRapida, RayosX Cto Ocuro

CUADRO PLANTA 2 DERECHA	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	LVH2, LEMVH2, LVM2, LEMVM2, LDes, LEMDes, LAA, LEMAA, LH1, LEMH1, LH2, LEMH2, LH3, LEMH3, LH4, LEMH4, LH5, LEMH5, LH6, LEMH6
Mono. Cu 2.5 mm2+TT	TVH2, TVM2, TDes, TH1, TH2, TH3, TH4, TH5, TH6
Mono. Cu 4 mm2+TT	TAA
Mono. Cu 4 mm2	VestuarioHombres2, VestuarioMujeres2, Descanso, Habitación1, Habitación2, Habitación3, Habitación4, Habitación5, Habitación6
Mono. Cu 6 mm2	Amacen Archivo

CUADRO PLANTA 2 CENTRO	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	LCom1, LCom2, LCom3, LABD3, LEMABD3, LSH3, LEMSH3, LSM3, LEMSM3
Mono. Cu 2.5 mm2+TT	TCom1, TCom2, TABD3, LP34.IZQ, LP3A.C, LP3B.IZQ, LP3.DCHA, LP3.C, TSH3, TSM3
Mono. Cu 6 mm2+TT	TCP3.1, TCP3.2
Mono. Cu 2,5 mm2	Comedor, Aseo Basura 3, SH3, SM3
Mono. Cu 4 mm2	Pasillos 3.A, Pasillos 3.B
Mono. Cu 6 mm2	Comedor TC,
Mono. Cu 10 mm2	Pasillos TC 3

CUADRO ASCENSOR 1	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	Entreplanta1, Cabina1
Mono. Cu 1.5 mm2	Ilu Ascensor1
Trif. Cu 25 mm2+TT	MotorASC1

CUADRO ASCENSOR 2	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	Entreplanta2, Cabina2
Mono. Cu 1.5 mm2	Ilu Ascensor2
Trif. Cu 25 mm2+TT	MotorASC2

CUADRO COCINA	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	LCoc1, LCoc2, LCoc3
Mono. Cu 2.5 mm2+TT	Camara1, Camara2, Electro.gas, Termo ACS, TCoc1, TCoc2
Mono. Cu 4 mm2+TT	Lavavajillas
Mono. Cu 1,5 mm2	Ilu Cocina,
Mono. Cu 2,5 mm2	Camaras, Gas y termo
Mono. Cu 6 mm2	TC Cocina
Trif. Cu 4 mm2	Maquinas Cocina

CUADRO LAVANDERIA	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 2.5 mm2+TT	TC lavanderia1, TC lavanderia2
Trif. Cu 2,5 mm2+TT	Secadora1, Secadora2



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

Trif. Cu 4 mm2+TT	Lavadora1, Lavadora2
Mono. Cu 6 mm2	TC lavanderia
Trif. Cu 2,5 mm2	Secadoras
Trif. Cu 6 mm2	Lavadoras

CUADRO PLANTA B CENTRO GRUPO	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	LP1.IQZ.G, LP1.DCHA.G, LP1.C.G, LEMP1
Mono. Cu 1,5 mm2	Pasillos ilu 1 G

CUADRO PLANTA 1 CENTRO GRUPO	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	LP2.IQZ.G, LP2.DCHA.G, LP2.C.G, LEMP2
Mono. Cu 1,5 mm2	Pasillos ilu 2 G

CUADRO PLANTA 2 CENTRO GRUPO	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1.5 mm2+TT	LP3.IQZ.G, LP3.DCHA.G, LP3.C.G, LEMP3
Mono. Cu 1,5 mm2	Pasillos ilu 3 G

CUADRO QUIROFANO 1	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 1,5 mm2+TT	Ilu quirófano 1.A, Ilu quirófano 1.B, Lámpara operacion1, Lem quirofano1
Mono. Cu 2,5 mm2+TT	Circuito mesa 1
Mono. Cu 4 mm2+TT	TC quirofano1

CUADRO ASCENSOR 3	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

Mono. Cu 1.5 mm ² +TT	Entreplanta3, Cabina3
Mono. Cu 1.5 mm ²	Ilu Ascensor3
Trif. Cu 25 mm ² +TT	MotorASC3

CUADRO TELECOMUNICACIONES	
TIPO DE CABLE	LÍNEAS
Mono. Cu 2,5 mm ² +TT	RITI, RITS

Cuadros de distribución: dispositivo

CUADRO GENERAL		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA (IGA) VIGI	4x1000A	1
PIA	4x160A	2
PIA	4x125A	1
PIA	4x100A	1
PIA	4x80A	3
PIA	4x63A	5
PIA	4x45A	1
PIA	4x25A	3
Int. Aut. Dif	4x25A 30mA	3

CUADRO GENERAL GRUPO		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA (IGA) VIGI	4x250A	1
PIA	4x80A	1
PIA	4x45A	1
PIA	4x20A	1



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

PIA	4x16A	2
PIA	4x10A	2
Int. Aut. Dif	4x63A 30mA	1
Int. Aut. Dif	4x25A 30mA	1

CUADRO DE DISTRIBUCION PLANTA B IZQUIERDA		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x160A	1
PIA	2x16A	32
PIA	2x10A	16
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	16

CUADRO DE DISTRIBUCION PLANTA B DERECHA		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x125A	1
PIA	2x16A	25
PIA	2x10A	13
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	13

CUADRO DE DISTRIBUCION PLANTA B CENTRO		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x63A	1
PIA	2x16A	7
PIA	2x10A	14
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	7

CUADRO DE DISTRIBUCION PLANTA 1 IZQUIERDA		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x160A	1
PIA	4x40A	1
PIA	2x16A	12
PIA	2x10A	24
Int. Aut. Dif	4x40A 30mA	1
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	12

CUADRO DE DISTRIBUCION PLANTA 1 DERECHA		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x63A	1
PIA	2x16A	7
PIA	2x10A	14
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	7

CUADRO DE DISTRIBUCION PLANTA 1 CENTRO		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x100A	1
PIA	2x16A	9
PIA	2x10A	22
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	11



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

CUADRO DE DISTRIBUCION PLANTA 2 IZQUIERDA		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x63A	1
PIA	2x25A	1
PIA	2x16A	6
PIA	2x10A	14
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	7

CUADRO DE DISTRIBUCION PLANTA 2 DERECHA		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x80A	1
PIA	2x16A	10
PIA	2x10A	20
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	10

CUADRO DE DISTRIBUCION PLANTA 2 CENTRO		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x63A	1
PIA	2x16A	7
PIA	2x10A	15
Int. Aut. Dif	2x25A 30mA	1
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	7

CUADRO DE DISTRIBUCION ASCENSOR 1		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA (IGA) VIGI	4x80A	1



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

PIA	4x80A	1
PIA	2x10A	3
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	1

CUADRO DE DISTRIBUCION ASCENSOR 2		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA (IGA) VIGI	4x80A	1
PIA	4x80A	1
PIA	2x10A	3
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	1

CUADRO DE DISTRIBUCION COCINA		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x45A	1
PIA	4x16A	2
PIA	2x25A	1
PIA	2x16A	6
PIA	2x10A	3
Int. Aut. Dif	4x40A 300mA	1
Int. Aut. Dif	2x40A 300mA	2
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	2

CUADRO DE DISTRIBUCION LAVANDERIA		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x63A	1
PIA	4x20A	2



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

PIA	4x16A	2
PIA	2x16A	2
Int. Aut. Dif	4x40A 30mA	2
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	1

CUADRO DE DISTRIBUCION PLANTA B CENTRO GRUPO		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	2x10A	5
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	1

CUADRO DE DISTRIBUCION PLANTA 1 CENTRO GRUPO		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	2x10A	5
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	1

CUADRO DE DISTRIBUCION PLANTA 2 CENTRO GRUPO		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	2x16A	1
PIA	2x10A	4
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	1

CUADRO DE DISTRIBUCION QUIROFANO 1		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x50A	1
PIA	2x16A	2
PIA	2x10A	4



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

Int. Aut. Dif	2x63A 300mA	1
---------------	-------------	---

CUADRO DE DISTRIBUCION QUIROFANO 2		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	4x50A	1
PIA	2x16A	2
PIA	2x10A	4
Int. Aut. Dif	2x63A 300mA	1

CUADRO DE DISTRIBUCION ASCENSOR 3		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA (IGA) VIGI	4x80A	1
PIA	4x80A	1
PIA	2x10A	2
Int. Aut. Dif	2x40A 30mA	1

CUADRO DE DISTRIBUCION ASCENSOR 1		
DISPOSITIVO		CANTIDADES
PIA	2x20A	3

10. PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial

peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitudes térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas.
- Contemplan los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.

10.1. UNIONES A TIERRA.

Tomas de tierra.

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.

Conductores de tierra.

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.

<u>Tipo</u>	<u>Protegido mecánicamente</u>	<u>No protegido mecánicamente</u>
Protegido contra la corrosión	Igual a conductores protección apdo. 7.7.1	16 mm ² Cu 16 mm ² Acero Galvanizado
No protegido contra la corrosión	25 mm ² Cu 50 mm ² Hierro	25 mm ² Cu 50 mm ² Hierro

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de protección.

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

<u>Sección conductores fase (mm²)</u>	<u>Sección conductores protección (mm²)</u>
Sf ≤ 16	Sf
16 < S f ≤ 35	16
Sf > 35	Sf/2

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:

- 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

Como conductores de protección pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos,
o
- conductores separados desnudos o aislados.

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.



10.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD.

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre.

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos.

10.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA.

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demás casos.

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad.

10.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES.

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.

10.5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACION Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION.

Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:

- a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser calculada.

c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior de los mismos, está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización.

Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto ($Vd = Id \times Rt$) sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada.

10.6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.

11. RECEPTORES DE ALUMBRADO.

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

ALUMBRADO	CANTIDAD
REGLETA DE SUPERFICIE 1x36W	16
REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W	400
LUMINARIA ESTANCA 2x36W	58
REGLETA DE SUPERFICIE 3x36W	63
DLIGHT INTERIOR 2x26W ELECTRONICO	491
FOCO BASE ALOGENO 18W	65
LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA	143

12. RECEPTORES A MOTOR.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la

intensidad a plena carga de todos los demás.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasesen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5

De 1,50 kW a 5 kW: 3,0

De 5 kW a 15 kW: 2

Más de 15 kW: 1,5

TIPO DE BASE	CANTIDAD
BASE ENCHUFE SCHUCO	492
BASE SUP. IP447 16A. 3P+TT	10

13. RESUMEN PRESUPUESTO.

Capítulo	Importe
Capítulo 1 Instalaciones de enlace	10.348,36
Capítulo 2 Cuadros de distribución	41.138,99
Capítulo 3 Líneas de distribución	107.135,17
Capítulo 4 Receptores y mecanismos	145.233,69
Capítulo 5 Otros	26.498,88
Presupuesto de ejecución material	330.355,09
13% de gastos generales	42.946,16
6% de beneficio industrial	19.821,31
Suma	393.122,56
16% IVA	82.555,74
Presupuesto de ejecución por contrata	475.678,30

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.

14. CONCLUSIÓN.

Con el presente documento queda planteado el proyecto de la instalación eléctrica de una CLINICA DEPORTIVA, quedando dicho documento a disposición del cliente para cualquier consulta o modificación.

Zaragoza, Junio 2017

Carlos Artal Ansón

B. ANEXO DE CALCULOS

1. FÓRMULAS

Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifásico

$$I = P_c / 1,732 \times U \times \cos j \times R = \text{amp (A)}$$

$$e = (L \times P_c / k \times U \times n \times S \times R) + (L \times P_c \times X_u \times \sin j / 1000 \times U \times n \times R \times \cos j) = \text{voltios (V)}$$

Sistema Monofásico:

$$I = P_c / U \times \cos j \times R = \text{amp (A)}$$

$$e = (2 \times L \times P_c / k \times U \times n \times S \times R) + (2 \times L \times P_c \times X_u \times \sin j / 1000 \times U \times n \times R \times \cos j) = \text{voltios (V)}$$

En donde:

P_c = Potencia de Cálculo en Watos.

L = Longitud de Cálculo en metros.

e = Caída de tensión en Voltios.

K = Conductividad.

I = Intensidad en Amperios.

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).

S = Sección del conductor en mm^2 .

$\cos j$ = Coseno de fi. Factor de potencia.

R = Rendimiento. (Para líneas motor).

n = N° de conductores por fase.

X_u = Reactancia por unidad de longitud en mW/m .

2. FÓRMULA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

$$K = 1/r$$

$$r = r_{20} [1 + a (T - 20)]$$

$$T = T_0 + [(T_{\max} - T_0) (I/I_{\max})^2]$$

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T .

r = Resistividad del conductor a la temperatura T .

r_{20} = Resistividad del conductor a 20°C .

$Cu = 0.018$

$Al = 0.029$

a = Coeficiente de temperatura:

$Cu = 0.00392$

$Al = 0.00403$

T = Temperatura del conductor ($^\circ\text{C}$).

T_0 = Temperatura ambiente ($^\circ\text{C}$):

Cables enterrados = 25°C

Cables al aire = 40°C

T_{\max} = Temperatura máxima admisible del conductor ($^\circ\text{C}$):

XLPE, EPR = 90°C

PVC = 70°C

I = Intensidad prevista por el conductor (A).



I_{max} = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

3. FÓRMULAS SOBRECARGAS

$I_b \leq I_n \leq I_z$
 $I_2 \leq 1,45 I_z$

Donde:

I_b : intensidad utilizada en el circuito.

I_z : intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523.

I_n : intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, I_n es la intensidad de regulación escogida.

I_2 : intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I_2 se toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 I_n como máximo).

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 I_n).

4. FÓRMULAS COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA

$$\cos\phi = P/\sqrt{P^2+Q^2}.$$

$$\tan\phi = Q/P.$$

$$Q_c = P_x(\tan\phi_1 - \tan\phi_2).$$

$$C = Q_c \times 1000 / U^2 x_w; \text{ (Monofásico - Trifásico conexión estrella).}$$

$$C = Q_c \times 1000 / 3 \times U^2 x_w; \text{ (Trifásico conexión triángulo).}$$

Siendo:

P = Potencia activa instalación (kW).

Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).

Q_c = Potencia reactiva a compensar (kVAr).

ϕ_1 = Ángulo de desfase de la instalación sin compensar.

ϕ_2 = Ángulo de desfase que se quiere conseguir.

U = Tensión compuesta (V).

$w = 2\pi f$; $f = 50$ Hz.

C = Capacidad condensadores (F); $c \times 1000000(\mu F)$.

5. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Planta B Izq	68609 W
Planta B Dcha	54981 W
Planta B Centro	30719 W
Planta 1 Izq	64394 W
Planta 1 Dcha	26808 W
Planta 1 Centro	43978.99 W
Planta 2 Izq.	31146 W
Planta 2 Dcha	42310 W



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Planta 2 Centro	30485 W
Clima 1	9500 W
Clima 2	9500 W
Clima 3	9500 W
Ascensor 1	29554 W
Ascensor 2	29554 W
Cocina	20264 W
Lavanderia	32560 W
Grupo incendios	18400 W
Grupo AF	4416 W
Planta B centro G	1341.66 W
Planta 1 centro G	1468.99 W
Planta 2 centro G	1215 W
Trafo quirófano 1	8000 W
Trafo quirófano 2	8000 W
Ascensor 3	29554 W
Telecomunicaciones	8000 W
TOTAL....	614258.69 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 62542.64
- Potencia Instalada Fuerza (W): 551716
- Potencia Máxima Admisible (W): 460019.22

Cálculo de la ACOMETIDA

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 34 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 614258.69 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
$$29500 \times 1.25 + 422934.84 = 459809.84 \text{ W. (Coef. de Simult.: 0.7)}$$

$$I = 459809.84 / 1,732 \times 400 \times 0.8 = 829.62 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 3(3x185/95)mm²Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 900 A. según ITC-BT-07

Diámetro exterior tubo: 3(180) mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 80.23

$$e(\text{parcial}) = 34 \times 459809.84 / 27.75 \times 400 \times 3 \times 185 = 2.54 \text{ V.} = 0.63 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 0.63\% \text{ ADMIS (2\% MAX.)}$$

Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: F-Unip.o Mult.Sopores
- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 614258.69 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
$$29500 \times 1.25 + 422934.84 = 459809.84 \text{ W. (Coef. de Simult.: 0.7)}$$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=459809.84/1,732 \times 400 \times 0.8=829.62 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 3(4x185+TTx95)mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 1245 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 62.2

$$e(\text{parcial})=2 \times 459809.84/47.67 \times 400 \times 3 \times 185=0.09 \text{ V.}=0.02 \text{ %}$$

e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

Fusibles Int. 1000 A.

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: F-Unip.o Mult.Sopores

- Longitud: 3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 614258.69 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):

$$29500 \times 1.25 + 422934.84 = 459809.84 \text{ W.} (\text{Coef. de Simult.: 0.7})$$

$$I=459809.84/1,732 \times 400 \times 0.8=829.62 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2(4x185+TTx95)mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 830 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 89.95

$$e(\text{parcial})=3 \times 459809.84/43.6 \times 400 \times 2 \times 185=0.21 \text{ V.}=0.05 \text{ %}$$

e(total)=0.08% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 1000 A. Térmico reg. Int.Reg.: 830 A.

Protección diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 500 mA.

Cálculo de la Línea: Grupo electrogeno

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Sopores

- Longitud: 60 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia activa: 83.1 kW.

- Potencia aparente generador: 110 kVA.

$$I= Cg \times Sg \times 1000 / (1.732 \times U) = 1.25 \times 110 \times 1000 / (1,732 \times 400) = 198.47 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Tetrapolares 4x70+TTx35mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 214 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Temperatura cable (°C): 83.01
 $e(\text{parcial})=60 \times 88000 / 44.55 \times 400 \times 70 = 4.23 \text{ V.} = 1.06 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.06\% \text{ ADMIS (1.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 206 A.

Protección diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA.

Contactor:

Contactor Tripolar In: 250 A.

Contactor Tripolar In: 250 A.

Cálculo de la Línea: Planta B Izq

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20.92 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 68609 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
72065 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=72065/1,732 \times 400 \times 0.8 = 130.02 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x50+TTx25mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 145 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 80.21

$e(\text{parcial})=20.92 \times 72065 / 44.95 \times 400 \times 50 = 1.68 \text{ V.} = 0.42 \text{ \%}$

$e(\text{total})=0.49\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 138 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 138 A.

6. SUBCUADRO Planta B Izq

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

LC1	432 W
LEMC1	9 W
TC1	3680 W
LC2	432 W
LEMC2	9 W
TC2	3680 W
LC3	432 W
LEMC3	9 W



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

TC3	3680 W
LC4	432 W
LEMC4	9 W
TC4	3680 W
LC5	432 W
LEMC5	9 W
TC5	3680 W
LC6	432 W
LEMC6	9 W
TC6	3680 W
LC7	432 W
LEMC7	9 W
TC7	3680 W
LC8	432 W
LEMC8	9 W
TC8	3680 W
LC9	432 W
LEMC9	9 W
TC9	3680 W
LC10	432 W
LEMC10	9 W
TC10	3680 W
LPE1	1040 W
LEMPE1	18 W
TPE1	3680 W
LPE2	1040 W
LEMPE2	18 W
TPE2	3680 W
LPE3	676 W
LEMPE3	18 W
TPE3	3680 W
LS1	176 W
LEMS1	18 W
TS1	3680 W
LF	936 W
LEMF	9 W
TF	3680 W
LA1	1352 W
LEMA1	18 W
TA1	3680 W
TOTAL....	68609 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 9729
- Potencia Instalada Fuerza (W): 58880

Cálculo de la Línea: Consulta1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=4466.6/230 \times 0.8 = 24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4466.6 / 48.29 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \%$$

e(total)=0.52% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LC1

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 19.65 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 432 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$432 \times 1.8 = 777.6 \text{ W.}$$

$$I=777.6/230 \times 1=3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 19.65 \times 777.6 / 51.23 \times 230 \times 1.5 = 1.73 \text{ V.} = 0.75 \%$$

e(total)=1.27% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMC1

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 16.44 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$9 \text{ W.}$$

$$I=9/230 \times 1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$e(\text{parcial})=2x16.44x9/51.52x230x1.5=0.02 \text{ V.}=0.01 \%$
 $e(\text{total})=0.53\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TC1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 19.57 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial})=2x19.57x3680/48.45x230x2.5=5.17 \text{ V.}=2.25 \%$
 $e(\text{total})=2.77\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Consulta2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$I=4466.6/230x0.8=24.27 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 58.4
 $e(\text{parcial})=2x0.3x4466.6/48.29x230x4=0.06 \text{ V.}=0.03 \%$
 $e(\text{total})=0.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LC2



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25.02 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $432 \times 1.8 = 777.6$ W.

$$I = 777.6 / 230 \times 1 = 3.38$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 25.02 \times 777.6 / 51.23 \times 230 \times 1.5 = 2.2$$
 V. = 0.96 %

$$e(\text{total}) = 1.48\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMC2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 21.96 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 21.96 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.02$$
 V. = 0.01 %

$$e(\text{total}) = 0.53\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TC2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25.05 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 25.05 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 6.62 \text{ V.} = 2.88 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 3.4\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Consulta3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 4466.6 / 230 \times 0.8 = 24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4466.6 / 48.29 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 0.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LC3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30.12 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
432x1.8=777.6 W.

$$I = 777.6 / 230 \times 1 = 3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 30.12 \times 777.6 / 51.23 \times 230 \times 1.5 = 2.65 \text{ V.} = 1.15 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 1.67\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMC3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23.15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 23.15 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.02 \text{ V.} = 0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 0.53\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TC3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 3.13 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 3.13 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 0.83 \text{ V.} = 0.36 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 0.88\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Consulta4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4466.6/230x0.8=24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4

$$e(\text{parcial})=2x0.3x4466.6/48.29x230x4=0.06 \text{ V.}=0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LC4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35.95 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
432x1.8=777.6 W.

$$I=777.6/230x1=3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52

$$e(\text{parcial})=2x35.95x777.6/51.23x230x1.5=3.16 \text{ V.}=1.38 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.9\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMC4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x33x9/51.52x230x1.5=0.03 \text{ V.}=0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.54\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TC4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 36.04 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2x36.04x3680/48.45x230x2.5=9.52 \text{ V.}=4.14 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=4.66\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Consulta5

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4466.6/230x0.8=24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4

$$e(\text{parcial})=2x0.3x4466.6/48.29x230x4=0.06 \text{ V.}=0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LC5



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 41.21 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $432 \times 1.8 = 777.6$ W.

$$I = 777.6 / 230 \times 1 = 3.38$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 41.21 \times 777.6 / 51.23 \times 230 \times 1.5 = 3.63$$
 V. = 1.58 %

$$e(\text{total}) = 2.1\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMC5

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 39.29 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 39.29 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04$$
 V. = 0.02 %

$$e(\text{total}) = 0.54\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TC5

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 41.62 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 41.62 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 11 \text{ V.} = 4.78 \%$
 $e(\text{total}) = 5.3\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Consulta6

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 4466.6 / 230 \times 0.8 = 24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4466.6 / 48.29 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \%$
 $e(\text{total}) = 0.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LC6

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 44.99 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
432x1.8=777.6 W.

$$I = 777.6 / 230 \times 1 = 3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 44.99 \times 777.6 / 51.23 \times 230 \times 1.5 = 3.96 \text{ V.} = 1.72 \%$
 $e(\text{total}) = 2.24\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMC6

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 41.78 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 41.78 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 0.54\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TC6

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 44.55 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 44.55 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 11.77 \text{ V.} = 5.12 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 5.64\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Consulta7

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4466.6/230x0.8=24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4

$$e(\text{parcial})=2x0.3x4466.6/48.29x230x4=0.06 \text{ V.}=0.03 \text{ %}$$

e(total)=0.52% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LC7

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 39.66 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
432x1.8=777.6 W.

$$I=777.6/230x1=3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52

$$e(\text{parcial})=2x39.66x777.6/51.23x230x1.5=3.49 \text{ V.}=1.52 \text{ %}$$

e(total)=2.04% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMC7

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40.69 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 40.69 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \%$
 $e(\text{total}) = 0.54\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TC7

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 38.77 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 38.77 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 10.24 \text{ V.} = 4.45 \%$
 $e(\text{total}) = 4.97\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Consulta8

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 4466.6 / 230 \times 0.8 = 24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4466.6 / 48.29 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \%$
 $e(\text{total}) = 0.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LC8



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33.91 m; Cos j: 1; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $432 \times 1.8 = 777.6$ W.

$$I = 777.6 / 230 \times 1 = 3.38$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 33.91 \times 777.6 / 51.23 \times 230 \times 1.5 = 2.98$ V. = 1.3 %
 $e(\text{total}) = 1.82\%$ ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMC8

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30.69 m; Cos j: 1; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 30.69 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.03$ V. = 0.01 %
 $e(\text{total}) = 0.53\%$ ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TC8

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33.54 m; Cos j: 1; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2 \times 33.54 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 8.86 \text{ V.} = 3.85 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=4.37\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Consulta9

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 4121 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4466.6/230 \times 0.8=24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4466.6 / 48.29 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LC9

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 28.72 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 432 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
432x1.8=777.6 W.

$$I=777.6/230 \times 1=3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Temperatura cable (°C): 41.52
 $e(\text{parcial})=2x28.72x777.6/51.23x230x1.5=2.53 \text{ V.}=1.1 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.62\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMC9

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 29.51 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2x29.51x9/51.52x230x1.5=0.03 \text{ V.}=0.01 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=0.53\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TC9

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 27.68 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial})=2x27.68x3680/48.45x230x2.5=7.31 \text{ V.}=3.18 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=3.7\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Consulta10



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4466.6/230 \times 0.8 = 24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4466.6 / 48.29 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \%$$

e(total)=0.52% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LC10

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23.24 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
432x1.8=777.6 W.

$$I=777.6/230 \times 1 = 3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 23.24 \times 777.6 / 51.23 \times 230 \times 1.5 = 2.04 \text{ V.} = 0.89 \%$$

e(total)=1.41% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMC10

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23.97 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 23.97 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.02 \text{ V.} = 0.01 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 0.53\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TC10

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 22.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 22.3 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 5.89 \text{ V.} = 2.56 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 3.08\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Prueba esfuerzo 1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4738 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4738 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 4738 / 230 \times 0.8 = 25.75 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 60.7
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4738 / 47.91 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 0.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LPE1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 59.17 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1040 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1040 W.

$$I=1040/230 \times 1=4.52 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.73

$$e(\text{parcial})=2 \times 59.17 \times 1040 / 51.01 \times 230 \times 1.5 = 6.99 \text{ V.} = 3.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=3.56\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMPE1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 55.77 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I=18/230 \times 1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2 \times 55.77 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.11 \text{ V.} = 0.05 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.57\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TPE1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 52.67 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 50.53

$$e(\text{parcial})=2 \times 52.67 \times 3680 / 49.62 \times 230 \times 4=8.49 \text{ V.}=3.69 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=4.21\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Prueba esfuerzo 2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4738 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4738 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4738/230 \times 0.8=25.75 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 60.7

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4738 / 47.91 \times 230 \times 4=0.06 \text{ V.}=0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LPE2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 53.86 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1040 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1040 W.

$$I=1040/230 \times 1=4.52 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Temperatura cable (°C): 42.73
 $e(\text{parcial})=2x53.86x1040/51.01x230x1.5=6.37 \text{ V.}=2.77 \text{ %}$
 $e(\text{total})=3.29\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMPE2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50.11 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$I=18/230x1=0.08 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2x50.11x18/51.52x230x1.5=0.1 \text{ V.}=0.04 \text{ %}$
 $e(\text{total})=0.57\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TPE2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 47.05 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial})=2x47.05x3680/48.45x230x2.5=12.43 \text{ V.}=5.4 \text{ %}$
 $e(\text{total})=5.93\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Prueba esfuerzo 3



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4374 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4374 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4374/230 \times 0.8 = 23.77 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.64

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4374 / 48.41 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \%$$

$$e(\text{total}) = 0.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LPE3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 43.2 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 676 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
676 W.

$$I=676/230 \times 1 = 2.94 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.15

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 43.2 \times 676 / 51.3 \times 230 \times 1.5 = 3.3 \text{ V.} = 1.43 \%$$

$$e(\text{total}) = 1.95\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMPE3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 44.42 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=18/230 \times 1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2 \times 44.42 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.56\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TPE3

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 45.14 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2 \times 45.14 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 11.93 \text{ V.} = 5.19 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=5.71\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Servicios1

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3874 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3874 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=3874/230 \times 0.8=21.05 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 65.14

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 3874 / 47.2 \times 230 \times 2.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.53\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LS1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 48.22 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 176 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
176 W.

$$I=176/230 \times 1=0.77 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40.08
 $e(\text{parcial})=2 \times 48.22 \times 176 / 51.5 \times 230 \times 1.5 = 0.96 \text{ V.} = 0.42 \text{ %}$
 $e(\text{total})=0.95\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMS1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 47.83 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I=18/230 \times 1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2 \times 47.83 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.1 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$
 $e(\text{total})=0.57\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TS1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Longitud: 48.41 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 48.41 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 12.79 \text{ V.} = 5.56 \text{ %}$$

e(total)=6.09% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Farmacia

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4625 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4625 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4625/230 \times 0.8 = 25.14 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 59.72

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4625 / 48.07 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

e(total)=0.52% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LF

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 42.58 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 936 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
936 W.

$$I=936/230 \times 1 = 4.07 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.21

$e(\text{parcial}) = 2 \times 42.58 \times 936 / 51.11 \times 230 \times 1.5 = 4.52 \text{ V.} = 1.97 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 2.49\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMF

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 43.32 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial}) = 2 \times 43.32 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 0.54\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TF

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 36.05 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$e(\text{parcial}) = 2 \times 36.05 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 9.52 \text{ V.} = 4.14 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 4.66\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Cálculo de la Línea: Archivo clínico

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 5050 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5050 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=5050/230 \times 0.8 = 27.45 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 63.51

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 5050 / 47.46 \times 230 \times 4 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 0.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LA1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 42.57 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1352 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1352 W.

$$I=1352/230 \times 1 = 5.88 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 44.61

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 42.57 \times 1352 / 50.67 \times 230 \times 1.5 = 6.58 \text{ V.} = 2.86 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 3.39\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMA1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 42.29 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=18/230 \times 1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2 \times 42.29 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.56\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TA1

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 41.02 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2 \times 41.02 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 10.84 \text{ V.} = 4.71 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=5.24\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Planta B Dcha

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 29.77 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 54981 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$60219.4 \text{ W.} (\text{Coef. de Simult.: 1})$$

$$I=60219.4 / 1.732 \times 400 \times 0.8 = 108.65 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 KV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 119 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 81.68



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$e(\text{parcial})=29.77 \times 60219.4 / 44.74 \times 400 \times 35 = 2.86 \text{ V.} = 0.72 \%$
 $e(\text{total})=0.79\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 114 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 114 A.

7. SUBCUADRO Planta B Dcha

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

LD	666 W
LEMD	9 W
TD	3680 W
LO1	666 W
LEMO1	9 W
TO1	3680 W
LO2	666 W
LEMO2	9 W
TO2	3680 W
LO3	432 W
LEMO3	9 W
TO3	3680 W
LO4	432 W
LEMO4	9 W
TO4	3680 W
LO5	666 W
LEMO5	9 W
TO5	3680 W
LO6	432 W
LEMO6	9 W
TO6	3680 W
LO7	432 W
LEMO7	9 W
TO7	3680 W
LSJ	648 W
LEMSJ	18 W
TSJ	3680 W
LS2	144 W
LEMS2	18 W
TS2	3680 W
LA2	716 W
LEMA2	9 W
TA2	3680 W
LAT1	432 W
LAT2	432 W
LATC	260 W
TAT1	3680 W
TAT2	3680 W



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

TOTAL.... 54981 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 7141
- Potencia Instalada Fuerza (W): 47840

Cálculo de la Línea: Dirección

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 4355 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4873.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4873.4/230 \times 0.8=26.49 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 61.9

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4873.4 / 47.72 \times 230 \times 4 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LD

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 39.57 m; Cos j: 1; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 666 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
648x1.8+18=1184.4 W.

$$I=1184.4/230 \times 1=5.15 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 43.54

$$e(\text{parcial})=2 \times 39.57 \times 1184.4 / 50.86 \times 230 \times 1.5 = 5.34 \text{ V.} = 2.32 \text{ %}$$

e(total)=3.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMD

- Tensión de servicio: 230 V.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 36.72 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x36.72x9/51.52x230x1.5=0.04 \text{ V.}=0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.84\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TD

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 38.97 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2x38.97x3680/48.45x230x2.5=10.3 \text{ V.}=4.48 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=5.3\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Oficina1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4355 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4873.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4873.4/230x0.8=26.49 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 61.9

$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4873.4 / 47.72 \times 230 \times 4 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \%$

$e(\text{total})=0.82\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LO1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 48.69 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 666 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $648 \times 1.8 + 18 = 1184.4 \text{ W.}$

$$I=1184.4/230 \times 1=5.15 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 43.54

$e(\text{parcial})=2 \times 48.69 \times 1184.4 / 50.86 \times 230 \times 1.5 = 6.57 \text{ V.} = 2.86 \%$

$e(\text{total})=3.68\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMO1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 45.08 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 9 W.

$$I=9/230 \times 1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial})=2 \times 45.08 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.05 \text{ V.} = 0.02 \%$

$e(\text{total})=0.84\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TO1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 46.35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 46.35 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 12.25 \text{ V.} = 5.32 \text{ %}$$

e(total)=6.14% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Oficina2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4355 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4873.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4873.4/230 \times 0.8 = 26.49 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 61.9

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4873.4 / 47.72 \times 230 \times 4 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LO2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 56.13 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 666 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
648x1.8+18=1184.4 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=1184.4/230x1=5.15 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 43.54

$$e(\text{parcial})=2x56.13x1184.4/50.86x230x1.5=7.58 \text{ V.}=3.29 \text{ %}$$

e(total)=4.11% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMO2

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 46.03 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x46.03x9/51.52x230x1.5=0.05 \text{ V.}=0.02 \text{ %}$$

e(total)=0.84% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TO2

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 54.87 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 50.53



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$e(\text{parcial})=2x54.87x3680/49.62x230x4=8.85 \text{ V.}=3.85 \text{ %}$
 $e(\text{total})=4.67\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Oficina3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4466.6/230x0.8=24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4
 $e(\text{parcial})=2x0.3x4466.6/48.29x230x4=0.06 \text{ V.}=0.03 \text{ %}$
 $e(\text{total})=0.82\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LO3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 24.42 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
432x1.8=777.6 W.

$$I=777.6/230x1=3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52
 $e(\text{parcial})=2x24.42x777.6/51.23x230x1.5=2.15 \text{ V.}=0.93 \text{ %}$
 $e(\text{total})=1.75\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMO3

- Tensión de servicio: 230 V.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20.99 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x20.99x9/51.52x230x1.5=0.02 \text{ V.}=0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.83\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TO3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23.52 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2x23.52x3680/48.45x230x2.5=6.21 \text{ V.}=2.7 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=3.52\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Oficina4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4466.6/230x0.8=24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4466.6 / 48.29 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \%$

$e(\text{total}) = 0.82\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LO4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 28.28 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $432 \times 1.8 = 777.6 \text{ W.}$

$$I = 777.6 / 230 \times 1 = 3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52

$e(\text{parcial}) = 2 \times 28.28 \times 777.6 / 51.23 \times 230 \times 1.5 = 2.49 \text{ V.} = 1.08 \%$

$e(\text{total}) = 1.9\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMO4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 22.09 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial}) = 2 \times 22.09 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.02 \text{ V.} = 0.01 \%$

$e(\text{total}) = 0.83\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TO4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 27.31 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 27.31 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 7.22 \text{ V.} = 3.14 \text{ %}$$

e(total)=3.95% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Oficina5

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4355 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4873.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4873.4/230 \times 0.8 = 26.49 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 61.9

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4873.4 / 47.72 \times 230 \times 4 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LO5

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 36.08 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 666 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
648x1.8+18=1184.4 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=1184.4/230x1=5.15 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 43.54

$$e(\text{parcial})=2x36.08x1184.4/50.86x230x1.5=4.87 \text{ V.}=2.12 \text{ %}$$

e(total)=2.94% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMO5

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 26.92 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x26.92x9/51.52x230x1.5=0.03 \text{ V.}=0.01 \text{ %}$$

e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TO5

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 36.42 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$e(\text{parcial})=2x36.42x3680/48.45x230x2.5=9.62 \text{ V.}=4.18 \%$
 $e(\text{total})=5\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Oficina6

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4466.6/230x0.8=24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4
 $e(\text{parcial})=2x0.3x4466.6/48.29x230x4=0.06 \text{ V.}=0.03 \%$
 $e(\text{total})=0.82\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LO6

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 42.98 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
432x1.8=777.6 W.

$$I=777.6/230x1=3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 41.52
 $e(\text{parcial})=2x42.98x777.6/51.23x230x1.5=3.78 \text{ V.}=1.64 \%$
 $e(\text{total})=2.46\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMO6

- Tensión de servicio: 230 V.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 39.47 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x39.47x9/51.52x230x1.5=0.04 \text{ V.}=0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.83\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TO6

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 42.04 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2x42.04x3680/48.45x230x2.5=11.11 \text{ V.}=4.83 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=5.65\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Oficina7

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4466.6/230x0.8=24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4

$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4466.6 / 48.29 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \%$

$e(\text{total})=0.82\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LO7

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 44.59 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $432 \times 1.8 = 777.6 \text{ W.}$

$$I=777.6/230 \times 1=3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52

$e(\text{parcial})=2 \times 44.59 \times 777.6 / 51.23 \times 230 \times 1.5 = 3.92 \text{ V.} = 1.71 \%$

$e(\text{total})=2.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEM07

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40.15 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 9 W.

$$I=9/230 \times 1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial})=2 \times 40.15 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \%$

$e(\text{total})=0.83\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TO7

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 45.92 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 45.92 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 12.13 \text{ V.} = 5.27 \text{ %}$$

e(total)=6.09% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Sala Juntas

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4346 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4864.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4864.4/230 \times 0.8 = 26.44 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 61.82

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4864.4 / 47.73 \times 230 \times 4 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LSJ

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 28.19 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 648 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
648x1.8=1166.4 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=1166.4/230x1=5.07 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 43.43

$$e(\text{parcial})=2x28.19x1166.4/50.88x230x1.5=3.75 \text{ V.}=1.63 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.45\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMSJ

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 21.82 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 18 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

18 W.

$$I=18/230x1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x21.82x18/51.52x230x1.5=0.04 \text{ V.}=0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.84\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TSJ

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 26.95 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$e(\text{parcial})=2x26.95x3680/48.45x230x2.5=7.12 \text{ V.}=3.1 \text{ \%}$$
$$e(\text{total})=3.92\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Servicios2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3842 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3957.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=3957.2/230x0.8=21.51 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 66.23
 $e(\text{parcial})=2x0.3x3957.2/47.03x230x2.5=0.09 \text{ V.}=0.04 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=0.83\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LS2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 29.26 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 144 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
144x1.8=259.2 W.

$$I=259.2/230x1=1.13 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40.17
 $e(\text{parcial})=2x29.26x259.2/51.48x230x1.5=0.85 \text{ V.}=0.37 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.2\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMS2

- Tensión de servicio: 230 V.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 26.6 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I=18/230 \times 1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2 \times 26.6 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5=0.05 \text{ V.}=0.02 \text{ %}$$

e(total)=0.85% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TS2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 26.8 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2 \times 26.8 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5=7.08 \text{ V.}=3.08 \text{ %}$$

e(total)=3.91% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Archivo fotocopias

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4405 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4862.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4862.6/230 \times 0.8=26.43 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 61.8

$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4862.6 / 47.73 \times 230 \times 4 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \%$

$e(\text{total})=0.82\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LA2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 36.91 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 716 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $572 \times 1.8 + 144 = 1173.6 \text{ W.}$

$$I=1173.6/230 \times 1=5.1 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 43.47

$e(\text{parcial})=2 \times 36.91 \times 1173.6 / 50.87 \times 230 \times 1.5 = 4.94 \text{ V.} = 2.15 \%$

$e(\text{total})=2.97\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMA2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 28.36 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 9 W.

$$I=9/230 \times 1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial})=2 \times 28.36 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.03 \text{ V.} = 0.01 \%$

$e(\text{total})=0.83\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TA2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35.24 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 35.24 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 9.31 \text{ V.} = 4.05 \text{ %}$$

e(total)=4.87% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Area de trabajo1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1124 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1815.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=1815.2/230 \times 0.8 = 9.87 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 50.72

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 1815.2 / 49.58 \times 230 \times 1.5 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LAT1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 49.35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
432x1.8=777.6 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=777.6/230x1=3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52

$$e(\text{parcial})=2x49.35x777.6/51.23x230x1.5=4.34 \text{ V.}=1.89 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.71\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LAT2

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 43.98 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 432 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$432x1.8=777.6 \text{ W.}$$

$$I=777.6/230x1=3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52

$$e(\text{parcial})=2x43.98x777.6/51.23x230x1.5=3.87 \text{ V.}=1.68 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.5\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LATC

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 47.16 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 260 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$260 \text{ W.}$$

$$I=260/230x1=1.13 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Temperatura cable (°C): 40.17
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 47.16 \times 260 / 51.48 \times 230 \times 1.5 = 1.38 \text{ V.} = 0.6 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 1.42\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Área de trabajo2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 7360 W.
- Potencia de cálculo:
7360 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 7360 / 230 \times 0.8 = 40 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 70
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 7360 / 46.45 \times 230 \times 6 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 0.82\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: TAT1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 43.24 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 43.24 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 11.42 \text{ V.} = 4.97 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 5.79\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: TAT2

- Tensión de servicio: 230 V.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 52.02 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 50.53

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 52.02 \times 3680 / 49.62 \times 230 \times 4 = 8.39 \text{ V.} = 3.65 \text{ %}$$

e(total)=4.47% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Planta B Centro

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 30719 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
34213.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=34213.4 / 1,732 \times 400 \times 0.8 = 61.73 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 KV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 73 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 40 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 75.75

$$e(\text{parcial}) = 50.5 \times 34213.4 / 45.59 \times 400 \times 16 = 5.92 \text{ V.} = 1.48 \text{ %}$$

e(total)=1.56% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Térmica en Principio de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

8. SUBCUADRO Planta B Centro

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

LCM	792 W
LEMCM	9 W
TCM	3680 W
LCH	792 W
LEMCH	9 W
TCH	3680 W
LAB1	288 W
LEMA1	27 W
TABD1	3680 W
LP1.IZQ	768 W
LP1A.DCHA	600 W
LP1B.DCHA	360 W
LP1.C	864 W
TCP1.1	3680 W
TCP1.2	3680 W
LSH1	216 W
LEMSH1	9 W
TSH1	3680 W
LSM1	216 W
LEMSM1	9 W
TSM1	3680 W
TOTAL....	30719 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4959
- Potencia Instalada Fuerza (W): 25760

Cálculo de la Línea: Cuarto de maquinas

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4481 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5114.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=5114.6/230x0.8=27.8 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 64.12
 $e(\text{parcial})=2x0.3x5114.6/47.36x230x4=0.07 \text{ V.}=0.03 \text{ %}$
 $e(\text{total})=1.59\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LCM

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 24.58 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia a instalar: 792 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $792 \times 1.8 = 1425.6$ W.

$$I = 1425.6 / 230 \times 1 = 6.2 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 45.12

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 24.58 \times 1425.6 / 50.57 \times 230 \times 1.5 = 4.02 \text{ V.} = 1.75 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 3.33\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMCM

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 14.38 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 14.38 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.01 \text{ V.} = 0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.59\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TCM

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 26.35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$e(\text{parcial})=2 \times 26.35 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 6.96 \text{ V.} = 3.03 \%$

$e(\text{total})=4.61\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Cuarto hidráulica

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 4481 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5114.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=5114.6/230 \times 0.8=27.8 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 64.12

$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 5114.6 / 47.36 \times 230 \times 4 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \%$

$e(\text{total})=1.59\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LCH

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 31.35 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 792 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
792x1.8=1425.6 W.

$$I=1425.6/230 \times 1=6.2 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 45.12

$e(\text{parcial})=2 \times 31.35 \times 1425.6 / 50.57 \times 230 \times 1.5 = 5.12 \text{ V.} = 2.23 \%$

$e(\text{total})=3.81\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Cálculo de la Línea: LEMCH

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 24.82 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 24.82 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.03 \text{ V.} = 0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.6\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TCH

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32.79 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 32.79 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 8.66 \text{ V.} = 3.77 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 5.35\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Aseo Basura 1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3995 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4225.4 W.(Coef. de Simult.: 1)



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=4225.4/230 \times 0.8 = 22.96 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 69.91

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4225.4 / 46.47 \times 230 \times 2.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

e(total)=1.6% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LAB1

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 33.17 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 288 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$288 \times 1.8 = 518.4 \text{ W.}$$

$$I=518.4/230 \times 1=2.25 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.68

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 33.17 \times 518.4 / 51.39 \times 230 \times 1.5 = 1.94 \text{ V.} = 0.84 \text{ %}$$

e(total)=2.44% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMAB1

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 27.42 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 27 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$27 \text{ W.}$$

$$I=27/230 \times 1=0.12 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$e(\text{parcial})=2x27.42x27/51.52x230x1.5=0.08 \text{ V.}=0.04 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.63\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TABD1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 19.9 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial})=2x19.9x3680/48.45x230x2.5=5.26 \text{ V.}=2.29 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=3.88\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Pasillos Ilu 1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 2592 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4358.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$I=4358.4/230x0.8=23.69 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 50.52
 $e(\text{parcial})=2x0.3x4358.4/49.62x230x6=0.04 \text{ V.}=0.02 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.57\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LP1.IZQ



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70.98 m; Cos j: 1; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 768 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $768 \times 1.8 = 1382.4$ W.

$$I = 1382.4 / 230 \times 1 = 6.01 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.46

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 70.98 \times 1382.4 / 51.06 \times 230 \times 2.5 = 6.68 \text{ V.} = 2.91 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 4.48\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP1A.DCHA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 91.8 m; Cos j: 1; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 600 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $360 \times 1.8 + 240 = 888$ W.

$$I = 888 / 230 \times 1 = 3.86 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.01

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 91.8 \times 888 / 51.33 \times 230 \times 2.5 = 5.52 \text{ V.} = 2.4 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 3.97\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP1B.DCHA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 91.8 m; Cos j: 1; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $360 \times 1.8 = 648$ W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=648/230x1=2.82 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.06

$$e(\text{parcial})=2x91.8x648/51.32x230x1.5=6.72 \text{ V.}=2.92 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=4.49\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP1.C

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 56.35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 864 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$720x1.8+144=1440 \text{ W.}$$

$$I=1440/230x1=6.26 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.67

$$e(\text{parcial})=2x56.35x1440/51.02x230x2.5=5.53 \text{ V.}=2.41 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=3.98\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Pasillos TC 1

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 7360 W.

- Potencia de cálculo:

$$7360 \text{ W.}(\text{Coef. de Simult.: 1 })$$

$$I=7360/230x0.8=40 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 70

$$e(\text{parcial})=2x0.3x7360/46.45x230x6=0.07 \text{ V.}=0.03 \text{ %}$$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

e(total)=1.59% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: TCP1.1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 66.74 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 50.53

$$e(\text{parcial})=2 \times 66.74 \times 3680 / 49.62 \times 230 \times 4 = 10.76 \text{ V.} = 4.68 \text{ %}$$

e(total)=6.26% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: TCP1.2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 78.26 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 45.93

$$e(\text{parcial})=2 \times 78.26 \times 3680 / 50.43 \times 230 \times 6 = 8.28 \text{ V.} = 3.6 \text{ %}$$

e(total)=5.18% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: SH1



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3905 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4020.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4020.2/230x0.8=21.85 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 67.07

$$e(\text{parcial})=2x0.3x4020.2/46.9x230x2.5=0.09 \text{ V.}=0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.59\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LSH1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 27.21 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 216 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
144x1.8+72=331.2 W.

$$I=331.2/230x1=1.44 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.28

$$e(\text{parcial})=2x27.21x331.2/51.46x230x1.5=1.02 \text{ V.}=0.44 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.04\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMSH1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 29.58 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 29.58 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.03 \text{ V.} = 0.01 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 1.61\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TSH1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 27.1 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 27.1 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 7.16 \text{ V.} = 3.11 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 4.71\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: SM1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3905 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4020.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 4020.2 / 230 \times 0.8 = 21.85 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 67.07
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4020.2 / 46.9 \times 230 \times 2.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 1.59\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LSM1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 38.69 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 216 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $144 \times 1.8 + 72 = 331.2$ W.

$$I = 331.2 / 230 \times 1 = 1.44$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.28

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 38.69 \times 331.2 / 51.46 \times 230 \times 1.5 = 1.44$$
 V. = 0.63 %

$$e(\text{total}) = 2.22\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMSM1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 41.75 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 41.75 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04$$
 V. = 0.02 %

$$e(\text{total}) = 1.61\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TSM1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35.91 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2 \times 35.91 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 9.49 \text{ V.} = 4.13 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=5.72\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Planta 1 Izq

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30.92 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 64394 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):

$$15000 \times 1.25 + 50546 = 69296 \text{ W.} (\text{Coef. de Simult.: 1})$$

$$I=69296/1,732 \times 400 \times 0.8 = 125.03 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x50+TTx25mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 KV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 145 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 77.18

$$e(\text{parcial})=30.92 \times 69296 / 45.38 \times 400 \times 50 = 2.36 \text{ V.} = 0.59 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.67\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 135 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 135 A.

9. SUBCUADRO Planta 1 Izq

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

LEAB	288 W
LEMEAB	18 W
TEAB	3680 W
LJR	352 W



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

LEMJR	27 W
TJR	3680 W
LDR	600 W
LEMDR	18 W
TDR	3680 W
LRT	590 W
LEMRT	27 W
TRT	3680 W
Raxos X	15000 W
LUO	144 W
LEMUO	18 W
TUO	3680 W
LS3	212 W
LEMS3	27 W
TS3	3680 W
LLC	504 W
LEMLC	36 W
TLC	3680 W
LTM	416 W
LEMTM	18 W
TTM	3680 W
LJ	468 W
LEMJ	9 W
TJ	3680 W
LA3	624 W
LEMA3	18 W
TA3	3680 W
LS4	212 W
LEMS4	27 W
TS4	3680 W
LA4	572 W
LEMA4	9 W
TA4	3680 W
TOTAL....	64394 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 5234
- Potencia Instalada Fuerza (W): 59160

Cálculo de la Línea: Entrega alm. bdga

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3986 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4216.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4216.4/230 \times 0.8=22.92 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Temperatura cable (°C): 56.39
 $e(\text{parcial})=2x0.3x4216.4/48.62x230x4=0.06 \text{ V.}=0.02 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=0.69\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LEAB

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 54.34 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 288 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $288x1.8=518.4 \text{ W.}$

$I=518.4/230x1=2.25 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40.68
 $e(\text{parcial})=2x54.34x518.4/51.39x230x1.5=3.18 \text{ V.}=1.38 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=2.07\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMEAB

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50.71 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 18 W.

$I=18/230x1=0.08 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2x50.71x18/51.52x230x1.5=0.1 \text{ V.}=0.04 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=0.73\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TEAB



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 56.3 m; Cos j: 1; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 50.53

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 56.3 \times 3680 / 49.62 \times 230 \times 4 = 9.08 \text{ V.} = 3.95 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 4.64\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Jefatura Reposo

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 4059 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4174.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4174.2/230 \times 0.8 = 22.69 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 69.19

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4174.2 / 46.58 \times 230 \times 2.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 0.71\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LJR

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 48.75 m; Cos j: 1; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 352 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
144x1.8+208=467.2 W.

$$I=467.2/230 \times 1 = 2.03 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.55
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 48.75 \times 467.2 / 51.41 \times 230 \times 1.5 = 2.57 \text{ V.} = 1.12 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 1.82\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMJR

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 47.28 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 27 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
27 W.

$$I = 27 / 230 \times 1 = 0.12 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 47.28 \times 27 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.14 \text{ V.} = 0.06 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 0.77\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TJR

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 45.52 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 45.52 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 12.02 \text{ V.} = 5.23 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 5.93\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Donacion Reconoci.

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4298 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4528.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4528.4/230x0.8=24.61 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.91

$$e(\text{parcial})=2x0.3x4528.4/48.2x230x4=0.06 \text{ V.}=0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.69\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LDR

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 45.31 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 600 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
288x1.8+312=830.4 W.

$$I=830.4/230x1=3.61 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.74

$$e(\text{parcial})=2x45.31x830.4/51.19x230x1.5=4.26 \text{ V.}=1.85 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.54\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMDR

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Longitud: 44.63 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I=18/230 \times 1 = 0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 44.63 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TDR

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 45.85 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 45.85 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 12.11 \text{ V.} = 5.27 \text{ %}$$

e(total)=5.96% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: RayosX Técnicos

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4297 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4297 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4297/230 \times 0.8 = 23.35 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.03

$e(\text{parcial})=2x0.3x4297/48.51x230x4=0.06 \text{ V.}=0.03 \%$

$e(\text{total})=0.69\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LRT

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 39.75 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 590 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
590 W.

$$I=590/230x1=2.57 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.88

$e(\text{parcial})=2x39.75x590/51.35x230x1.5=2.65 \text{ V.}=1.15 \%$

$e(\text{total})=1.84\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMRT

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 37.58 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 27 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
27 W.

$$I=27/230x1=0.12 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial})=2x37.58x27/51.52x230x1.5=0.11 \text{ V.}=0.05 \%$

$e(\text{total})=0.74\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Cálculo de la Línea: TRT

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 38.69 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 38.69 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 10.22 \text{ V.} = 4.44 \text{ %}$$

e(total)=5.13% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Raxos X

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 38.69 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 15000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

$$I=18750/1,732 \times 400 \times 0.8 \times 1 = 33.83 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.73

$$e(\text{parcial}) = 38.69 \times 18750 / 48.4 \times 400 \times 10 \times 1 = 3.75 \text{ V.} = 0.94 \text{ %}$$

e(total)=1.6% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Ultrasoni Cto osc.

- Tensión de servicio: 230 V.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3842 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3957.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=3957.2/230x0.8=21.51 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 66.23

$$e(\text{parcial})=2x0.3x3957.2/47.03x230x2.5=0.09 \text{ V.}=0.04 \text{ %}$$

e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LUO

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 43.33 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 144 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
144x1.8=259.2 W.

$$I=259.2/230x1=1.13 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.17

$$e(\text{parcial})=2x43.33x259.2/51.48x230x1.5=1.26 \text{ V.}=0.55 \text{ %}$$

e(total)=1.25% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMUO

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40.53 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I=18/230x1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2x40.53x18/51.52x230x1.5=0.08 \text{ V.}=0.04 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=0.74\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TUO

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 45.85 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial})=2x45.85x3680/48.45x230x2.5=12.11 \text{ V.}=5.27 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=5.97\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Servicios3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3919 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3947.8 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=3947.8/230x0.8=21.46 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 66.11
 $e(\text{parcial})=2x0.3x3947.8/47.05x230x2.5=0.09 \text{ V.}=0.04 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=0.7\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Cálculo de la Línea: LS3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40.04 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 212 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $36 \times 1.8 + 176 = 240.8$ W.

$$I = 240.8 / 230 \times 1 = 1.05 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.15

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 40.04 \times 240.8 / 51.49 \times 230 \times 1.5 = 1.09 \text{ V.} = 0.47 \text{ %}$$

e(total)=1.18% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMS3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 39.47 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 27 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
27 W.

$$I = 27 / 230 \times 1 = 0.12 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 39.47 \times 27 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.12 \text{ V.} = 0.05 \text{ %}$$

e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TS3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 39.79 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2 \times 39.79 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 10.51 \text{ V.} = 4.57 \text{ %}$$

e(total)=5.27% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Laboratorio Cult.

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 4220 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$4623.2 \text{ W.} (\text{Coef. de Simult.: 1})$$

$$I=4623.2/230 \times 0.8=25.13 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 59.71

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4623.2 / 48.07 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

e(total)=0.69% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LLC

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 33.74 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 504 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$504 \times 1.8=907.2 \text{ W.}$$

$$I=907.2/230 \times 1=3.94 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Temperatura cable (°C): 42.07
 $e(\text{parcial})=2x33.74x907.2/51.13x230x1.5=3.47 \text{ V.}=1.51 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=2.2\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMLC

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33.74 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 36 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
36 W.

$$I=36/230x1=0.16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2x33.74x36/51.52x230x1.5=0.14 \text{ V.}=0.06 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=0.75\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TLC

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33.16 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial})=2x33.16x3680/48.45x230x2.5=8.76 \text{ V.}=3.81 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=4.5\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Toma muestra



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4114 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4114 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4114/230 \times 0.8 = 22.36 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 68.35

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4114 / 46.7 \times 230 \times 2.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

e(total)=0.71% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LTM

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 29.08 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 416 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
416 W.

$$I=416/230 \times 1 = 1.81 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.44

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 29.08 \times 416 / 51.44 \times 230 \times 1.5 = 1.36 \text{ V.} = 0.59 \text{ %}$$

e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMTM

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25.86 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I=18/230 \times 1 = 0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 25.86 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.05 \text{ V.} = 0.02 \%$
 $e(\text{total}) = 0.73\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TTM

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 28.91 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 28.91 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 7.64 \text{ V.} = 3.32 \%$
 $e(\text{total}) = 4.03\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Jefatura

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4157 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4157 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 4157 / 230 \times 0.8 = 22.59 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 68.95
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4157 / 46.61 \times 230 \times 2.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \%$
 $e(\text{total}) = 0.71\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LJ

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23.35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 468 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
468 W.

$$I=468/230 \times 1 = 2.03 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.55

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 23.35 \times 468 / 51.41 \times 230 \times 1.5 = 1.23 \text{ V.} = 0.54 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.24\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMJ

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 19.86 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 19.86 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.02 \text{ V.} = 0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 0.71\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TJ

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 22.24 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2 \times 22.24 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 5.87 \text{ V.} = 2.55 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=3.26\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Archivo 3

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 4322 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4322 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4322/230 \times 0.8=23.49 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.22

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4322 / 48.48 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.69\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LA3

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 18.89 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 624 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
624 W.

$$I=624/230 \times 1=2.71 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Temperatura cable (°C): 40.98
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 18.89 \times 624 / 51.33 \times 230 \times 1.5 = 1.33 \text{ V.} = 0.58 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 1.27\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMA3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 19.6 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$I = 18 / 230 \times 1 = 0.08 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 19.6 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 0.71\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TA3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 18.4 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 18.4 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 4.86 \text{ V.} = 2.11 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 2.8\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Servicios4



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3919 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3947.8 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=3947.8/230 \times 0.8=21.46 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 66.11

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 3947.8 / 47.05 \times 230 \times 2.5=0.09 \text{ V.}=0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.7\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LS4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33.21 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 212 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
36x1.8+176=240.8 W.

$$I=240.8/230 \times 1=1.05 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.15

$$e(\text{parcial})=2 \times 33.21 \times 240.8 / 51.49 \times 230 \times 1.5=0.9 \text{ V.}=0.39 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.09\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMS4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32.59 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 27 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
27 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=27/230 \times 1 = 0.12 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2 \times 32.59 \times 27 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.1 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.75\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TS4

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 32.81 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2 \times 32.81 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 8.67 \text{ V.} = 3.77 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=4.47\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Archivo 4

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 4261 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

4261 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4261/230 \times 0.8 = 23.16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 56.74

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4261 / 48.56 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=0.69\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LA4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 38.8 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 572 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
572 W.

$$I=572/230 \times 1=2.49 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40.82
 $e(\text{parcial})=2 \times 38.8 \times 572 / 51.36 \times 230 \times 1.5 = 2.5 \text{ V.} = 1.09 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.78\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMA4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40.24 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230 \times 1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2 \times 40.24 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=0.71\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TA4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Longitud: 37.51 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 37.51 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 9.91 \text{ V.} = 4.31 \text{ %}$$

e(total)=5% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Planta 1 Dcha

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 39.78 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 26808 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
29169.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=29169.6 / 1.732 \times 400 \times 0.8 = 52.63 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 73 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 40 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 65.99

$$e(\text{parcial}) = 39.78 \times 29169.6 / 47.07 \times 400 \times 16 = 3.85 \text{ V.} = 0.96 \text{ %}$$

e(total)=1.04% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Termica en Principio de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

10. SUBCUADRO Planta 1 Dcha

DEMANDA DE POTENCIAS



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia total instalada:

LVH1	894 W
LEMVH1	9 W
TVH1	3680 W
LVM1	894 W
LEMVM1	9 W
TVM1	3680 W
LZH1	720 W
LZH2	864 W
LEMZH	18 W
LDB	384 W
LEMDB	18 W
TDB	3680 W
LM1.2	144 W
LEMM1.2	18 W
TM1.2	3680 W
LM3.4	144 W
LEMM3.4	18 W
TM3.4	3680 W
LFi	576 W
LEMFi	18 W
TFi	3680 W
TOTAL....	26808 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4728

- Potencia Instalada Fuerza (W): 22080

Cálculo de la Línea: Vestuario hombres1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4583 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4755.8 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4755.8/230 \times 0.8=25.85 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 60.85

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4755.8 / 47.89 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.07\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LVH1

- Tensión de servicio: 230 V.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32.96 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 894 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $216 \times 1.8 + 678 = 1066.8$ W.

$$I = 1066.8 / 230 \times 1 = 4.64$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.87

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 32.96 \times 1066.8 / 50.99 \times 230 \times 1.5 = 4$$
 V. = 1.74 %

$$e(\text{total}) = 2.8\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMVH1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 19.96 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 19.96 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.02$$
 V. = 0.01 %

$$e(\text{total}) = 1.07\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TVH1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 19.9 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 19.9 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 5.26 \text{ V.} = 2.29 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 3.35\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Vestuario mujeres1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4583 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4755.8 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 4755.8 / 230 \times 0.8 = 25.85 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 60.85
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4755.8 / 47.89 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 1.07\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LVM1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 894 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
216x1.8+678=1066.8 W.

$$I = 1066.8 / 230 \times 1 = 4.64 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.87
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 32 \times 1066.8 / 50.99 \times 230 \times 1.5 = 3.88 \text{ V.} = 1.69 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 2.75\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMVM1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 18.53 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 18.53 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.02 \text{ V.} = 0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.07\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TVM1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 19.42 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 19.42 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 5.13 \text{ V.} = 2.23 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 3.3\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Zona homeda

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1602 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2869.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=2869.2/230x0.8=15.59 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 66.79

$$e(\text{parcial})=2x0.3x2869.2/46.94x230x1.5=0.11 \text{ V.}=0.05 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.08\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LZH1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 48.96 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 720 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
720x1.8=1296 W.

$$I=1296/230x1=5.63 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 44.23

$$e(\text{parcial})=2x48.96x1296/50.74x230x1.5=7.25 \text{ V.}=3.15 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=4.24\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LZH2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 36.94 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 864 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
864x1.8=1555.2 W.

$$I=1555.2/230x1=6.76 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 46.1

$e(\text{parcial}) = 2 \times 36.94 \times 1555.2 / 50.4 \times 230 \times 1.5 = 6.61 \text{ V.} = 2.87 \%$

$e(\text{total}) = 3.96\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMZH

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 42.74 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I = 18 / 230 \times 1 = 0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial}) = 2 \times 42.74 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \%$

$e(\text{total}) = 1.12\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Descanso Bdga

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 4082 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4139.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 4139.6 / 230 \times 0.8 = 22.5 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 68.7

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4139.6 / 46.65 \times 230 \times 2.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \%$

$e(\text{total}) = 1.08\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LDB



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 27.89 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 384 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $72 \times 1.8 + 312 = 441.6$ W.

$$I = 441.6 / 230 \times 1 = 1.92$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.49
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 27.89 \times 441.6 / 51.42 \times 230 \times 1.5 = 1.39$ V. = 0.6 %
 $e(\text{total}) = 1.68\%$ ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMDB

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25.21 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I = 18 / 230 \times 1 = 0.08$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 25.21 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.05$ V. = 0.02 %
 $e(\text{total}) = 1.1\%$ ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TDB

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 24.31 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16$$
 A.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$e(\text{parcial}) = 2 \times 24.31 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 6.42 \text{ V.} = 2.79 \%$

$e(\text{total}) = 3.87\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Mesoterapia 1y2

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3842 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3957.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 3957.2 / 230 \times 0.8 = 21.51 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 66.23

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 3957.2 / 47.03 \times 230 \times 2.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \%$

$e(\text{total}) = 1.08\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LM1.2

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 32.37 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 144 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
144x1.8=259.2 W.

$$I = 259.2 / 230 \times 1 = 1.13 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.17

$e(\text{parcial}) = 2 \times 32.37 \times 259.2 / 51.48 \times 230 \times 1.5 = 0.94 \text{ V.} = 0.41 \%$

$e(\text{total}) = 1.49\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMM1.2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25.52 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I=18/230 \times 1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2 \times 25.52 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.05 \text{ V.} = 0.02 \text{ %}$
 $e(\text{total})=1.1\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TM1.2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30.51 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial})=2 \times 30.51 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 8.06 \text{ V.} = 3.5 \text{ %}$
 $e(\text{total})=4.58\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Mesoterapia 3y4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia a instalar: 3842 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3957.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=3957.2/230x0.8=21.51 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 66.23

$$e(\text{parcial})=2x0.3x3957.2/47.03x230x2.5=0.09 \text{ V.}=0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.08\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LM3.4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 39.04 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 144 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
144x1.8=259.2 W.

$$I=259.2/230x1=1.13 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.17

$$e(\text{parcial})=2x39.04x259.2/51.48x230x1.5=1.14 \text{ V.}=0.5 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.57\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMM3.4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 38.16 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I=18/230x1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2x38.16x18/51.52x230x1.5=0.08 \text{ V.}=0.03 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.11\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TM3.4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 37.2 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial})=2x37.2x3680/48.45x230x2.5=9.83 \text{ V.}=4.27 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=5.35\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Fisio

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 4274 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4734.8 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4734.8/230x0.8=25.73 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 60.67
 $e(\text{parcial})=2x0.3x4734.8/47.92x230x4=0.06 \text{ V.}=0.03 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.07\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LFi



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 34.68 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 576 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $576 \times 1.8 = 1036.8$ W.

$$I = 1036.8 / 230 \times 1 = 4.51$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.71
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 34.68 \times 1036.8 / 51.01 \times 230 \times 1.5 = 4.09$ V. = 1.78 %
 $e(\text{total}) = 2.84\%$ ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMFi

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32.37 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I = 18 / 230 \times 1 = 0.08$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 32.37 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.07$ V. = 0.03 %
 $e(\text{total}) = 1.09\%$ ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TFi

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35.21 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16$$
 A.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$e(\text{parcial}) = 2 \times 35.21 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 9.3 \text{ V.} = 4.04 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 5.11\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Planta 1 Centro

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 60.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 43978.99 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

47050.99 W.(Coef. de Simult.: 1)

$I = 47050.99 / 1,732 \times 400 \times 0.8 = 84.89 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 95 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 79.93

$e(\text{parcial}) = 60.5 \times 47050.99 / 44.99 \times 400 \times 25 = 6.33 \text{ V.} = 1.58 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 1.66\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 90 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 90 A.

11. SUBCUADRO Planta 1 Centro

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

LLA1	588 W
LLA2	648 W
LLA3	364 W
LLA4	364 W
LABD2	216 W
LEMBAD2	27 W
TABD2	3680 W



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

LP2A.IZQ	661.33 W
LP2A.DCHA	384 W
LP2A.C	602.66 W
LP2B.IZQ	384 W
LP2B.DCHA	384 W
LP2B.C	360 W
TCP2.1	3680 W
TCP2.2	3680 W
LSH2	216 W
LEMSH2	9 W
TSH2	3680 W
LSM2	216 W
LEMSM2	9 W
TSM2	3680 W
LSF1.A	884 W
LSF2.A	936 W
LSF3.A	884 W
LEMSF	18 W
LSF1.B	884 W
LSF2.B	936 W
LSF3.B	884 W
TSF1	3680 W
TSF2	3680 W
TSF3	3680 W
TSF4	3680 W
TOTAL....	43978.99 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 10858.99
- Potencia Instalada Fuerza (W): 33120

Cálculo de la Línea: LavanderiaAlmancen

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1964 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2828 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=2828/230 \times 0.8 = 15.37 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 66.03

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 2828 / 47.06 \times 230 \times 1.5 = 0.1 \text{ V.} = 0.05 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.7\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LLA1



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20.95 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 588 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $432 \times 1.8 + 156 = 933.6$ W.

$$I = 933.6 / 230 \times 1 = 4.06 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.2

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 20.95 \times 933.6 / 51.11 \times 230 \times 1.5 = 2.22 \text{ V.} = 0.96 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 2.67\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LLA2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30.52 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 648 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $648 \times 1.8 = 1166.4$ W.

$$I = 1166.4 / 230 \times 1 = 5.07 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 43.43

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 30.52 \times 1166.4 / 50.88 \times 230 \times 1.5 = 4.06 \text{ V.} = 1.76 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 3.47\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LLA3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 26.88 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 364 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 364 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=364/230x1=1.58 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.33

$$e(\text{parcial})=2x26.88x364/51.45x230x1.5=1.1 \text{ V.}=0.48 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.18\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LLA4

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 32.34 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 364 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$364 \text{ W.}$$

$$I=364/230x1=1.58 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.33

$$e(\text{parcial})=2x32.34x364/51.45x230x1.5=1.33 \text{ V.}=0.58 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.28\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Aseo Basura 2

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3923 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$4095.8 \text{ W. (Coef. de Simult.: 1)}$$

$$I=4095.8/230x0.8=22.26 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Temperatura cable (°C): 68.1
 $e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4095.8 / 46.74 \times 230 \times 2.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.7\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LABD2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32.99 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 216 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $216 \times 1.8 = 388.8 \text{ W.}$

$$I=388.8 / 230 \times 1 = 1.69 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.38
 $e(\text{parcial})=2 \times 32.99 \times 388.8 / 51.45 \times 230 \times 1.5 = 1.45 \text{ V.} = 0.63 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=2.33\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMABD2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 28.47 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 27 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 27 W.

$$I=27 / 230 \times 1 = 0.12 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2 \times 28.47 \times 27 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.73\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TABD2



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 19.7 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 19.7 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 5.2 \text{ V.} = 2.26 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 3.96\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Pasillos 2.A

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1647.99 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2550.39 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=2550.39/230 \times 0.8 = 13.86 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 46

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 2550.39 / 50.42 \times 230 \times 4 = 0.03 \text{ V.} = 0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.67\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LP2A.IZQ

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 77.39 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 661.33 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
384x1.8+277.33=968.53 W.

$$I=968.53/230 \times 1 = 4.21 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.21
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 77.39 \times 968.53 / 51.29 \times 230 \times 2.5 = 5.08 \text{ V.} = 2.21 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 3.88\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP2A.DCHA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 85.36 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 384 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $384 \times 1.8 = 691.2 \text{ W.}$

$$I = 691.2 / 230 \times 1 = 3.01 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.61
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 85.36 \times 691.2 / 51.4 \times 230 \times 2.5 = 3.99 \text{ V.} = 1.74 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 3.41\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP2A.C

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50.27 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 602.66 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $360 \times 1.8 + 242.66 = 890.66 \text{ W.}$

$$I = 890.66 / 230 \times 1 = 3.87 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 50.27 \times 890.66 / 51.14 \times 230 \times 1.5 = 5.08 \text{ V.} = 2.21 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 3.88\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Pasillos 2.B

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1128 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2030.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=2030.4/230x0.8=11.03 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 43.8
 $e(\text{parcial})=2x0.3x2030.4/50.81x230x4=0.03 \text{ V.}=0.01 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.67\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LP2B.IZQ

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 77.39 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 384 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
384x1.8=691.2 W.

$$I=691.2/230x1=3.01 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 41.2
 $e(\text{parcial})=2x77.39x691.2/51.29x230x1.5=6.05 \text{ V.}=2.63 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=4.3\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP2B.DCHA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 85.36 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia a instalar: 384 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $384 \times 1.8 = 691.2$ W.

$$I = 691.2 / 230 \times 1 = 3.01$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.61

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 85.36 \times 691.2 / 51.4 \times 230 \times 2.5 = 3.99$$
 V. = 1.74 %

$$e(\text{total}) = 3.4\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP2B.C

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50.27 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $360 \times 1.8 = 648$ W.

$$I = 648 / 230 \times 1 = 2.82$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.06

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 50.27 \times 648 / 51.32 \times 230 \times 1.5 = 3.68$$
 V. = 1.6 %

$$e(\text{total}) = 3.27\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Pasillos TC 2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 7360 W.
- Potencia de cálculo:
 7360 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 7360 / 230 \times 0.8 = 40$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 56.46

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 7360 / 48.61 \times 230 \times 10 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \%$

$e(\text{total}) = 1.67\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: TCP2.1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 65.01 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 50.53

$e(\text{parcial}) = 2 \times 65.01 \times 3680 / 49.62 \times 230 \times 4 = 10.48 \text{ V.} = 4.56 \%$

$e(\text{total}) = 6.23\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: TCP2.2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 86.68 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 45.93

$e(\text{parcial}) = 2 \times 86.68 \times 3680 / 50.43 \times 230 \times 6 = 9.17 \text{ V.} = 3.99 \%$

$e(\text{total}) = 5.66\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: SH2



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3905 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4020.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4020.2/230x0.8=21.85 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 67.07

$$e(\text{parcial})=2x0.3x4020.2/46.9x230x2.5=0.09 \text{ V.}=0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.7\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LSH2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25.89 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 216 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
144x1.8+72=331.2 W.

$$I=331.2/230x1=1.44 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.28

$$e(\text{parcial})=2x25.89x331.2/51.46x230x1.5=0.97 \text{ V.}=0.42 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.12\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMSH2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 29.88 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial})=2x29.88x9/51.52x230x1.5=0.03 \text{ V.}=0.01 \text{ \%}$

$e(\text{total})=1.71\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TSH2

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 27.39 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$e(\text{parcial})=2x27.39x3680/48.45x230x2.5=7.24 \text{ V.}=3.15 \text{ \%}$

$e(\text{total})=4.84\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: SM2

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3905 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $4020.2 \text{ W. (Coef. de Simult.: 1)}$

$I=4020.2/230x0.8=21.85 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 67.07

$e(\text{parcial})=2x0.3x4020.2/46.9x230x2.5=0.09 \text{ V.}=0.04 \text{ \%}$

$e(\text{total})=1.7\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LSM2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 38.61 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 216 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $144 \times 1.8 + 72 = 331.2$ W.

$$I = 331.2 / 230 \times 1 = 1.44 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40.28
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 38.61 \times 331.2 / 51.46 \times 230 \times 1.5 = 1.44 \text{ V.} = 0.63 \%$
 $e(\text{total}) = 2.32\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMSM2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 41.23 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 41.23 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \%$
 $e(\text{total}) = 1.71\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TSM2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 36.55 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2 \times 36.55 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 9.66 \text{ V.} = 4.2 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=5.89\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Salón fisio.A

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2722 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2722 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=2722/230 \times 0.8=14.79 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 46.83

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 2722 / 50.27 \times 230 \times 4 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.67\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LSF1.A

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60.27 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 884 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
884 W.

$$I=884/230 \times 1=3.84 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.97

$e(\text{parcial})=2 \times 60.27 \times 884 / 51.15 \times 230 \times 1.5 = 6.04 \text{ V.} = 2.63 \text{ %}$

$e(\text{total})=4.3\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LSF2.A

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 67.17 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;

- Potencia a instalar: 936 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
936 W.

$I=936/230 \times 1=4.07 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.13

$e(\text{parcial})=2 \times 67.17 \times 936 / 51.31 \times 230 \times 2.5 = 4.26 \text{ V.} = 1.85 \text{ %}$

$e(\text{total})=3.53\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LSF3.A

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 69.3 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;

- Potencia a instalar: 884 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
884 W.

$I=884/230 \times 1=3.84 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41

$e(\text{parcial})=2 \times 69.3 \times 884 / 51.33 \times 230 \times 2.5 = 4.15 \text{ V.} = 1.8 \text{ %}$

$e(\text{total})=3.48\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMSF

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 58.28 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I=18/230 \times 1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2 \times 58.28 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.12 \text{ V.} = 0.05 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.72\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Salon fisio.B

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2704 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2704 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=2704/230 \times 0.8=14.7 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 46.74

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 2704 / 50.28 \times 230 \times 4 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.67\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LSF1.B

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60.27 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 884 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
884 W.

$$I=884/230x1=3.84 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.97

$$e(\text{parcial})=2x60.27x884/51.15x230x1.5=6.04 \text{ V.}=2.63 \text{ %}$$

e(total)=4.3% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LSF2.B

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 67.17 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 936 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
936 W.

$$I=936/230x1=4.07 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.13

$$e(\text{parcial})=2x67.17x936/51.31x230x2.5=4.26 \text{ V.}=1.85 \text{ %}$$

e(total)=3.53% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LSF3.B

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 69.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 884 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
884 W.

$$I=884/230x1=3.84 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 69.3 \times 884 / 51.33 \times 230 \times 2.5 = 4.15 \text{ V.} = 1.8 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 3.48\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Salón fisio TC1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 7360 W.
- Potencia de cálculo:
7360 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 7360 / 230 \times 0.8 = 40 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 70

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 7360 / 46.45 \times 230 \times 6 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.69\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: TSF1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50.43 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 50.53

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 50.43 \times 3680 / 49.62 \times 230 \times 4 = 8.13 \text{ V.} = 3.54 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 5.22\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: TSF2



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 61.1 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 50.53

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 61.1 \times 3680 / 49.62 \times 230 \times 4 = 9.85 \text{ V.} = 4.28 \text{ %}$$

e(total)=5.97% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Salon fisio TC2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 7360 W.
- Potencia de cálculo:

$$7360 \text{ W.} (\text{Coef. de Simult.: 1})$$

$$I=7360/230 \times 0.8 = 40 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 70

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 7360 / 46.45 \times 230 \times 6 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

e(total)=1.69% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: TSF3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 75.48 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 45.93
 $e(\text{parcial})=2x75.48x3680/50.43x230x6=7.98 \text{ V.}=3.47 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=5.16\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: TSF4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 64.89 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 50.53
 $e(\text{parcial})=2x64.89x3680/49.62x230x4=10.46 \text{ V.}=4.55 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=6.24\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Planta 2 Izq.

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40.92 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 31146 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
31952.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$I=31952.4/1,732x400x0.8=57.65 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 73 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 40 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 71.18
 $e(\text{parcial})=40.92x31952.4/46.27x400x16=4.42 \text{ V.}=1.1 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.18\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Protección Termica en Principio de Línea
- I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.
- Protección Térmica en Final de Línea
- I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

12. SUBCUADRO Planta 2 Izq.

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

LT	807 W
LEMT	18 W
TT	3680 W
LEE1	780 W
LEE2	520 W
TEE	3680 W
LRDE	360 W
LEMRDE	27 W
TRDE	3680 W
LTI	282 W
LEMTI	9 W
TTI	3680 W
LPO	282 W
LEMP0	9 W
TPO	3680 W
LDeR	624 W
LEMDeR	18 W
TDeR	3680 W
LRCO	312 W
LEMRCO	18 W
TRCO	5000 W
TOTAL....	31146 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4066
- Potencia Instalada Fuerza (W): 27080

Cálculo de la Línea: Transfer

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4505 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5023.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=5023.4/230 \times 0.8=27.3 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 63.27

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 5023.4 / 47.5 \times 230 \times 4 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \%$

$e(\text{total}) = 1.21\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LT

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 56.04 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 807 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $648 \times 1.8 + 159 = 1325.4 \text{ W.}$

$$I = 1325.4 / 230 \times 1 = 5.76 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.26

$e(\text{parcial}) = 2 \times 56.04 \times 1325.4 / 51.1 \times 230 \times 2.5 = 5.06 \text{ V.} = 2.2 \%$

$e(\text{total}) = 3.41\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMT

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 54.16 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 18 W.

$$I = 18 / 230 \times 1 = 0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial}) = 2 \times 54.16 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.11 \text{ V.} = 0.05 \%$

$e(\text{total}) = 1.26\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Cálculo de la Línea: TT

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 52.64 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 50.53

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 52.64 \times 3680 / 49.62 \times 230 \times 4 = 8.49 \text{ V.} = 3.69 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 4.9\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: EstacionEnfermeras

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4980 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4980 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4980/230 \times 0.8 = 27.07 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 62.87

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4980 / 47.56 \times 230 \times 4 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.21\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LEE1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50.59 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 780 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
780 W.

$$I=780/230 \times 1 = 3.39 \text{ A.}$$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.53

$e(\text{parcial}) = 2 \times 50.59 \times 780 / 51.23 \times 230 \times 1.5 = 4.47 \text{ V.} = 1.94 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 3.15\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEE2

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 48.44 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 520 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

520 W.

$I = 520 / 230 \times 1 = 2.26 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.68

$e(\text{parcial}) = 2 \times 48.44 \times 520 / 51.39 \times 230 \times 1.5 = 2.84 \text{ V.} = 1.24 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 2.44\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TEE

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40.73 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$e(\text{parcial}) = 2 \times 40.73 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 10.76 \text{ V.} = 4.68 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 5.89\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: ReciboDesinfEntreg

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4067 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4355 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4355/230 \times 0.8 = 23.67 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 57.49
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4355 / 48.44 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$
 $e(\text{total}) = 1.2\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LRDE

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 51.5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
360x1.8=648 W.

$$I=648/230 \times 1 = 2.82 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 41.06
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 51.5 \times 648 / 51.32 \times 230 \times 1.5 = 3.77 \text{ V.} = 1.64 \text{ %}$
 $e(\text{total}) = 2.84\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMRDE

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Longitud: 41.83 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 27 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
27 W.

$$I=27/230 \times 1 = 0.12 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 41.83 \times 27 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.13 \text{ V.} = 0.06 \text{ %}$$

e(total)=1.26% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TRDE

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 42.99 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 42.99 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 11.36 \text{ V.} = 4.94 \text{ %}$$

e(total)=6.14% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Terapia intensiva

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3971 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3971 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=3971/230 \times 0.8 = 21.58 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 54.54

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 3971 / 48.93 \times 230 \times 4 = 0.05 \text{ V.} = 0.02 \%$

$e(\text{total}) = 1.2\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LTI

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 42.76 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 282 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
282 W.

$$I = 282 / 230 \times 1 = 1.23 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.2

$e(\text{parcial}) = 2 \times 42.76 \times 282 / 51.48 \times 230 \times 1.5 = 1.36 \text{ V.} = 0.59 \%$

$e(\text{total}) = 1.79\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMTI

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 42.44 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial}) = 2 \times 42.44 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \%$

$e(\text{total}) = 1.22\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.



Cálculo de la Línea: TTI

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 48.68 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 50.53

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 48.68 \times 3680 / 49.62 \times 230 \times 4 = 7.85 \text{ V.} = 3.41 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 4.61\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Post-operatorio

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3971 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3971 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=3971/230 \times 0.8 = 21.58 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 66.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 3971 / 47 \times 230 \times 2.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.22\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LPO

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 39.54 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 282 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
282 W.

$$I=282/230 \times 1=1.23 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.2

$$e(\text{parcial})=2 \times 35.54 \times 282 / 51.48 \times 230 \times 1.5 = 1.26 \text{ V.} = 0.55 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.76\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMPO

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35.98 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230 \times 1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2 \times 35.98 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.23\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TPO

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 43.51 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$e(\text{parcial}) = 2 \times 43.51 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 11.49 \text{ V.} = 5 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 6.21\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Desinfección Rápida

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 4322 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4322 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 4322 / 230 \times 0.8 = 23.49 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.22

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4322 / 48.48 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 1.2\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LDeR

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 31.66 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 624 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
624 W.

$$I = 624 / 230 \times 1 = 2.71 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.98

$e(\text{parcial}) = 2 \times 31.66 \times 624 / 51.33 \times 230 \times 1.5 = 2.23 \text{ V.} = 0.97 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 2.17\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMDeR



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32.43 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I=18/230 \times 1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2 \times 32.43 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$
 $e(\text{total})=1.23\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TDeR

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25.91 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial})=2 \times 25.91 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 6.84 \text{ V.} = 2.98 \text{ %}$
 $e(\text{total})=4.18\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: RayosX Cto Oscuro

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 5330 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5330 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=5330/230 \times 0.8=28.97 \text{ A.}$$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 66.19
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 5330 / 47.04 \times 230 \times 4 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \%$
 $e(\text{total}) = 1.21\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LRCO

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 34.15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 312 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
312 W.

$$I = 312 / 230 \times 1 = 1.36 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.25
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 34.15 \times 312 / 51.47 \times 230 \times 1.5 = 1.2 \text{ V.} = 0.52 \%$
 $e(\text{total}) = 1.73\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMRCO

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32.01 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I = 18 / 230 \times 1 = 0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 32.01 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \%$
 $e(\text{total}) = 1.24\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TRCO

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32.19 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 5000 W.
- Potencia de cálculo: 5000 W.

$$I=5000/230 \times 1=21.74 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 59.45
 $e(\text{parcial})=2 \times 32.19 \times 5000 / 48.12 \times 230 \times 4 = 7.27 \text{ V.} = 3.16 \%$
 $e(\text{total})=4.37\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.

Cálculo de la Línea: Planta 2 Dcha

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 49.78 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 42310 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
43346.8 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=43346.8 / 1,732 \times 400 \times 0.8 = 78.21 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 KV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 95 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 73.89
 $e(\text{parcial})=49.78 \times 43346.8 / 45.87 \times 400 \times 25 = 4.7 \text{ V.} = 1.18 \%$
 $e(\text{total})=1.25\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección Termica en Principio de Línea
I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A.



13. SUBCUADRO Planta 2 Dcha

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

LVH2	490 W
LEMVH2	9 W
TVH2	3680 W
LVM2	490 W
LEMVM2	9 W
TVM2	3680 W
LDes	432 W
LEMDes	9 W
TDes	3680 W
LAA	468 W
LEMAA	9 W
TAA	3680 W
LH1	590 W
LEMH1	9 W
TH1	3680 W
LH2	590 W
LEMH2	9 W
TH2	3680 W
LH3	590 W
LEMH3	9 W
TH3	3680 W
LH4	590 W
LEMH4	9 W
TH4	3680 W
LH5	590 W
LEMH5	9 W
TH5	3680 W
LH6	590 W
LEMH6	9 W
TH6	3680 W
TOTAL....	42310 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 5510

- Potencia Instalada Fuerza (W): 36800

Cálculo de la Línea: VestuariosHombres2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4179 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4524.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4524.6/230 \times 0.8=24.59 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.88

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4524.6 / 48.21 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \%$

$e(\text{total}) = 1.28\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LVH2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 34.54 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 490 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $432 \times 1.8 + 58 = 835.6 \text{ W.}$

$$I = 835.6 / 230 \times 1 = 3.63 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.76

$e(\text{parcial}) = 2 \times 34.54 \times 835.6 / 51.19 \times 230 \times 1.5 = 3.27 \text{ V.} = 1.42 \%$

$e(\text{total}) = 2.7\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMVH2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35.58 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial}) = 2 \times 35.58 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \%$

$e(\text{total}) = 1.29\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TVH2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35.41 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 35.41 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 9.35 \text{ V.} = 4.07 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 5.34\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: VestuariosMujeres2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4179 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4524.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4524.6/230 \times 0.8 = 24.59 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.88

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4524.6 / 48.21 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.28\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LVM2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 37.64 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 490 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
432x1.8+58=835.6 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=835.6/230x1=3.63 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.76

$$e(\text{parcial})=2x37.64x835.6/51.19x230x1.5=3.56 \text{ V.}=1.55 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.83\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMVM2

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 37.84 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x37.84x9/51.52x230x1.5=0.04 \text{ V.}=0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.29\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TVM2

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 35.9 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$e(\text{parcial})=2x35.9x3680/48.45x230x2.5=9.48 \text{ V.}=4.12 \text{ %}$
 $e(\text{total})=5.4\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Descanso

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 4121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4466.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4466.6/230x0.8=24.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.4
 $e(\text{parcial})=2x0.3x4466.6/48.29x230x4=0.06 \text{ V.}=0.03 \text{ %}$
 $e(\text{total})=1.28\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LDes

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 47.01 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
432x1.8=777.6 W.

$$I=777.6/230x1=3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52
 $e(\text{parcial})=2x47.01x777.6/51.23x230x1.5=4.14 \text{ V.}=1.8 \text{ %}$
 $e(\text{total})=3.08\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMDes

- Tensión de servicio: 230 V.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 48.93 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x48.93x9/51.52x230x1.5=0.05 \text{ V.}=0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.3\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TDes

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 44.9 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2x44.9x3680/48.45x230x2.5=11.86 \text{ V.}=5.16 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=6.44\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Almacen Archivo

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4157 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4157 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4157/230x0.8=22.59 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 49.57

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4157 / 49.78 \times 230 \times 6 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \%$

$e(\text{total}) = 1.27\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LAA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 56.3 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 468 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
468 W.

$$I = 468 / 230 \times 1 = 2.03 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.55

$e(\text{parcial}) = 2 \times 56.3 \times 468 / 51.41 \times 230 \times 1.5 = 2.97 \text{ V.} = 1.29 \%$

$e(\text{total}) = 2.56\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMAA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50.67 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial}) = 2 \times 50.67 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.05 \text{ V.} = 0.02 \%$

$e(\text{total}) = 1.29\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TAA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 53.92 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 50.53

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 53.92 \times 3680 / 49.62 \times 230 \times 4 = 8.69 \text{ V.} = 3.78 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 5.05\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Habiitacion1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4279 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4279 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4279/230 \times 0.8 = 23.26 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 56.88

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4279 / 48.54 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.28\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LH1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 28.96 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 590 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
590 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=590/230x1=2.57 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.88

$$e(\text{parcial})=2x28.96x590/51.35x230x1.5=1.93 \text{ V.}=0.84 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.11\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMH1

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30.05 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x30.05x9/51.52x230x1.5=0.03 \text{ V.}=0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.29\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TH1

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 27.11 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$e(\text{parcial})=2 \times 27.11 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 7.16 \text{ V.} = 3.11 \%$
 $e(\text{total})=4.39\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Habiitacion2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 4279 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4279 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4279/230 \times 0.8 = 23.26 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 56.88
 $e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4279 / 48.54 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.02 \%$
 $e(\text{total})=1.28\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LH2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 37.2 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 590 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
590 W.

$$I=590/230 \times 1 = 2.57 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40.88
 $e(\text{parcial})=2 \times 37.2 \times 590 / 51.35 \times 230 \times 1.5 = 2.48 \text{ V.} = 1.08 \%$
 $e(\text{total})=2.35\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMH2

- Tensión de servicio: 230 V.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 31.2 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x31.2x9/51.52x230x1.5=0.03 \text{ V.}=0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.29\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TH2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 37.81 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2x37.81x3680/48.45x230x2.5=9.99 \text{ V.}=4.34 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=5.62\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Habiitacion3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4279 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4279 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4279/230x0.8=23.26 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 56.88

$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4279 / 48.54 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.02 \%$

$e(\text{total})=1.28\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LH3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 45.06 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 590 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
590 W.

$$I=590/230 \times 1=2.57 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.88

$e(\text{parcial})=2 \times 45.06 \times 590 / 51.35 \times 230 \times 1.5 = 3 \text{ V.} = 1.3 \%$

$e(\text{total})=2.58\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMH3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 46.09 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230 \times 1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial})=2 \times 46.09 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.05 \text{ V.} = 0.02 \%$

$e(\text{total})=1.3\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TH3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 43.06 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 43.06 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 11.38 \text{ V.} = 4.95 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 6.22\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Habitacion4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4279 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4279 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4279/230 \times 0.8 = 23.26 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 56.88

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4279 / 48.54 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.28\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LH4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40.54 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 590 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
590 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=590/230x1=2.57 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.88

$$e(\text{parcial})=2x40.54x590/51.35x230x1.5=2.7 \text{ V.}=1.17 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.45\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMH4

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 38.46 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x38.46x9/51.52x230x1.5=0.04 \text{ V.}=0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.29\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TH4

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40.63 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$e(\text{parcial})=2x40.63x3680/48.45x230x2.5=10.73 \text{ V.}=4.67 \%$
 $e(\text{total})=5.94\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Habiitacion5

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 4279 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4279 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4279/230x0.8=23.26 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 56.88
 $e(\text{parcial})=2x0.3x4279/48.54x230x4=0.06 \text{ V.}=0.02 \%$
 $e(\text{total})=1.28\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LH5

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33.12 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 590 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
590 W.

$$I=590/230x1=2.57 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40.88
 $e(\text{parcial})=2x33.12x590/51.35x230x1.5=2.21 \text{ V.}=0.96 \%$
 $e(\text{total})=2.24\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMH5

- Tensión de servicio: 230 V.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23.43 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I=9/230x1=0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x23.43x9/51.52x230x1.5=0.02 \text{ V.}=0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.29\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TH5

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30.71 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2x30.71x3680/48.45x230x2.5=8.11 \text{ V.}=3.53 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=4.8\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Habiitacion6

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4279 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4279 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4279/230x0.8=23.26 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 56.88

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4279 / 48.54 \times 230 \times 4 = 0.06 \text{ V.} = 0.02 \%$

$e(\text{total}) = 1.28\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LH6

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 24.51 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 590 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
590 W.

$$I = 590 / 230 \times 1 = 2.57 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.88

$e(\text{parcial}) = 2 \times 24.51 \times 590 / 51.35 \times 230 \times 1.5 = 1.63 \text{ V.} = 0.71 \%$

$e(\text{total}) = 1.99\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMH6

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 21.25 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$e(\text{parcial}) = 2 \times 21.25 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.02 \text{ V.} = 0.01 \%$

$e(\text{total}) = 1.29\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TH6

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 24.52 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 24.52 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 6.48 \text{ V.} = 2.82 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 4.09\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Planta 2 Centro

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 30485 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
34113.8 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=34113.8 / 1.732 \times 400 \times 0.8 = 61.55 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 KV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 73 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 40 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 75.55

$$e(\text{parcial}) = 70.5 \times 34113.8 / 45.62 \times 400 \times 16 = 8.24 \text{ V.} = 2.06 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 2.13\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

14. SUBCUADRO Planta 2 Centro

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

LCom1	720 W
LCom2	432 W
LCom3	576 W
TCom1	3680 W
TCom2	3680 W
LABD3	216 W
LEMABD3	27 W
TABD3	3680 W
LP3A.IZQ	360 W
LP3A.DCHA	360 W
LP3A.C	432 W
LP3B.IZQ	360 W
LP3B.DCHA	360 W
LP3B.C	432 W
TCP 3.1	3680 W
TCP 3.2	3680 W
LSH3	216 W
LEMSH3	9 W
TSH3	3680 W
LSM3	216 W
LEMSM3	9 W
TSM3	3680 W
TOTAL....	30485 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4725

- Potencia Instalada Fuerza (W): 25760

Cálculo de la Línea: Comedor

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1728 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3110.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=3110.4/230 \times 0.8=16.9 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 56.21

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 3110.4 / 48.65 \times 230 \times 2.5 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.16\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LCom1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 21.25 m; Cos j: 1; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 720 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $720 \times 1.8 = 1296$ W.

$$I = 1296 / 230 \times 1 = 5.63$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 44.23

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 21.25 \times 1296 / 50.74 \times 230 \times 1.5 = 3.15$$
 V. = 1.37 %

$$e(\text{total}) = 3.53\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LCom2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23.5 m; Cos j: 1; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $432 \times 1.8 = 777.6$ W.

$$I = 777.6 / 230 \times 1 = 3.38$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 23.5 \times 777.6 / 51.23 \times 230 \times 1.5 = 2.07$$
 V. = 0.9 %

$$e(\text{total}) = 3.06\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LCom3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32.59 m; Cos j: 1; $X_u(mW/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 576 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $576 \times 1.8 = 1036.8 \text{ W.}$

$$I = 1036.8 / 230 \times 1 = 4.51 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares $2 \times 1.5 + TT \times 1.5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable ($^\circ\text{C}$): 42.71

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 32.59 \times 1036.8 / 51.01 \times 230 \times 1.5 = 3.84 \text{ V.} = 1.67 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 3.83\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Comedor TC

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 7360 W.
- Potencia de cálculo:
 $7360 \text{ W.} (\text{Coef. de Simult.: 1})$

$$I = 7360 / 230 \times 0.8 = 40 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares $2 \times 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable ($^\circ\text{C}$): 70

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 7360 / 46.45 \times 230 \times 6 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 2.16\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: TCom1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 22.24 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares $2 \times 2.5 + TT \times 2.5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial})=2x22.24x3680/48.45x230x2.5=5.87 \text{ V.}=2.55 \text{ %}$
 $e(\text{total})=4.72\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: TCom2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25.82 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 57.41
 $e(\text{parcial})=2x25.82x3680/48.45x230x2.5=6.82 \text{ V.}=2.97 \text{ %}$
 $e(\text{total})=5.13\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Aseo Basura 3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3923 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4095.8 W.(Coef. de Simult.: 1)

$I=4095.8/230x0.8=22.26 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 68.1
 $e(\text{parcial})=2x0.3x4095.8/46.74x230x2.5=0.09 \text{ V.}=0.04 \text{ %}$
 $e(\text{total})=2.17\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LABD3

- Tensión de servicio: 230 V.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33.15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 216 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $216 \times 1.8 = 388.8$ W.

$$I = 388.8 / 230 \times 1 = 1.69$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.38

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 33.15 \times 388.8 / 51.45 \times 230 \times 1.5 = 1.45$$
 V. = 0.63 %

$$e(\text{total}) = 2.81\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMABD3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 29.02 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 27 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
27 W.

$$I = 27 / 230 \times 1 = 0.12$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 29.02 \times 27 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.09$$
 V. = 0.04 %

$$e(\text{total}) = 2.21\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TABD3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 11.72 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16$$
 A.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$e(\text{parcial}) = 2 \times 11.72 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 3.1 \text{ V.} = 1.35 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 3.52\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Pasillos 3.A

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1152 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2073.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 2073.6 / 230 \times 0.8 = 11.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 43.96

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 2073.6 / 50.78 \times 230 \times 4 = 0.03 \text{ V.} = 0.01 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 2.15\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LP3A.IZQ

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 78.59 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 360 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
360x1.8=648 W.

$$I = 648 / 230 \times 1 = 2.82 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.54

$e(\text{parcial}) = 2 \times 78.59 \times 648 / 51.42 \times 230 \times 2.5 = 3.45 \text{ V.} = 1.5 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 3.64\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP3A.DCHA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 87.48 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $360 \times 1.8 = 648$ W.

$$I = 648 / 230 \times 1 = 2.82$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40.54
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 87.48 \times 648 / 51.42 \times 230 \times 2.5 = 3.83$ V. = 1.67 %
 $e(\text{total}) = 3.81\%$ ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP3A.C

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 63.68 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $432 \times 1.8 = 777.6$ W.

$$I = 777.6 / 230 \times 1 = 3.38$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40.78
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 63.68 \times 777.6 / 51.37 \times 230 \times 2.5 = 3.35$ V. = 1.46 %
 $e(\text{total}) = 3.6\%$ ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Pasillos 3.B

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 1152 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2073.6 W. (Coef. de Simult.: 1)

$$I=2073.6/230 \times 0.8=11.27 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 43.96

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 2073.6 / 50.78 \times 230 \times 4=0.03 \text{ V.}=0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.15\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LP3B.IZQ

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 78.59 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
360x1.8=648 W.

$$I=648/230 \times 1=2.82 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.54

$$e(\text{parcial})=2 \times 78.59 \times 648 / 51.42 \times 230 \times 2.5=3.45 \text{ V.}=1.5 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=3.64\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP3B.DCHA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 87.48 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
360x1.8=648 W.

$$I=648/230 \times 1=2.82 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.54

$$e(\text{parcial})=2x87.48x648/51.42x230x2.5=3.83 \text{ V.}=1.67 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=3.81\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP3B.C

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 63.68 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 432 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$432x1.8=777.6 \text{ W.}$$

$$I=777.6/230x1=3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.78

$$e(\text{parcial})=2x63.68x777.6/51.37x230x2.5=3.35 \text{ V.}=1.46 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=3.6\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Pasillos TC 3

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 7360 W.

- Potencia de cálculo:

$$7360 \text{ W.}(\text{Coef. de Simult.: 1 })$$

$$I=7360/230x0.8=40 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 56.46

$$e(\text{parcial})=2x0.3x7360/48.61x230x10=0.04 \text{ V.}=0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.15\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Cálculo de la Línea: TCP 3.1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70.2 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 45.93

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 70.2 \times 3680 / 50.43 \times 230 \times 6 = 7.42 \text{ V.} = 3.23 \%$$

$$e(\text{total}) = 5.38\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: TCP 3.2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 90.87 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 45.93

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 90.87 \times 3680 / 50.43 \times 230 \times 6 = 9.61 \text{ V.} = 4.18 \%$$

$$e(\text{total}) = 6.33\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: SH3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3905 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4020.2 W.(Coef. de Simult.: 1)



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=4020.2/230 \times 0.8 = 21.85 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 67.07

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 4020.2 / 46.9 \times 230 \times 2.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 2.17\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LSH3

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 28.06 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 216 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$144 \times 1.8 + 72 = 331.2 \text{ W.}$$

$$I=331.2/230 \times 1 = 1.44 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.28

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 28.06 \times 331.2 / 51.46 \times 230 \times 1.5 = 1.05 \text{ V.} = 0.46 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 2.63\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMSH3

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 31.52 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$9 \text{ W.}$$

$$I=9/230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 31.52 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.03 \text{ V.} = 0.01 \text{ %}$$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

e(total)=2.19% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TSH3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 29.27 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial})=2 \times 29.27 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 7.73 \text{ V.} = 3.36 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=5.54\% \text{ ADMIS (6.5% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: SM3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3905 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4020.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=4020.2/230 \times 0.8 = 21.85 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 67.07

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 4020.2 / 46.9 \times 230 \times 2.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=2.17\% \text{ ADMIS (4.5% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LSM3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 41.07 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia a instalar: 216 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $144 \times 1.8 + 72 = 331.2$ W.

$$I = 331.2 / 230 \times 1 = 1.44 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.28

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 41.07 \times 331.2 / 51.46 \times 230 \times 1.5 = 1.53 \text{ V.} = 0.67 \%$$

$$e(\text{total}) = 2.84\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMSM3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 44.72 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9 W.

$$I = 9 / 230 \times 1 = 0.04 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 44.72 \times 9 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.05 \text{ V.} = 0.02 \%$$

$$e(\text{total}) = 2.19\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TSM3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 28.7 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$e(\text{parcial}) = 2 \times 28.7 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 7.58 \text{ V.} = 3.3 \%$

$e(\text{total}) = 5.47\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Clima 1

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 9500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
 $9500 \times 1.25 = 11875 \text{ W.}$

$$I = 11875 / 1.732 \times 400 \times 0.8 \times 1 = 21.43 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 63.88

$e(\text{parcial}) = 25 \times 11875 / 47.4 \times 400 \times 4 \times 1 = 3.91 \text{ V.} = 0.98 \%$

$e(\text{total}) = 1.05\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Clima 2

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 9500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
 $9500 \times 1.25 = 11875 \text{ W.}$

$$I = 11875 / 1.732 \times 400 \times 0.8 \times 1 = 21.43 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 63.88



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$e(\text{parcial})=25 \times 11875 / 47.4 \times 400 \times 4 \times 1 = 3.91 \text{ V.} = 0.98 \%$
 $e(\text{total})=1.05\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Clima 3

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip. Tubos Superf.o Emp. Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0; R: 1
- Potencia a instalar: 9500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
 $9500 \times 1.25 = 11875 \text{ W.}$

$$I=11875/1,732 \times 400 \times 0.8 \times 1 = 21.43 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 63.88

$e(\text{parcial})=25 \times 11875 / 47.4 \times 400 \times 4 \times 1 = 3.91 \text{ V.} = 0.98 \%$

$e(\text{total})=1.05\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Ascensor 1

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip. Tubos Superf.o Emp. Obra
- Longitud: 56.98 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 29554 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
 $29500 \times 1.25 + 54 = 36929 \text{ W. (Coef. de Simult.: 1)}$

$$I=36929/1,732 \times 400 \times 0.8 = 66.63 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 95 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 64.6

$e(\text{parcial})=56.98 \times 36929 / 47.29 \times 400 \times 25 = 4.45 \text{ V.} = 1.11 \%$

$e(\text{total})=1.19\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Protección Termica en Principio de Línea
I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A.

15. SUBCUADRO Ascensor 1

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Entreplanta1	36 W
Cabina1	18 W
MotorASC1	29500 W
TOTAL....	29554 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 54
- Potencia Instalada Fuerza (W): 29500

Cálculo de la Línea: Ilu Ascensor1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 54 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
54 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=54/230 \times 0.8=0.29 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.01
 $e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 54 / 51.51 \times 230 \times 1.5 = 0 \text{ V.} = 0 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.19\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Entreplanta1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 36 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
36 W.

$$I=36/230x1=0.16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x25x36/51.52x230x1.5=0.1 \text{ V.}=0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.23\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Cabina1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I=18/230x1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x25x18/51.52x230x1.5=0.05 \text{ V.}=0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.21\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: MotorASC1

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 29500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
29500x1.25=36875 W.

$$I=36875/1,732x400x0.8x1=66.53 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A. según ITC-BT-19



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 62.4

$e(\text{parcial})=0.3 \times 36875 / 47.64 \times 400 \times 25 \times 1 = 0.02 \text{ V.} = 0.01 \%$

$e(\text{total})=1.19\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 72 A.

Protección diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Ascensor 2

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 56.98 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 29554 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):

$29500 \times 1.25 + 54 = 36929 \text{ W. (Coef. de Simult.: 1)}$

$$I = 36929 / 1.732 \times 400 \times 0.8 = 66.63 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 95 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 64.6

$e(\text{parcial})=56.98 \times 36929 / 47.29 \times 400 \times 25 = 4.45 \text{ V.} = 1.11 \%$

$e(\text{total})=1.19\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A.

16. SUBCUADRO Ascensor 2

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Entreplanta2	36 W
Cabina2	18 W
MotorASC2	29500 W
TOTAL....	29554 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 54

- Potencia Instalada Fuerza (W): 29500



Cálculo de la Línea: Ilu Ascensor2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 54 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
54 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=54/230 \times 0.8 = 0.29 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.01

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 54 / 51.51 \times 230 \times 1.5 = 0 \text{ V.} = 0 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.19\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Entreplanta2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 36 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
36 W.

$$I=36/230 \times 1=0.16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 25 \times 36 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.1 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.23\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Cabina2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I=18/230x1=0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40

$$e(\text{parcial})=2x25x18/51.52x230x1.5=0.05 \text{ V.}=0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.21\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: MotorASC2

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 29500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
29500x1.25=36875 W.

$$I=36875/1,732x400x0.8x1=66.53 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 62.4

$$e(\text{parcial})=0.3x36875/47.64x400x25x1=0.02 \text{ V.}=0.01 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.19\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 72 A.

Protección diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Cocina

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 20264 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
3500x1.25+17887.2=22262.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=22262.2/1,732x400x0.8=40.17 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 KV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 67.66
 $e(\text{parcial}) = 70.5 \times 22262.2 / 46.81 \times 400 \times 10 = 8.38 \text{ V.} = 2.1 \%$
 $e(\text{total}) = 2.17\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 45 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 45 A.

17. SUBCUADRO Cocina

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

LCoc1	648 W
LCoc2	540 W
LCoc3	216 W
Ext. Cocina	500 W
Pelapatatas	2500 W
Lavavajillas coci.	3500 W
Camara 1	1500 W
Camara 2	1500 W
Electro. gas	1000 W
Termo ACS	1000 W
TCoc1	3680 W
TCoc2	3680 W
TOTAL....	20264 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1404

- Potencia Instalada Fuerza (W): 18860

Cálculo de la Línea: Ilu Cocina

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1404 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2527.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 2527.2 / 230 \times 0.8 = 13.73 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 60.79

$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 2527.2 / 47.9 \times 230 \times 1.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ \%}$

$e(\text{total})=2.21\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LCoc1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25.91 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 648 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $648 \times 1.8 = 1166.4 \text{ W.}$

$$I=1166.4/230 \times 1=5.07 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 43.43

$e(\text{parcial})=2 \times 25.91 \times 1166.4 / 50.88 \times 230 \times 1.5 = 3.44 \text{ V.} = 1.5 \text{ \%}$

$e(\text{total})=3.71\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LCoc2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 26.2 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 540 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $540 \times 1.8 = 972 \text{ W.}$

$$I=972/230 \times 1=4.23 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.38

$e(\text{parcial})=2 \times 26.2 \times 972 / 51.07 \times 230 \times 1.5 = 2.89 \text{ V.} = 1.26 \text{ \%}$

$e(\text{total})=3.47\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Cálculo de la Línea: LCoc3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 27.72 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 216 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $216 \times 1.8 = 388.8$ W.

$$I = 388.8 / 230 \times 1 = 1.69$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.38

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 27.72 \times 388.8 / 51.45 \times 230 \times 1.5 = 1.21$$
 V. = 0.53 %

$$e(\text{total}) = 2.74\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Maquinas Cocina

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 6500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
 $3500 \times 1.25 + 3000 = 7375$ W. (Coef. de Simult.: 1)

$$I = 7375 / 1.732 \times 400 \times 0.8 = 13.31$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 47.29

$$e(\text{parcial}) = 0.3 \times 7375 / 50.19 \times 400 \times 4 = 0.03$$
 V. = 0.01 %

$$e(\text{total}) = 2.18\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA.

Cálculo de la Línea: Ext. Cocina

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 22.42 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
 $500 \times 1.25 = 625$ W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=625/1,732 \times 400 \times 0.8 \times 1 = 1.13 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.11

$$e(\text{parcial}) = 22.42 \times 625 / 51.5 \times 400 \times 2.5 \times 1 = 0.27 \text{ V.} = 0.07 \%$$

$$e(\text{total}) = 2.25\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Pelapatatas

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 18.93 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 2500 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):

$$2500 \times 1.25 = 3125 \text{ W.}$$

$$I=3125/1,732 \times 400 \times 0.8 \times 1 = 5.64 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.79

$$e(\text{parcial}) = 18.93 \times 3125 / 51 \times 400 \times 2.5 \times 1 = 1.16 \text{ V.} = 0.29 \%$$

$$e(\text{total}) = 2.47\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Lavavajillas coc.

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25.07 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3500 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):

$$3500 \times 1.25 = 4375 \text{ W.}$$

$$I=4375/230 \times 0.8 \times 1 = 23.78 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 63.27



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 25.07 \times 4375 / 47.5 \times 230 \times 4 \times 1 = 5.02 \text{ V.} = 2.18 \%$$
$$e(\text{total}) = 4.36\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.

Cálculo de la Línea: Camaras

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3000 W.
- Potencia de cálculo:
3000 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I = 3000 / 230 \times 0.8 = 16.3 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 55.08
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 3000 / 48.84 \times 230 \times 2.5 = 0.06 \text{ V.} = 0.03 \%$
 $e(\text{total}) = 2.2\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA.

Cálculo de la Línea: Camara 1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 28.68 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.

$$I = 1500 / 230 \times 1 = 6.52 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 42.89
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 28.68 \times 1500 / 50.98 \times 230 \times 2.5 = 2.93 \text{ V.} = 1.28 \%$
 $e(\text{total}) = 3.47\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Camara 2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Longitud: 28.14 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.

$$I=1500/230 \times 1 = 6.52 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.89

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 28.14 \times 1500 / 50.98 \times 230 \times 2.5 = 2.88 \text{ V.} = 1.25 \%$$

$$e(\text{total}) = 3.45\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Gas y termo

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo:

$$2000 \text{ W.} (\text{Coef. de Simult.: 1})$$

$$I=2000/230 \times 0.8 = 10.87 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 46.7

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 2000 / 50.29 \times 230 \times 2.5 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \%$$

$$e(\text{total}) = 2.19\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA.

Cálculo de la Línea: Electro. gas

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 24.99 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.

$$I=1000/230 \times 1 = 4.35 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.29

$e(\text{parcial}) = 2 \times 24.99 \times 1000 / 51.28 \times 230 \times 2.5 = 1.7 \text{ V.} = 0.74 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 2.93\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Termo ACS

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 17.61 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.

$$I = 1000 / 230 \times 1 = 4.35 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.29

$e(\text{parcial}) = 2 \times 17.61 \times 1000 / 51.28 \times 230 \times 2.5 = 1.19 \text{ V.} = 0.52 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 2.71\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: TC Cocina

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 7360 W.
- Potencia de cálculo:

$$7360 \text{ W.} (\text{Coef. de Simult.: 1})$$

$$I = 7360 / 230 \times 0.8 = 40 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 70

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 7360 / 46.45 \times 230 \times 6 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \text{ \%}$

$e(\text{total}) = 2.2\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: TCoc1



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20.97 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 20.97 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 5.54 \text{ V.} = 2.41 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 4.61\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: TCoc2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23.83 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 23.83 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 6.3 \text{ V.} = 2.74 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 4.94\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Lavanderia

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 32560 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
$$7500 \times 1.25 + 25060 = 34435 \text{ W. (Coef. de Simult.: 1)}$$

$$I=34435/1.732 \times 400 \times 0.8 = 62.13 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 73 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 40 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 76.22
 $e(\text{parcial})=60.5 \times 34435 / 45.52 \times 400 \times 16 = 7.15 \text{ V.} = 1.79 \text{ %}$
 $e(\text{total})=1.86\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

18. SUBCUADRO Lavanderia

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Lavadora 1	7500 W
Lavadora 2	7500 W
Secadora 1	5100 W
Secadora 2	5100 W
TC lavanderia1	3680 W
TC lavanderia2	3680 W
TOTAL....	32560 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 32560

Cálculo de la Línea: Lavadoras

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 15000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
 $7500 \times 1.25 + 7500 = 16875 \text{ W. (Coef. de Simult.: 1)}$

$$I = 16875 / 1.732 \times 400 \times 0.8 = 30.45 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 61.46
 $e(\text{parcial})=0.3 \times 16875 / 47.79 \times 400 \times 6 = 0.04 \text{ V.} = 0.01 \text{ %}$
 $e(\text{total})=1.87\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Lavadora 1

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 21.61 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 7500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
 $7500 \times 1.25 = 9375$ W.

$I = 9375 / (1,732 \times 400 \times 0.8 \times 1) = 16.92$ A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 54.9
 $e(\text{parcial}) = 21.61 \times 9375 / (48.87 \times 400 \times 4 \times 1) = 2.59$ V. = 0.65 %
 $e(\text{total}) = 2.52\%$ ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.

Cálculo de la Línea: Lavadora 2

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 18.62 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 7500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
 $7500 \times 1.25 = 9375$ W.

$I = 9375 / (1,732 \times 400 \times 0.8 \times 1) = 16.92$ A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 54.9
 $e(\text{parcial}) = 18.62 \times 9375 / (48.87 \times 400 \times 4 \times 1) = 2.23$ V. = 0.56 %
 $e(\text{total}) = 2.43\%$ ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.

Cálculo de la Línea: secadoras

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia a instalar: 10200 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
 $5100 \times 1.25 + 5100 = 11475$ W. (Coef. de Simult.: 1)

$$I = 11475 / 1,732 \times 400 \times 0.8 = 20.7 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 69.16

$$e(\text{parcial}) = 0.3 \times 11475 / 46.58 \times 400 \times 2.5 = 0.07 \text{ V.} = 0.02 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.88\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Secadora 1

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23.14 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 5100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
 $5100 \times 1.25 = 6375$ W.

$$I = 6375 / 1,732 \times 400 \times 0.8 \times 1 = 11.5 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 51.6

$$e(\text{parcial}) = 23.14 \times 6375 / 49.43 \times 400 \times 2.5 \times 1 = 2.98 \text{ V.} = 0.75 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 2.63\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Secadora 2

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20.67 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 5100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
 $5100 \times 1.25 = 6375$ W.

$$I = 6375 / 1,732 \times 400 \times 0.8 \times 1 = 11.5 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 51.6

$e(\text{parcial})=20.67 \times 6375 / 49.43 \times 400 \times 2.5 \times 1 = 2.67 \text{ V.} = 0.67 \%$

$e(\text{total})=2.55\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: TC lavanderia

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 7360 W.

- Potencia de cálculo:

7360 W.(Coef. de Simult.: 1)

$I=7360/230 \times 0.8 = 40 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 70

$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 7360 / 46.45 \times 230 \times 6 = 0.07 \text{ V.} = 0.03 \%$

$e(\text{total})=1.89\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: TC lavanderia1

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 26.03 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de cálculo: 3680 W.

$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$e(\text{parcial})=2 \times 26.03 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 6.88 \text{ V.} = 2.99 \%$

$e(\text{total})=4.88\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: TC lavanderia2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 16.28 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I=3680/230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.41

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 16.28 \times 3680 / 48.45 \times 230 \times 2.5 = 4.3 \text{ V.} = 1.87 \text{ %}$$

e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Grupo incendios

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 58.37 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 18400 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
$$18400 \times 1.25 = 23000 \text{ W.}$$

$$I=23000/1.732 \times 400 \times 0.8 \times 1 = 41.5 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 KV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 69.53

$$e(\text{parcial}) = 58.37 \times 23000 / 46.52 \times 400 \times 10 \times 1 = 7.21 \text{ V.} = 1.8 \text{ %}$$

e(total)=1.88% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 45 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Grupo AF

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Longitud: 58.37 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 4416 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
$$4416 \times 1.25 = 5520 \text{ W.}$$

$$I = 5520 / (1,732 \times 400 \times 0.8 \times 1) = 9.96 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 49.38

$$e(\text{parcial}) = 58.37 \times 5520 / (49.82 \times 400 \times 2.5 \times 1) = 6.47 \text{ V.} = 1.62 \%$$

$$e(\text{total}) = 1.69\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Planta B centro G

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1341.66 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
$$2224.86 \text{ W. (Coef. de Simult.: 1)}$$

$$I = 2224.86 / (1,732 \times 400 \times 0.8) = 4.01 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.96

$$e(\text{parcial}) = 50.5 \times 2224.86 / (50.97 \times 400 \times 1.5) = 3.67 \text{ V.} = 0.92 \%$$

$$e(\text{total}) = 0.99\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

19. SUBCUADRO Planta B centro G

DEMANDA DE POTENCIAS



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia total instalada:

LP1.IZQ.G	384 W
LP1.DCHA.G	446.66 W
LP1.C.G	412 W
LEMP1	99 W
TOTAL....	1341.66 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1341.66

Cálculo de la Línea: Pasillos ilu 1 G

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1341.66 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2224.86 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=2224.86/230 \times 0.8=12.09 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 56.11

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 2224.86 / 48.67 \times 230 \times 1.5 = 0.08 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.03\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LP1.IZQ.G

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70.98 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 384 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
384x1.8=691.2 W.

$$I=691.2/230 \times 1=3.01 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.2

$$e(\text{parcial})=2 \times 70.98 \times 691.2 / 51.29 \times 230 \times 1.5 = 5.55 \text{ V.} = 2.41 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=3.44\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP1.DCHA.G

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 91.82 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 446.66 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $360 \times 1.8 + 86.66 = 734.66$ W.

$$I = 734.66 / 230 \times 1 = 3.19$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.36

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 91.82 \times 734.66 / 51.26 \times 230 \times 1.5 = 7.63$$
 V. = 3.32 %

$$e(\text{total}) = 4.34\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP1.C.G

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 56.35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 412 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $360 \times 1.8 + 52 = 700$ W.

$$I = 700 / 230 \times 1 = 3.04$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.24

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 56.35 \times 700 / 51.29 \times 230 \times 1.5 = 4.46$$
 V. = 1.94 %

$$e(\text{total}) = 2.97\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMP1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 51.87 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia a instalar: 99 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
99 W.

$$I=99/230x1=0.43 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.02

$$e(\text{parcial})=2x51.87x99/51.51x230x1.5=0.58 \text{ V.}=0.25 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.28\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Planta 1 centro G

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1468.99 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2371.39 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=2371.39/1.732x400x0.8=4.28 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 43.36

$$e(\text{parcial})=60.5x2371.39/50.89x400x1.5=4.7 \text{ V.}=1.17 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.25\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

20. SUBCUADRO Planta 1 centro G

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

LP2.IZQ.G	522.66 W
LP2.DCHA.G	384 W



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

LP2.C.G	481.33 W
LEMP2	81 W
TOTAL....	1468.99 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1468.99

Cálculo de la Línea: Pasillos ilu 2 G

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1468.99 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2371.39 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=2371.39/230 \times 0.8=12.89 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 58.3

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 2371.39 / 48.3 \times 230 \times 1.5 = 0.09 \text{ V.} = 0.04 \text{ %}$$

e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LP2.IZQ.G

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 77.4 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 522.66 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
384x1.8+138.66=829.86 W.

$$I=829.86/230 \times 1=3.61 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.74

$$e(\text{parcial})=2 \times 77.4 \times 829.86 / 51.19 \times 230 \times 1.5 = 7.27 \text{ V.} = 3.16 \text{ %}$$

e(total)=4.45% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Cálculo de la Línea: LP2.DCHA.G

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 85.36 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 384 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $384 \times 1.8 = 691.2$ W.

$$I = 691.2 / 230 \times 1 = 3.01$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.2

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 85.36 \times 691.2 / 51.29 \times 230 \times 1.5 = 6.67$$
 V. = 2.9 %

$$e(\text{total}) = 4.19\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP2.C.G

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50.27 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 481.33 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $360 \times 1.8 + 121.33 = 769.33$ W.

$$I = 769.33 / 230 \times 1 = 3.34$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.49

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 50.27 \times 769.33 / 51.24 \times 230 \times 1.5 = 4.38$$
 V. = 1.9 %

$$e(\text{total}) = 3.19\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMP2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 44.73 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 81 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
81 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$$I=81/230x1=0.35 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.02

$$e(\text{parcial})=2x44.73x81/51.51x230x1.5=0.41 \text{ V.}=0.18 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.46\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Planta 2 centro G

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1215 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$2136.6 \text{ W. (Coef. de Simult.: 1)}$$

$$I=2136.6/1,732x400x0.8=3.86 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 42.73

$$e(\text{parcial})=70.5x2136.6/51.01x400x1.5=4.92 \text{ V.}=1.23 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.31\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

21. SUBCUADRO Planta 2 centro G

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

LP3.IZQ.G	360 W
LP3.DCHA.G	360 W
LP3.C.G	432 W
LEMP3	63 W
TOTAL....	1215 W



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1215

Cálculo de la Línea: Pasillos 3 G

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1215 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2136.6 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=2136.6/230 \times 0.8=11.61 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 54.86

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 2136.6 / 48.88 \times 230 \times 1.5 = 0.08 \text{ V.} = 0.03 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=1.34\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: LP3.IZQ.G

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 78.59 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
360x1.8=648 W.

$$I=648/230 \times 1=2.82 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.06

$$e(\text{parcial})=2 \times 78.59 \times 648 / 51.32 \times 230 \times 1.5 = 5.75 \text{ V.} = 2.5 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=3.84\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP3.DCHA.G



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 87.48 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
360x1.8=648 W.

$$I=648/230x1=2.82 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.06

$$e(\text{parcial})=2x87.48x648/51.32x230x1.5=6.4 \text{ V.}=2.78 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=4.12\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LP3.C.G

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 63.68 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
432x1.8=777.6 W.

$$I=777.6/230x1=3.38 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.52

$$e(\text{parcial})=2x63.68x777.6/51.23x230x1.5=5.6 \text{ V.}=2.44 \text{ %}$$

$$e(\text{total})=3.77\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LEMP3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 47.37 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 63 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
63 W.

$$I=63/230x1=0.27 \text{ A.}$$



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40.01
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 47.37 \times 63 / 51.51 \times 230 \times 1.5 = 0.34 \text{ V.} = 0.15 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 1.48\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Trafo quirófano 1

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia aparente: 8 kVA.
- Índice carga c: 0.8.

$$I = Ct \times St \times 1000 / (1.732 \times U) = 1.25 \times 8 \times 1000 / (1.732 \times 400) = 14.43 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 54.17
 $e(\text{parcial}) = 3 \times 8000 / 48.99 \times 400 \times 2.5 = 0.49 \text{ V.} = 0.12 \text{ \%}$
 $e(\text{total}) = 0.2\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

22. TRAFO INTERMEDIO Trafo quirófano 1

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Qirofano1	6418 W
TOTAL....	6418 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2388
- Potencia Instalada Fuerza (W): 4030

Cálculo de la Línea: Qirofano1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 67.74 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Potencia a instalar: 6418 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
8314 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=8314/230 \times 0.8 = 45.18 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 87 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 53.49

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 67.74 \times 8314 / 49.11 \times 230 \times 16 = 6.23 \text{ V.} = 2.71 \text{ %}$$

e(total)=2.71% ADMIS (5% MAX.)

Protección Termica en Principio de Línea

I. Mag. Bipolar Int. 50 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Bipolar Int. 50 A.

Protección diferencial en Final de Línea

Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA.

23. SUBCUADRO Qirofano1

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Ilu quirofano1.A	1080 W
Ilu quirofano1.B	1080 W
Lampara operacion1	210 W
Lem quirofano1	18 W
TC quirofano1	3680 W
Circuito mesa 1	350 W
TOTAL....	6418 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2388

- Potencia Instalada Fuerza (W): 4030

Cálculo de la Línea: Ilu quirofano1.A

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 21.89 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1080 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1080x1.8=1944 W.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I=1944/230x1=8.45 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 49.53

e(parcial)=2x21.89x1944/49.79x230x1.5=4.95 V.=2.15 %

e(total)=4.86% ADMIS (5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Ilu quirofano1.B

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 21.89 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1080 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$1080 \times 1.8 = 1944 \text{ W.}$$

I=1944/230x1=8.45 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 12 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 49.53

e(parcial)=2x21.89x1944/49.79x230x1.5=4.95 V.=2.15 %

e(total)=4.86% ADMIS (5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Lampara operacion1

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15.56 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 210 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$$210 \times 1.8 = 378 \text{ W.}$$

I=378/230x1=1.64 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.36



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

$e(\text{parcial}) = 2 \times 15.56 \times 378 / 51.45 \times 230 \times 1.5 = 0.66 \text{ V.} = 0.29 \%$
 $e(\text{total}) = 3\% \text{ ADMIS (5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Lem quirofano1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20.91 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$$I = 18 / 230 \times 1 = 0.08 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 20.91 \times 18 / 51.52 \times 230 \times 1.5 = 0.04 \text{ V.} = 0.02 \%$
 $e(\text{total}) = 2.73\% \text{ ADMIS (5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TC quirofano1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23.48 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$$I = 3680 / 230 \times 1 = 16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 50.53
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 23.48 \times 3680 / 49.62 \times 230 \times 4 = 3.79 \text{ V.} = 1.65 \%$
 $e(\text{total}) = 4.36\% \text{ ADMIS (5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Circuito mesa 1

- Tensión de servicio: 230 V.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15.56 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 350 W.
- Potencia de cálculo: 350 W.

$$I=350/230x1=1.52 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.16

$$e(\text{parcial})=2x15.56x350/51.49x230x2.5=0.37 \text{ V.}=0.16 \text{ %}$$

e(total)=2.87% ADMIS (5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Trafo quirófano 2

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia aparente: 8 kVA.
- Índice carga c: 0.8.

$$I= Ct \times St \times 1000 / (1.732 \times U) = 1.25 \times 8 \times 1000 / (1.732 \times 400) = 14.43 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 54.17

$$e(\text{parcial})=3x8000/48.99x400x2.5=0.49 \text{ V.}=0.12 \text{ %}$$

e(total)=0.2% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

24. TRAFO INTERMEDIO Trafo quirófano 2

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Quirófano 2	6418 W
TOTAL....	6418 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2388

- Potencia Instalada Fuerza (W): 4030



Cálculo de la Línea: Quirófano 2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 67.74 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 6418 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
8314 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=8314/230 \times 0.8 = 45.18 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol.RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 87 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 53.49

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 67.74 \times 8314 / 49.11 \times 230 \times 16 = 6.23 \text{ V.} = 2.71 \%$$

$$e(\text{total}) = 2.71\% \text{ ADMIS (5\% MAX.)}$$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Mag. Bipolar Int. 50 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Bipolar Int. 50 A.

Protección diferencial en Final de Línea

Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA.

25. SUBCUADRO Quirófano 2

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Ilu quirófano 2.A	1080 W
Ilu quirófano 2.B	1080 W
Lampara operacion2	210 W
Lem quirófano2	18 W
TC quirófano2	3680 W
Circuito mesa 2	350 W
TOTAL....	6418 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2388

- Potencia Instalada Fuerza (W): 4030

Cálculo de la Línea: Ilu quirófano 2.A

- Tensión de servicio: 230 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Longitud: 37.33 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1080 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $1080 \times 1.8 = 1944$ W.

$$I = 1944 / 230 \times 1 = 8.45$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 44.86

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 37.33 \times 1944 / 50.62 \times 230 \times 2.5 = 4.99$$
 V. = 2.17 %

e(total) = 4.88% ADMIS (5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Ilu quirófano 2.B

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 37.33 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1080 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $1080 \times 1.8 = 1944$ W.

$$I = 1944 / 230 \times 1 = 8.45$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 44.86

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 37.33 \times 1944 / 50.62 \times 230 \times 2.5 = 4.99$$
 V. = 2.17 %

e(total) = 4.88% ADMIS (5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Lampara operacion2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30.04 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 210 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $210 \times 1.8 = 378$ W.

$$I = 378 / 230 \times 1 = 1.64$$
 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40.36
 $e(\text{parcial})=2x30.04x378/51.45x230x1.5=1.28 \text{ V.}=0.56 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=3.27\% \text{ ADMIS (5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Lem quirófano2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 29.87 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$I=18/230x1=0.08 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2x29.87x18/51.52x230x1.5=0.06 \text{ V.}=0.03 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=2.74\% \text{ ADMIS (5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: TC quirófano2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 37.23 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.

$I=3680/230x1=16 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 45.93
 $e(\text{parcial})=2x37.23x3680/50.43x230x6=3.94 \text{ V.}=1.71 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=4.42\% \text{ ADMIS (5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Circuito mesa 2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30.04 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 350 W.
- Potencia de cálculo: 350 W.

$$I=350/230 \times 1 = 1.52 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.16

$$e(\text{parcial}) = 2 \times 30.04 \times 350 / 51.49 \times 230 \times 2.5 = 0.71 \text{ V.} = 0.31 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 3.02\% \text{ ADMIS (5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Ascensor 3

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 73.83 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 29554 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
$$29500 \times 1.25 + 54 = 36929 \text{ W. (Coef. de Simult.: 1)}$$

$$I=36929/1,732 \times 400 \times 0.8 = 66.63 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 KV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 95 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 64.6

$$e(\text{parcial}) = 73.83 \times 36929 / 47.29 \times 400 \times 25 = 5.77 \text{ V.} = 1.44 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 1.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

26. SUBCUADRO Ascensor 3

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Entreplanta3	36 W
Cabina3	18 W
MotorASC3	29500 W
TOTAL....	29554 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 54
- Potencia Instalada Fuerza (W): 29500

Cálculo de la Línea: Ilu Ascensor 3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 54 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
54 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=54/230 \times 0.8=0.29 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 40.01
 $\epsilon(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 54 / 51.51 \times 230 \times 1.5 = 0 \text{ V.} = 0 \text{ \%}$
 $\epsilon(\text{total})=1.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: Entreplanta3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 36 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
36 W.

$$I=36/230 \times 1=0.16 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2x25x36/51.52x230x1.5=0.1 \text{ V.}=0.04 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.56\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: Cabina3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; $X_u(\text{mW/m})$: 0;
- Potencia a instalar: 18 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
18 W.

$I=18/230x1=0.08 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 40
 $e(\text{parcial})=2x25x18/51.52x230x1.5=0.05 \text{ V.}=0.02 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.54\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: MotorASC3

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; $X_u(\text{mW/m})$: 0; R: 1
- Potencia a instalar: 29500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
29500x1.25=36875 W.

$I=36875/1,732x400x0.8x1=66.53 \text{ A.}$
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 62.4
 $e(\text{parcial})=0.3x36875/47.64x400x25x1=0.02 \text{ V.}=0.01 \text{ \%}$
 $e(\text{total})=1.52\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 72 A.
Protección diferencial:
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Cálculo de la Línea: Telecomunicaciones

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 58.74 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 8000 W.
- Potencia de cálculo:
8000 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=8000/1,732 \times 400 \times 0.8 = 14.43 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 59.69

$$e(\text{parcial}) = 58.74 \times 8000 / 48.08 \times 400 \times 2.5 = 9.77 \text{ V.} = 2.44 \text{ %}$$

$$e(\text{total}) = 2.52\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección Termica en Principio de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.

27. SUBCUADRO Telecomunicaciones

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

RTI	4000 W
RITS	4000 W
TOTAL....	8000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 8000

Cálculo de la Línea: RTI

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de cálculo: 4000 W.

$$I=4000/230 \times 1 = 17.39 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 60.58

$e(\text{parcial}) = 2 \times 10 \times 4000 / 47.93 \times 230 \times 2.5 = 2.9 \text{ V.} = 1.26 \%$

$e(\text{total}) = 3.78\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 20 A.

Cálculo de la Línea: RITS

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de cálculo: 4000 W.

$$I = 4000 / 230 \times 1 = 17.39 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K

I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 60.58

$e(\text{parcial}) = 2 \times 25 \times 4000 / 47.93 \times 230 \times 2.5 = 7.26 \text{ V.} = 3.16 \%$

$e(\text{total}) = 5.67\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 20 A.

28. RESUMEN RESULTADOS

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
ACOMETIDA	459809.84	34	3(3x185/95)Al	829.62	900	0.63	0.63	3(180)
LINEA GENERAL ALIMENT.	459809.84	2	3(4x185+TTx95)Cu	829.62	1245	0.02	0.02	
DERIVACION IND.	459809.84	3	2(4x185+TTx95)Cu	829.62	830	0.05	0.08	
Grupo electrogeno	110000	60	4x70+TTx35Cu	198.47	214	1.06	1.06	
Planta B Izq	72065	20.92	4x50+TTx25Cu	130.02	145	0.42	0.49	63
Planta B Dcha	60219.4	29.77	4x35+TTx16Cu	108.65	119	0.72	0.79	50
Planta B Centro	34213.4	50.5	4x16+TTx16Cu	61.73	73	1.48	1.56	40
Planta 1 Izq	69296	30.92	4x50+TTx25Cu	125.03	145	0.59	0.67	63
Planta 1 Dcha	29169.6	39.78	4x16+TTx16Cu	52.63	73	0.96	1.04	40
Planta 1 Centro	47050.99	60.5	4x25+TTx16Cu	84.89	95	1.58	1.66	50
Planta 2 Izq.	31952.4	40.92	4x16+TTx16Cu	57.65	73	1.1	1.18	40
Planta 2 Dcha	43346.8	49.78	4x25+TTx16Cu	78.21	95	1.18	1.25	50
Planta 2 Centro	34113.8	70.5	4x16+TTx16Cu	61.55	73	2.06	2.13	40
Clima 1	11875	25	4x4+TTx4Cu	21.43	31	0.98	1.05	25
Clima 2	11875	25	4x4+TTx4Cu	21.43	31	0.98	1.05	25
Clima 3	11875	25	4x4+TTx4Cu	21.43	31	0.98	1.05	25
Ascensor 1	36929	56.98	4x25+TTx16Cu	66.63	95	1.11	1.19	50

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

Ascensor 2	36929	56.98	4x25+TTx16Cu	66.63	95	1.11	1.19	50
Cocina	22262.2	70.5	4x10+TTx10Cu	40.17	54	2.1	2.17	32
Lavanderia	34435	60.5	4x16+TTx16Cu	62.13	73	1.79	1.86	40
Grupo incendios	23000	58.37	4x10+TTx10Cu	41.5	54	1.8	1.88	32
Grupo AF	5520	58.37	4x2.5+TTx2.5Cu	9.96	23	1.62	1.69	20
Planta B centro G	2224.86	50.5	4x1.5+TTx1.5Cu	4.01	16.5	0.92	0.99	20
Planta 1 centro G	2371.39	60.5	4x1.5+TTx1.5Cu	4.28	16.5	1.17	1.25	20
Planta 2 centro G	2136.6	70.5	4x1.5+TTx1.5Cu	3.86	16.5	1.23	1.31	20
Trafo quirófano 1	10000	3	4x2.5Cu	14.43	21	0.12	0.2	
Qirofano1	8314	67.74	2x16+TTx16Cu	45.18	87	2.71	2.71	32
Trafo quirófano 2	10000	3	4x2.5Cu	14.43	21	0.12	0.2	
Qirofano 2	8314	67.74	2x16+TTx16Cu	45.18	87	2.71	2.71	32
Ascensor 3	36929	73.83	4x25+TTx16Cu	66.63	95	1.44	1.52	50
Telecomunicaciones	8000	58.74	4x2.5+TTx2.5Cu	14.43	23	2.44	2.52	20

Subcuadro Planta B Izq

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Consulta1	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.52	
LC1	777.6	19.65	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	0.75	1.27	16
LEMC1	9	16.44	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	0.53	16
TC1	3680	19.57	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.25	2.77	20
Consulta2	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.52	
LC2	777.6	25.02	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	0.96	1.48	16
LEMC2	9	21.96	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	0.53	16
TC2	3680	25.05	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.88	3.4	20
Consulta3	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.52	
LC3	777.6	30.12	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.15	1.67	16
LEMC3	9	23.15	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	0.53	16
TC3	3680	3.13	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	0.36	0.88	20
Consulta4	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.52	
LC4	777.6	35.95	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.38	1.9	16
LEMC4	9	33	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	0.54	16
TC4	3680	36.04	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.14	4.66	20
Consulta5	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.52	
LC5	777.6	41.21	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.58	2.1	16
LEMC5	9	39.29	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	0.54	16
TC5	3680	41.62	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.78	5.3	20
Consulta6	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.52	
LC6	777.6	44.99	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.72	2.24	16
LEMC6	9	41.78	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	0.54	16
TC6	3680	44.55	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	5.12	5.64	20
Consulta7	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.52	
LC7	777.6	39.66	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.52	2.04	16
LEMC7	9	40.69	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	0.54	16
TC7	3680	38.77	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.45	4.97	20
Consulta8	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.52	
LC8	777.6	33.91	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.3	1.82	16
LEMC8	9	30.69	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	0.53	16
TC8	3680	33.54	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.85	4.37	20
Consulta9	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.52	
LC9	777.6	28.72	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.1	1.62	16
LEMC9	9	29.51	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	0.53	16
TC9	3680	27.68	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.18	3.7	20
Consulta10	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.52	
LC10	777.6	23.24	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	0.89	1.41	16
LEMC10	9	23.97	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	0.53	16
TC10	3680	22.3	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.56	3.08	20
Prueba esfuerzo 1	4738	0.3	2x4Cu	25.75	31	0.03	0.52	
LPE1	1040	59.17	2x1.5+TTx1.5Cu	4.52	15	3.04	3.56	16
LEMP1	18	55.77	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.05	0.57	16
TPE1	3680	52.67	2x4+TTx4Cu	16	27	3.69	4.21	20
Prueba esfuerzo 2	4738	0.3	2x4Cu	25.75	31	0.03	0.52	
LPE2	1040	53.86	2x1.5+TTx1.5Cu	4.52	15	2.77	3.29	16
LEMP2	18	50.11	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.04	0.57	16



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

TPE2	3680	47.05	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	5.4	5.93	20
Prueba esfuerzo 3	4374	0.3	2x4Cu	23.77	31	0.03	0.52	
LPE3	676	43.2	2x1.5+TTx1.5Cu	2.94	15	1.43	1.95	16
LEMP3	18	44.42	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.04	0.56	16
TPE3	3680	45.14	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	5.19	5.71	20
Servicios1	3874	0.3	2x2.5Cu	21.05	23	0.04	0.53	
LS1	176	48.22	2x1.5+TTx1.5Cu	0.77	15	0.42	0.95	16
LEMS1	18	47.83	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.04	0.57	16
TS1	3680	48.41	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	5.56	6.09	20
Farmacia	4625	0.3	2x4Cu	25.14	31	0.03	0.52	
LF	936	42.58	2x1.5+TTx1.5Cu	4.07	15	1.97	2.49	16
LEMF	9	43.32	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	0.54	16
TF	3680	36.05	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.14	4.66	20
Archivo clinico	5050	0.3	2x4Cu	27.45	31	0.03	0.52	
LA1	1352	42.57	2x1.5+TTx1.5Cu	5.88	15	2.86	3.39	16
LEMA1	18	42.29	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.04	0.56	16
TA1	3680	41.02	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.71	5.24	20

Subcuadro Planta B Dcha

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Direccion	4873.4	0.3	2x4Cu	26.49	31	0.03	0.82	
LD	1184.4	39.57	2x1.5+TTx1.5Cu	5.15	15	2.32	3.14	16
LEMD	9	36.72	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	0.84	16
TD	3680	38.97	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.48	5.3	20
Oficina1	4873.4	0.3	2x4Cu	26.49	31	0.03	0.82	
LO1	1184.4	48.69	2x1.5+TTx1.5Cu	5.15	15	2.86	3.68	16
LEMO1	9	45.08	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	0.84	16
TO1	3680	46.35	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	5.32	6.14	20
Oficina2	4873.4	0.3	2x4Cu	26.49	31	0.03	0.82	
LO2	1184.4	56.13	2x1.5+TTx1.5Cu	5.15	15	3.29	4.11	16
LEMO2	9	46.03	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	0.84	16
TO2	3680	54.87	2x4+TTx4Cu	16	27	3.85	4.67	20
Oficina3	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.82	
LO3	777.6	24.42	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	0.93	1.75	16
LEMO3	9	20.99	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	0.83	16
TO3	3680	23.52	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.7	3.52	20
Oficina4	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.82	
LO4	777.6	28.28	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.08	1.9	16
LEMO4	9	22.09	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	0.83	16
TO4	3680	27.31	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.14	3.95	20
Oficina5	4873.4	0.3	2x4Cu	26.49	31	0.03	0.82	
LO5	1184.4	36.08	2x1.5+TTx1.5Cu	5.15	15	2.12	2.94	16
LEMO5	9	26.92	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	0.83	16
TO5	3680	36.42	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.18	5	20
Oficina6	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.82	
LO6	777.6	42.98	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.64	2.46	16
LEMO6	9	39.47	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	0.83	16
TO6	3680	42.04	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.83	5.65	20
Oficina7	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	0.82	
LO7	777.6	44.59	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.71	2.52	16
LEMO7	9	40.15	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	0.83	16
TO7	3680	45.92	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	5.27	6.09	20
Sala Juntas	4864.4	0.3	2x4Cu	26.44	31	0.03	0.82	
LSJ	1166.4	28.19	2x1.5+TTx1.5Cu	5.07	15	1.63	2.45	16
LEMSJ	18	21.82	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.02	0.84	16
TSJ	3680	26.95	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.1	3.92	20
Servicios2	3957.2	0.3	2x2.5Cu	21.51	23	0.04	0.83	
LS2	259.2	29.26	2x1.5+TTx1.5Cu	1.13	15	0.37	1.2	16
LEMS2	18	26.6	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.02	0.85	16
TS2	3680	26.8	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.08	3.91	20
Archivo fotocopias	4862.6	0.3	2x4Cu	26.43	31	0.03	0.82	
LA2	1173.6	36.91	2x1.5+TTx1.5Cu	5.1	15	2.15	2.97	16
LEMA2	9	28.36	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	0.83	16
TA2	3680	35.24	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.05	4.87	20

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

Area de trabajo1	1815.2	0.3	2x1.5Cu	9.87	16.5	0.03	0.82	
LAT1	777.6	49.35	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.89	2.71	16
LAT2	777.6	43.98	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.68	2.5	16
LATC	260	47.16	2x1.5+TTx1.5Cu	1.13	15	0.6	1.42	16
Area de trabajo2	7360	0.3	2x6Cu	40	40	0.03	0.82	
TAT1	3680	43.24	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.97	5.79	20
TAT2	3680	52.02	2x4+TTx4Cu	16	27	3.65	4.47	20

Subcuadro Planta B Centro

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Cuarto de maquinas	5114.6	0.3	2x4Cu	27.8	31	0.03	1.59	
LCM	1425.6	24.58	2x1.5+TTx1.5Cu	6.2	15	1.75	3.33	16
LEMCM	9	14.38	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	1.59	16
TCM	3680	26.35	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.03	4.61	20
Cuarto hidraulica	5114.6	0.3	2x4Cu	27.8	31	0.03	1.59	
LCH	1425.6	31.35	2x1.5+TTx1.5Cu	6.2	15	2.23	3.81	16
LEMCCH	9	24.82	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	1.6	16
TCH	3680	32.79	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.77	5.35	20
Aseo Basura 1	4225.4	0.3	2x2.5Cu	22.96	23	0.04	1.6	
LAB1	518.4	33.17	2x1.5+TTx1.5Cu	2.25	15	0.84	2.44	16
LEMAB1	27	27.42	2x1.5+TTx1.5Cu	0.12	15	0.04	1.63	16
TABD1	3680	19.9	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.29	3.88	20
Pasillos Ilu 1	4358.4	0.3	2x6Cu	23.69	40	0.02	1.57	
LP1.IZQ	1382.4	70.98	2x2.5+TTx2.5Cu	6.01	21	2.91	4.48	20
LP1A.DCHA	888	91.8	2x2.5+TTx2.5Cu	3.86	21	2.4	3.97	20
LP1B.DCHA	648	91.8	2x1.5+TTx1.5Cu	2.82	15	2.92	4.49	16
LP1.C	1440	56.35	2x2.5+TTx2.5Cu	6.26	21	2.41	3.98	20
Pasillos TC 1	7360	0.3	2x6Cu	40	40	0.03	1.59	
TCP1.1	3680	66.74	2x4+TTx4Cu	16	27	4.68	6.26	20
TCP1.2	3680	78.26	2x6+TTx6Cu	16	36	3.6	5.18	25
SH1	4020.2	0.3	2x2.5Cu	21.85	23	0.04	1.59	
LSH1	331.2	27.21	2x1.5+TTx1.5Cu	1.44	15	0.44	2.04	16
LEMSH1	9	29.58	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	1.61	16
TSH1	3680	27.1	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.11	4.71	20
SM1	4020.2	0.3	2x2.5Cu	21.85	23	0.04	1.59	
LSM1	331.2	38.69	2x1.5+TTx1.5Cu	1.44	15	0.63	2.22	16
LEMSM1	9	41.75	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	1.61	16
TSM1	3680	35.91	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.13	5.72	20

Subcuadro Planta 1 Izq

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Entrega alm. bdga	4216.4	0.3	2x4Cu	22.92	31	0.02	0.69	
LEAB	518.4	54.34	2x1.5+TTx1.5Cu	2.25	15	1.38	2.07	16
LEMEAB	18	50.71	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.04	0.73	16
TEAB	3680	56.3	2x4+TTx4Cu	16	27	3.95	4.64	20
Jefatura Reposo	4174.2	0.3	2x2.5Cu	22.69	23	0.04	0.71	
LJR	467.2	48.75	2x1.5+TTx1.5Cu	2.03	15	1.12	1.82	16
LEMJR	27	47.28	2x1.5+TTx1.5Cu	0.12	15	0.06	0.77	16
TJR	3680	45.52	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	5.23	5.93	20
Donacion Reconoci.	4528.4	0.3	2x4Cu	24.61	31	0.03	0.69	
LDR	830.4	45.31	2x1.5+TTx1.5Cu	3.61	15	1.85	2.54	16
LEMDR	18	44.63	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.04	0.73	16
TDR	3680	45.85	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	5.27	5.96	20
RayosX Tecnicos	4297	0.3	2x4Cu	23.35	31	0.03	0.69	
LRT	590	39.75	2x1.5+TTx1.5Cu	2.57	15	1.15	1.84	16
LEMRT	27	37.58	2x1.5+TTx1.5Cu	0.12	15	0.05	0.74	16
TRT	3680	38.69	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.44	5.13	20
Raxos X	18750	38.69	4x10+TTx10Cu	33.83	44	0.94	1.6	32
Ultrasoni Cto osc.	3957.2	0.3	2x2.5Cu	21.51	23	0.04	0.7	
LUO	259.2	43.33	2x1.5+TTx1.5Cu	1.13	15	0.55	1.25	16



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

LEMUO	18	40.53	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.04	0.74	16
TUO	3680	45.85	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	5.27	5.97	20
Servicios3	3947.8	0.3	2x2.5Cu	21.46	23	0.04	0.7	
LS3	240.8	40.04	2x1.5+TTx1.5Cu	1.05	15	0.47	1.18	16
LEMS3	27	39.47	2x1.5+TTx1.5Cu	0.12	15	0.05	0.76	16
TS3	3680	39.79	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.57	5.27	20
Laboratorio Cult.	4623.2	0.3	2x4Cu	25.13	31	0.03	0.69	
LLC	907.2	33.74	2x1.5+TTx1.5Cu	3.94	15	1.51	2.2	16
LEMLC	36	33.74	2x1.5+TTx1.5Cu	0.16	15	0.06	0.75	16
TLC	3680	33.16	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.81	4.5	20
Toma muestra	4114	0.3	2x2.5Cu	22.36	23	0.04	0.71	
LTM	416	29.08	2x1.5+TTx1.5Cu	1.81	15	0.59	1.3	16
LEMTM	18	25.86	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.02	0.73	16
TTM	3680	28.91	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.32	4.03	20
Jefatura	4157	0.3	2x2.5Cu	22.59	23	0.04	0.71	
LJ	468	23.35	2x1.5+TTx1.5Cu	2.03	15	0.54	1.24	16
LEMJ	9	19.86	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	0.71	16
TJ	3680	22.24	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.55	3.26	20
Archivo 3	4322	0.3	2x4Cu	23.49	31	0.03	0.69	
LA3	624	18.89	2x1.5+TTx1.5Cu	2.71	15	0.58	1.27	16
LEMA3	18	19.6	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.02	0.71	16
TA3	3680	18.4	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.11	2.8	20
Servicios4	3947.8	0.3	2x2.5Cu	21.46	23	0.04	0.7	
LS4	240.8	33.21	2x1.5+TTx1.5Cu	1.05	15	0.39	1.09	16
LEMS4	27	32.59	2x1.5+TTx1.5Cu	0.12	15	0.04	0.75	16
TS4	3680	32.81	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.77	4.47	20
Archivo 4	4261	0.3	2x4Cu	23.16	31	0.02	0.69	
LA4	572	38.8	2x1.5+TTx1.5Cu	2.49	15	1.09	1.78	16
LEMA4	9	40.24	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	0.71	16
TA4	3680	37.51	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.31	5	20

Subcuadro Planta 1 Dcha

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Vestuario hombres1	4755.8	0.3	2x4Cu	25.85	31	0.03	1.07	
LVH1	1066.8	32.96	2x1.5+TTx1.5Cu	4.64	15	1.74	2.8	16
LEMVH1	9	19.96	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	1.07	16
TVH1	3680	19.9	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.29	3.35	20
Vestuario mujeres1	4755.8	0.3	2x4Cu	25.85	31	0.03	1.07	
LVM1	1066.8	32	2x1.5+TTx1.5Cu	4.64	15	1.69	2.75	16
LEMVM1	9	18.53	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	1.07	16
TVM1	3680	19.42	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.23	3.3	20
Zona hmeda	2869.2	0.3	2x1.5Cu	15.59	16.5	0.05	1.08	
LZH1	1296	48.96	2x1.5+TTx1.5Cu	5.63	15	3.15	4.24	16
LZH2	1555.2	36.94	2x1.5+TTx1.5Cu	6.76	15	2.87	3.96	16
LEMZH	18	42.74	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.04	1.12	16
Descanso Bdga	4139.6	0.3	2x2.5Cu	22.5	23	0.04	1.08	
LDB	441.6	27.89	2x1.5+TTx1.5Cu	1.92	15	0.6	1.68	16
LEMDB	18	25.21	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.02	1.1	16
TDB	3680	24.31	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.79	3.87	20
Mesoterapia 1y2	3957.2	0.3	2x2.5Cu	21.51	23	0.04	1.08	
LM1.2	259.2	32.37	2x1.5+TTx1.5Cu	1.13	15	0.41	1.49	16
LEMM1.2	18	25.52	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.02	1.1	16
TM1.2	3680	30.51	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.5	4.58	20
Mesoterapia 3y4	3957.2	0.3	2x2.5Cu	21.51	23	0.04	1.08	
LM3.4	259.2	39.04	2x1.5+TTx1.5Cu	1.13	15	0.5	1.57	16
LEMM3.4	18	38.16	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.03	1.11	16
TM3.4	3680	37.2	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.27	5.35	20
Fisio	4734.8	0.3	2x4Cu	25.73	31	0.03	1.07	
LFi	1036.8	34.68	2x1.5+TTx1.5Cu	4.51	15	1.78	2.84	16
LEMFi	18	32.37	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.03	1.09	16
TFi	3680	35.21	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.04	5.11	20

Subcuadro Planta 1 Centro

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
LavanderiaAlmancen	2828	0.3	2x1.5Cu	15.37	16.5	0.05	1.7	
LLA1	933.6	20.95	2x1.5+TTx1.5Cu	4.06	15	0.96	2.67	16
LLA2	1166.4	30.52	2x1.5+TTx1.5Cu	5.07	15	1.76	3.47	16
LLA3	364	26.88	2x1.5+TTx1.5Cu	1.58	15	0.48	2.18	16
LLA4	364	32.34	2x1.5+TTx1.5Cu	1.58	15	0.58	2.28	16
Aseo Basura 2	4095.8	0.3	2x2.5Cu	22.26	23	0.04	1.7	
LABD2	388.8	32.99	2x1.5+TTx1.5Cu	1.69	15	0.63	2.33	16
LEMABD2	27	28.47	2x1.5+TTx1.5Cu	0.12	15	0.04	1.73	16
TABD2	3680	19.7	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.26	3.96	20
Pasillos 2.A	2550.39	0.3	2x4Cu	13.86	31	0.01	1.67	
LP2A.IZQ	968.53	77.39	2x2.5+TTx2.5Cu	4.21	21	2.21	3.88	20
LP2A.DCHA	691.2	85.36	2x2.5+TTx2.5Cu	3.01	21	1.74	3.41	20
LP2A.C	890.66	50.27	2x1.5+TTx1.5Cu	3.87	15	2.21	3.88	16
Pasillos 2.B	2030.4	0.3	2x4Cu	11.03	31	0.01	1.67	
LP2B.IZQ	691.2	77.39	2x1.5+TTx1.5Cu	3.01	15	2.63	4.3	16
LP2B.DCHA	691.2	85.36	2x2.5+TTx2.5Cu	3.01	21	1.74	3.4	20
LP2B.C	648	50.27	2x1.5+TTx1.5Cu	2.82	15	1.6	3.27	16
Pasillos TC 2	7360	0.3	2x10Cu	40	54	0.02	1.67	
TCP2.1	3680	65.01	2x4+TTx4Cu	16	27	4.56	6.23	20
TCP2.2	3680	86.68	2x6+TTx6Cu	16	36	3.99	5.66	25
SH2	4020.2	0.3	2x2.5Cu	21.85	23	0.04	1.7	
LSH2	331.2	25.89	2x1.5+TTx1.5Cu	1.44	15	0.42	2.12	16
LEMSH2	9	29.88	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	1.71	16
TSH2	3680	27.39	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.15	4.84	20
SM2	4020.2	0.3	2x2.5Cu	21.85	23	0.04	1.7	
LSM2	331.2	38.61	2x1.5+TTx1.5Cu	1.44	15	0.63	2.32	16
LEMSM2	9	41.23	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	1.71	16
TSM2	3680	36.55	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.2	5.89	20
Salon fisio.A	2722	0.3	2x4Cu	14.79	31	0.02	1.67	
LSF1.A	884	60.27	2x1.5+TTx1.5Cu	3.84	15	2.63	4.3	16
LSF2.A	936	67.17	2x2.5+TTx2.5Cu	4.07	21	1.85	3.53	20
LSF3.A	884	69.3	2x2.5+TTx2.5Cu	3.84	21	1.8	3.48	20
LEMSF	18	58.28	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.05	1.72	16
Salon fisio.B	2704	0.3	2x4Cu	14.7	31	0.02	1.67	
LSF1.B	884	60.27	2x1.5+TTx1.5Cu	3.84	15	2.63	4.3	16
LSF2.B	936	67.17	2x2.5+TTx2.5Cu	4.07	21	1.85	3.53	20
LSF3.B	884	69.3	2x2.5+TTx2.5Cu	3.84	21	1.8	3.48	20
Salon fisio TC1	7360	0.3	2x6Cu	40	40	0.03	1.69	
TSF1	3680	50.43	2x4+TTx4Cu	16	27	3.54	5.22	20
TSF2	3680	61.1	2x4+TTx4Cu	16	27	4.28	5.97	20
Salon fisio TC2	7360	0.3	2x6Cu	40	40	0.03	1.69	
TSF3	3680	75.48	2x6+TTx6Cu	16	36	3.47	5.16	25
TSF4	3680	64.89	2x4+TTx4Cu	16	27	4.55	6.24	20

Subcuadro Planta 2 Izq.

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Transfer	5023.4	0.3	2x4Cu	27.3	31	0.03	1.21	
LT	1325.4	56.04	2x2.5+TTx2.5Cu	5.76	21	2.2	3.41	20
LEMT	18	54.16	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.05	1.26	16
TT	3680	52.64	2x4+TTx4Cu	16	27	3.69	4.9	20
EstacionEnfermeras	4980	0.3	2x4Cu	27.07	31	0.03	1.21	
LEE1	780	50.59	2x1.5+TTx1.5Cu	3.39	15	1.94	3.15	16
LEE2	520	48.44	2x1.5+TTx1.5Cu	2.26	15	1.24	2.44	16
TEE	3680	40.73	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.68	5.89	20
ReciboDesinfEntreg	4355	0.3	2x4Cu	23.67	31	0.03	1.2	
LRDE	648	51.5	2x1.5+TTx1.5Cu	2.82	15	1.64	2.84	16
LEMRDE	27	41.83	2x1.5+TTx1.5Cu	0.12	15	0.06	1.26	16

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

TRDE	3680	42.99	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.94	6.14	20
Terapia intensiva	3971	0.3	2x4Cu	21.58	31	0.02	1.2	
LTI	282	42.76	2x1.5+TTx1.5Cu	1.23	15	0.59	1.79	16
LEMTI	9	42.44	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	1.22	16
TTI	3680	48.68	2x4+TTx4Cu	16	27	3.41	4.61	20
Post-operatorio	3971	0.3	2x2.5Cu	21.58	23	0.04	1.22	
LPO	282	39.54	2x1.5+TTx1.5Cu	1.23	15	0.55	1.76	16
LEMPO	9	35.98	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	1.23	16
TPO	3680	43.51	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	5	6.21	20
DesinfecciónRápida	4322	0.3	2x4Cu	23.49	31	0.03	1.2	
LDeR	624	31.66	2x1.5+TTx1.5Cu	2.71	15	0.97	2.17	16
LEMDeR	18	32.43	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.03	1.23	16
TDeR	3680	25.91	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.98	4.18	20
RayosX Cto Oscuro	5330	0.3	2x4Cu	28.97	31	0.03	1.21	
LRCO	312	34.15	2x1.5+TTx1.5Cu	1.36	15	0.52	1.73	16
LEMRCO	18	32.01	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.03	1.24	16
TRCO	5000	32.19	2x4+TTx4Cu	21.74	27	3.16	4.37	20

Subcuadro Planta 2 Dcha

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
VestuariosHombres2	4524.6	0.3	2x4Cu	24.59	31	0.03	1.28	
LVH2	835.6	34.54	2x1.5+TTx1.5Cu	3.63	15	1.42	2.7	16
LEMVH2	9	35.58	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	1.29	16
TVH2	3680	35.41	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.07	5.34	20
VestuariosMujeres2	4524.6	0.3	2x4Cu	24.59	31	0.03	1.28	
LVM2	835.6	37.64	2x1.5+TTx1.5Cu	3.63	15	1.55	2.83	16
LEMVM2	9	37.84	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	1.29	16
TVM2	3680	35.9	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.12	5.4	20
Descanso	4466.6	0.3	2x4Cu	24.27	31	0.03	1.28	
LDes	777.6	47.01	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	1.8	3.08	16
LEMDes	9	48.93	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	1.3	16
TDes	3680	44.9	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	5.16	6.44	20
Almacen Archivo	4157	0.3	2x6Cu	22.59	40	0.02	1.27	
LAA	468	56.3	2x1.5+TTx1.5Cu	2.03	15	1.29	2.56	16
LEMAA	9	50.67	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	1.29	16
TA	3680	53.92	2x4+TTx4Cu	16	27	3.78	5.05	20
Habitacion1	4279	0.3	2x4Cu	23.26	31	0.02	1.28	
LH1	590	28.96	2x1.5+TTx1.5Cu	2.57	15	0.84	2.11	16
LEMH1	9	30.05	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	1.29	16
TH1	3680	27.11	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.11	4.39	20
Habitacion2	4279	0.3	2x4Cu	23.26	31	0.02	1.28	
LH2	590	37.2	2x1.5+TTx1.5Cu	2.57	15	1.08	2.35	16
LEMH2	9	31.2	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	1.29	16
TH2	3680	37.81	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.34	5.62	20
Habitacion3	4279	0.3	2x4Cu	23.26	31	0.02	1.28	
LH3	590	45.06	2x1.5+TTx1.5Cu	2.57	15	1.3	2.58	16
LEMH3	9	46.09	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	1.3	16
TH3	3680	43.06	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.95	6.22	20
Habitacion4	4279	0.3	2x4Cu	23.26	31	0.02	1.28	
LH4	590	40.54	2x1.5+TTx1.5Cu	2.57	15	1.17	2.45	16
LEMH4	9	38.46	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	1.29	16
TH4	3680	40.63	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	4.67	5.94	20
Habitacion5	4279	0.3	2x4Cu	23.26	31	0.02	1.28	
LH5	590	33.12	2x1.5+TTx1.5Cu	2.57	15	0.96	2.24	16
LEMH5	9	23.43	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	1.29	16
TH5	3680	30.71	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.53	4.8	20
Habitacion6	4279	0.3	2x4Cu	23.26	31	0.02	1.28	
LH6	590	24.51	2x1.5+TTx1.5Cu	2.57	15	0.71	1.99	16
LEMH6	9	21.25	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	1.29	16
TH6	3680	24.52	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.82	4.09	20

Subcuadro Planta 2 Centro

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Comedor	3110.4	0.3	2x2.5Cu	16.9	23	0.03	2.16	
LCom1	1296	21.25	2x1.5+TTx1.5Cu	5.63	15	1.37	3.53	16
LCom2	777.6	23.5	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	0.9	3.06	16
LCom3	1036.8	32.59	2x1.5+TTx1.5Cu	4.51	15	1.67	3.83	16
Comedor TC	7360	0.3	2x6Cu	40	40	0.03	2.16	
TCom1	3680	22.24	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.55	4.72	20
TCom2	3680	25.82	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.97	5.13	20
Aseo Basura 3	4095.8	0.3	2x2.5Cu	22.26	23	0.04	2.17	
LABD3	388.8	33.15	2x1.5+TTx1.5Cu	1.69	15	0.63	2.81	16
LEMABD3	27	29.02	2x1.5+TTx1.5Cu	0.12	15	0.04	2.21	16
TABD3	3680	11.72	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	1.35	3.52	20
Pasillos 3.A	2073.6	0.3	2x4Cu	11.27	31	0.01	2.15	
LP3A.IZQ	648	78.59	2x2.5+TTx2.5Cu	2.82	21	1.5	3.64	20
LP3A.DCHA	648	87.48	2x2.5+TTx2.5Cu	2.82	21	1.67	3.81	20
LP3A.C	777.6	63.68	2x2.5+TTx2.5Cu	3.38	21	1.46	3.6	20
Pasillos 3.B	2073.6	0.3	2x4Cu	11.27	31	0.01	2.15	
LP3B.IZQ	648	78.59	2x2.5+TTx2.5Cu	2.82	21	1.5	3.64	20
LP3B.DCHA	648	87.48	2x2.5+TTx2.5Cu	2.82	21	1.67	3.81	20
LP3B.C	777.6	63.68	2x2.5+TTx2.5Cu	3.38	21	1.46	3.6	20
Pasillos TC 3	7360	0.3	2x10Cu	40	54	0.02	2.15	
TCP 3.1	3680	70.2	2x6+TTx6Cu	16	36	3.23	5.38	25
TCP 3.2	3680	90.87	2x6+TTx6Cu	16	36	4.18	6.33	25
SH3	4020.2	0.3	2x2.5Cu	21.85	23	0.04	2.17	
LSH3	331.2	28.06	2x1.5+TTx1.5Cu	1.44	15	0.46	2.63	16
LEMSH3	9	31.52	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.01	2.19	16
TSH3	3680	29.27	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.36	5.54	20
SM3	4020.2	0.3	2x2.5Cu	21.85	23	0.04	2.17	
LSM3	331.2	41.07	2x1.5+TTx1.5Cu	1.44	15	0.67	2.84	16
LEMSM3	9	44.72	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	15	0.02	2.19	16
TSM3	3680	28.7	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	3.3	5.47	20

Subcuadro Ascensor 1

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Ilu Ascensor1	54	0.3	2x1.5Cu	0.29	16.5	0	1.19	
Entreplanta1	36	25	2x1.5+TTx1.5Cu	0.16	15	0.04	1.23	16
Cabina1	18	25	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.02	1.21	16
MotorASC1	36875	0.3	4x25+TTx16Cu	66.53	77	0.01	1.19	50

Subcuadro Ascensor 2

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Ilu Ascensor2	54	0.3	2x1.5Cu	0.29	16.5	0	1.19	
Entreplanta2	36	25	2x1.5+TTx1.5Cu	0.16	15	0.04	1.23	16
Cabina2	18	25	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.02	1.21	16
MotorASC2	36875	0.3	4x25+TTx16Cu	66.53	77	0.01	1.19	50

Subcuadro Cocina

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Ilu Cocina	2527.2	0.3	2x1.5Cu	13.73	16.5	0.04	2.21	
LCoc1	1166.4	25.91	2x1.5+TTx1.5Cu	5.07	15	1.5	3.71	16
LCoc2	972	26.2	2x1.5+TTx1.5Cu	4.23	15	1.26	3.47	16
LCoc3	388.8	27.72	2x1.5+TTx1.5Cu	1.69	15	0.53	2.74	16
Maquinas Cocina	7375	0.3	4x4Cu	13.31	27	0.01	2.18	
Ext. Cocina	625	22.42	4x2.5+TTx2.5Cu	1.13	18.5	0.07	2.25	20
Pelapatatas	3125	18.93	4x2.5+TTx2.5Cu	5.64	18.5	0.29	2.47	20

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA
CLINICA DEPORTIVA

Lavavajillas cocci.	4375	25.07	2x4+TTx4Cu	23.78	27	2.18	4.36	20
Camaras	3000	0.3	2x2.5Cu	16.3	23	0.03	2.2	
Camara 1	1500	28.68	2x2.5+TTx2.5Cu	6.52	21	1.28	3.47	20
Camara 2	1500	28.14	2x2.5+TTx2.5Cu	6.52	21	1.25	3.45	20
Gas y termo	2000	0.3	2x2.5Cu	10.87	23	0.02	2.19	
Electro. gas	1000	24.99	2x2.5+TTx2.5Cu	4.35	21	0.74	2.93	20
Termo ACS	1000	17.61	2x2.5+TTx2.5Cu	4.35	21	0.52	2.71	20
TC Cocina	7360	0.3	2x6Cu	40	40	0.03	2.2	
TCoc1	3680	20.97	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.41	4.61	20
TCoc2	3680	23.83	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.74	4.94	20

Subcuadro Lavanderia

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Lavadoras	16875	0.3	4x6Cu	30.45	36	0.01	1.87	
Lavadora 1	9375	21.61	4x4+TTx4Cu	16.92	24	0.65	2.52	25
Lavadora 2	9375	18.62	4x4+TTx4Cu	16.92	24	0.56	2.43	25
secadoras	11475	0.3	4x2.5Cu	20.7	21	0.02	1.88	
Secadora 1	6375	23.14	4x2.5+TTx2.5Cu	11.5	18.5	0.75	2.63	20
Secadora 2	6375	20.67	4x2.5+TTx2.5Cu	11.5	18.5	0.67	2.55	20
TC lavanderia	7360	0.3	2x6Cu	40	40	0.03	1.89	
TC lavanderia1	3680	26.03	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	2.99	4.88	20
TC lavanderia2	3680	16.28	2x2.5+TTx2.5Cu	16	21	1.87	3.76	20

Subcuadro Planta B centro G

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Pasillos ilu 1 G	2224.86	0.3	2x1.5Cu	12.09	16.5	0.03	1.03	
LP1.IZQ.G	691.2	70.98	2x1.5+TTx1.5Cu	3.01	15	2.41	3.44	16
LP1.DCHA.G	734.66	91.82	2x1.5+TTx1.5Cu	3.19	15	3.32	4.34	16
LP1.C.G	700	56.35	2x1.5+TTx1.5Cu	3.04	15	1.94	2.97	16
LEMP1	99	51.87	2x1.5+TTx1.5Cu	0.43	15	0.25	1.28	16

Subcuadro Planta 1 centro G

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Pasillos ilu 2 G	2371.39	0.3	2x1.5Cu	12.89	16.5	0.04	1.29	
LP2.IZQ.G	829.86	77.4	2x1.5+TTx1.5Cu	3.61	15	3.16	4.45	16
LP2.DCHA.G	691.2	85.36	2x1.5+TTx1.5Cu	3.01	15	2.9	4.19	16
LP2.C.G	769.33	50.27	2x1.5+TTx1.5Cu	3.34	15	1.9	3.19	16
LEMP2	81	44.73	2x1.5+TTx1.5Cu	0.35	15	0.18	1.46	16

Subcuadro Planta 2 centro G

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Pasillos 3 G	2136.6	0.3	2x1.5Cu	11.61	16.5	0.03	1.34	
LP3.IZQ.G	648	78.59	2x1.5+TTx1.5Cu	2.82	15	2.5	3.84	16
LP3.DCHA.G	648	87.48	2x1.5+TTx1.5Cu	2.82	15	2.78	4.12	16
LP3.C.G	777.6	63.68	2x1.5+TTx1.5Cu	3.38	15	2.44	3.77	16
LEMP3	63	47.37	2x1.5+TTx1.5Cu	0.27	15	0.15	1.48	16

Subcuadro Qirofano1

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm.. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Carlos Artal Ansón								

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Ilu quirofano1.A	1944	21.89	2x1.5+TTx1.5Cu	8.45	15	2.15	4.86	16
Ilu quirofano1.B	1944	21.89	2x1.5Cu	8.45	15	2.15	4.86	12
Lampara operacion1	378	15.56	2x1.5+TTx1.5Cu	1.64	15	0.29	3	16
Lem quirofano1	18	20.91	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.02	2.73	16
TC quirofano1	3680	23.48	2x4+TTx4Cu	16	27	1.65	4.36	20
Circuito mesa 1	350	15.56	2x2.5+TTx2.5Cu	1.52	21	0.16	2.87	20

Subcuadro Quirofano 2

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Ilu quirofano 2.A	1944	37.33	2x2.5+TTx2.5Cu	8.45	21	2.17	4.88	20
Ilu quirofano 2.B	1944	37.33	2x2.5Cu	8.45	21	2.17	4.88	16
Lampara operacion2	378	30.04	2x1.5+TTx1.5Cu	1.64	15	0.56	3.27	16
Lem quirofano2	18	29.87	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.03	2.74	16
TC quirofano2	3680	37.23	2x6+TTx6Cu	16	36	1.71	4.42	25
Circuito mesa 2	350	30.04	2x2.5+TTx2.5Cu	1.52	21	0.31	3.02	20

Subcuadro Ascensor 3

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
Ilu Ascensor 3	54	0.3	2x1.5Cu	0.29	16.5	0	1.52	
Entreplanta3	36	25	2x1.5+TTx1.5Cu	0.16	15	0.04	1.56	16
Cabina3	18	25	2x1.5+TTx1.5Cu	0.08	15	0.02	1.54	16
MotorASC3	36875	0.3	4x25+TTx16Cu	66.53	77	0.01	1.52	50

Subcuadro Telecomunicaciones

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
RITI	4000	10	2x2.5+TTx2.5Cu	17.39	21	1.26	3.78	20
RITS	4000	25	2x2.5+TTx2.5Cu	17.39	21	3.16	5.67	20

29. CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:

M. conductor de Cu desnudo	35 mm ²	75 m.
M. conductor de Acero galvanizado	95 mm ²	
Picas verticales de Cobre	14 mm	
de Acero recubierto Cu	14 mm	4 picas de 2m.
de Acero galvanizado	25 mm	

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 16.67 ohmios.

Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del cálculo de circuitos.

Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.



C.ESTUDIO SEE

1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

1.1. INTRODUCCION.

La ley **31/1995**, de 8 de noviembre de 1995, de **Prevención de Riesgos Laborales** tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las **normas reglamentarias** irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

1.2.1. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

1.2.2. Principios de la acción preventiva.

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales:

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.2.3. Evaluación de los riesgos.

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la explotación.
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento.
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:
 - Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o material.
 - Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
 - Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
 - Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
 - Elementos considerados aisladamente tales como áboles de transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos.
 - Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas.
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos.
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos de "tijera" entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

1.2.4. Equipos de trabajo y medios de protección.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
 - Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
- El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

1.2.5. Información, consulta y participación de los trabajadores.

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

1.2.6. Formación de los trabajadores.

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

1.2.7. Medidas de emergencia.

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

1.2.8. Riesgo grave e inminente.

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección.
- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

1.2.9. Vigilancia de la salud.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

1.2.10. Documentación.

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva.
- Medidas de protección y prevención a adoptar.
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

1.2.11. Coordinación de actividades empresariales.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

1.2.12. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

1.2.13. Protección de la maternidad.

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo.

1.2.14. Protección de los menores.

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos

derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

1.2.15. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

1.2.16. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

1.3. SERVICIOS DE PREVENCION.

1.3.1. Protección y prevención de riesgos profesionales.

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad

especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.

1.3.2. Servicios de prevención.

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

1.4.1. Consulta de los trabajadores.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

1.4.2. Derechos de participación y representación.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.

1.4.3. Delegados de prevención.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

2.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las ***normas reglamentarias*** las que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a *garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo*, de manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **486/1997** de 14 de Abril de 1.997 establece las ***disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo***, entendiendo como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de construcción temporales o móviles.

2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO.

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios.

2.2.1. Condiciones constructivas.

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

derrumbaciones o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, guarneidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente consistentes.

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores.

Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos.

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m³ por trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas.

El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 cm de altura.

Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones deertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos.

Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 cm.

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán estar protegidas contra la rotura.

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos.

Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las de uso general.

Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearán escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas por dos o más personas simultáneamente.

Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas para

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas que lo requieran.

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección conectados a las carcásas de los receptores eléctricos, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y constitución de los electrodos artificiales).

2.2.2. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización.

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos.

Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico.

2.2.3. Condiciones ambientales.

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes:

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. En los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C.
- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.
- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:
 - Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
 - Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
 - Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.
- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m³ de aire limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

humo de tabaco y 50 m³ en los casos restantes.

- Se evitarán los olores desagradables.

2.2.4. Iluminación.

La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán además puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes:

- Areas o locales de uso ocasional: 50 lux
- Areas o locales de uso habitual: 100 lux
- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux.
- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux.
- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux.

La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por equipos de alta luminancia.

Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general.

2.2.5. Servicios higiénicos y locales de descanso.

En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por los trabajadores.

Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa.

Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas de gres rugoso antideslizante.

Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para fumadores y no fumadores.

2.2.6. Material y locales de primeros auxilios.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los riesgos a que estén expuestos.

Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, esparadrapo, apóstos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.

3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a *garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud*, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **485/1997** de 14 de Abril de 1.997 establece las **disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo**, entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual.

3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente.

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

4.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las ***normas reglamentarias*** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a *garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos*.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **1215/1997** de 18 de Julio de 1.997 establece las ***disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo***, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.

4.2.1. Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo.

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropa de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

4.2.2. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo móviles.

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica.

4.2.3. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para elevación de cargas.

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con "pestillos de seguridad" y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Deberá figurar claramente la carga nominal.

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

4.2.4. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para movimiento de tierras y maquinaria pesada en general.

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico.

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán



cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continua recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruído y una mascarilla con filtro mecánico recambiable.

4.2.5. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta.

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasa antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos o abrasiones.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas



se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

5.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las ***normas reglamentarias*** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a *garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción*.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **1627/1997** de 24 de Octubre de 1.997 establece las ***disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción***, entendiendo como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.

La obra en proyecto referente a la *Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial* se encuentra incluida en el ***Anexo I*** de dicha legislación, con la clasificación ***a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, I) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento.***

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

- a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas.
- b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un ***estudio básico de seguridad y salud***. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.

5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.



5.2.1. Riesgos más frecuentes en las obras de construcción.

Los *Oficios* más comunes en las obras de construcción son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.
- Encofrados.
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
- Trabajos de manipulación del hormigón.
- Montaje de estructura metálica
- Montaje de prefabricados.
- Albañilería.
- Cubiertas.
- Alicatados.
- Enfoscados y enlucidos.
- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
- Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
- Montaje de vidrio.
- Pintura y barnizados.
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.
- Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.
- Instalación de antenas y pararrayos.

Los *riesgos más frecuentes* durante estos oficios son los descritos a continuación:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc).
- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
- Cuerpos extraños en los ojos, etc.
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
- Agresión mecánica por proyección de partículas.
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Incendio y explosiones.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Carga de trabajo física.
- Deficiente iluminación.
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc).

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y climatización, etc).

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc.

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en posición inestable.

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional).

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.

5.2.3. Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad.

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 m.

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos.

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en los planos.

La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción.

Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la línea eléctrica.

Relleno de tierras.

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.

Encofrados.

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según casos.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la ubicación de redes de protección.

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.

Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de protección.

Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.

Trabajos de manipulación del hormigón.

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado"

En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío.

Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel.

Montaje de estructura metálica.

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.

Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales de seguridad.

Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería.

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Se prohíbe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad.

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja).

Montaje de prefabricados.

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas).

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado.

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.



Albañilería.

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas.

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.

Cubiertas.

El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura.

Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h., lluvia, helada y nieve.

Alicatados.

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo.

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

Enfoscados y enlucidos.

Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc.

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas.

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido.

Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la planta.

Carpintería de madera, metálica y cerrajería.

Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa.

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

Montaje de vidrio.

Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.

Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes.

La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.

Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.

Pintura y barnizados.

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída desde alturas.

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura.

Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de conductos.

Instalación eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgos, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie.

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. Alimentación a la maquinaria.

30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. DE UNA CLINICA DEPORTIVA

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes.

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.

El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.

Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohíbe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas.

Instalación de antenas y pararrayos.

Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán los trabajos.

Se prohíbe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta próximas.

Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos.

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos.

5.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un *coordinador*

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección facultativa.

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un *plan de seguridad y salud en el trabajo* en el que se analicen, estudien, desarrollem y complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un *aviso* a la autoridad laboral competente.

6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

6.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Así son las **normas de desarrollo reglamentario** las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar *la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual* que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.

6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.

6.2.1. Protectores de la cabeza.

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.



- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

6.2.2. Protectores de manos y brazos.

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
- Guantes dieléctricos para B.T.
- Guantes de soldador.
- Muñequeras.
- Mango aislante de protección en las herramientas.

6.2.3. Protectores de pies y piernas.

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
- Botas dieléctricas para B.T.
- Botas de protección impermeables.
- Polainas de soldador.
- Rodilleras.

6.2.4. Protectores del cuerpo.

- Crema de protección y pomadas.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
- Traje impermeable de trabajo.
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Pértiga de B.T.
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
- Linterna individual de situación.
- Comprobador de tensión.